

Inteligentný 4-tlačidlový vypínač Aria Immax NEO, WiFi, 230 V PN: 07548L TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE: Protokol: Wi-Fi 802.11 b/g/n Frekvencia: 2,4 MHz Maximálny výstupný výkon RF: WiFi: 20dBm Spotreba energie: AC 100-240V AC 50/60Hz Max. zaťaženie: 800 W (max. 2 LED svietidlá) Max. prúd: 10 A Dosah bezdrôtového signálu: 30 m pri priamom výhľade, 10 m v zastavaných oblastiach Prevádzková vlhkosť: -10 °C až 40 °C Prevádzková vlhkosť: < 80 Pohotovostný výkon siete (Pnet): 0,5 W/0,01 mA Stupeň ochrany: IP20 Materiál: nehorľavý ABS Rozmery: 86 x 86 x 34 mm Hmotnosť: 211 g Obsah balenia: Inteligentný prepínač, montážny materiál, používateľská príručka	APLIKÁCIA IMMAX NEO PRO A SPÁROVANIE ZARIADENÍ Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO. Alternatívne vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO z App Store alebo Google Play. Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO, kliknite na „Registrácia“ a vytvorte Vytvorte si vlastný účet pomocou svojej e-mailovej adresy. Po dokončení procesu registrácie sa prihláste pomocou svojho účtu. PRIPOJENIE CEZ BLUETOOTH Zapnite Bluetooth na telefóne a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu stránky „Domov“ a potom vyberte „Pridať zariadenie“. Počkajte, kým Bluetooth nájde zariadenie, a potom vyberte „Pridať“. Zadaťte údaje o prístupe k sieti WiFi. Počkajte, kým sa zariadenie pripojí. RESETOVANIE ZARIADENIA (VSTÚP DO REŽIMU SPÁROVANIA) Stlačte tlačidlo znázornené na obrázku a podržte ho stlačené aspoň 3 sekundy. LED podsvietenie začne blikať. Potom tlačidlo uvoľníte. Zariadenie by sa teraz malo nachádzať v režime párovania.	INŠTALÁCIA 1. Odpojte tlačidlo a rámček od základne 2. Pripojte spínač podľa schémy zapojenia 3. Inštalujte základňu na požadované miesto 4. Nainštalujte rám a potom tlačidlo SCHEMA ZAPOJENIA	Bezpečnostné informácie VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť zadusenie alebo zranenie, ak sa prehltnú. UPOZORNENIE: Každá batéria môže vytekať škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť vašu pokožku, odev alebo miesto, kde je batéria uložená. Aby ste sa vyhlí poraneniu, nedovoľte, aby sa akákoľvek látka z batérie dostala do kontaktu s vašimi očami alebo pokožkou. Každá batéria sa môže roztrhnúť alebo dokonca explodovať, ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Pri manipulácii s batériami postupujte opatrne. Aby ste znížili riziko poranenia spôsobeného nesprávnou manipuláciou s batériami, dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia: - Nepoužívajte batérie rôznych značiek a typov v jednom zariadení. - Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení. - Nepoužívajte dobijateľné alebo opakovane použiteľné batérie. - Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dozoru. - Pri správnej manipulácii a likvidácii batérie postupujte podľa pokynov výrobcu batérie. UPOZORNENIE: Produkt a batéria sa musia likvidovať v recyklačnom stredisku. Nelikvidujte ich spolu s bežným domovým odpadom. VAROVANIE: Aby bolo zaistené bezpečné používanie výrobku, je potrebné pripojiť vodiče v súlade s platnými predpismi v mieste inštalácie. Inštaláciu smie vykonávať iba osoba s odpoviadajúcimi certifikáciami v oblasti elektro. Pri montáži alebo pri zistení závady, musí byť vždy odpojeným napájacím káblom zo zásuvky (v prípade priameho pripojenia musí byť vypnutý príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu produktu a zraneniu. VAROVANIE: Produkt nerozoberajte, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. VAROVANIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s produktom. Neobsľuhujte zariadenie, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia. VAROVANIE: Dodržiavajte pokyny uvedené v priloženom návode.	Údržba Chráňte zariadenie pred znečistením a prachom. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou; nepoužívajte drsné alebo hrubé materiály. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie. Pre tento produkt bolo vydané vyhlásenie o zhode. Viac informácií nájdete na stránke www.immax.cz Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz Skrátaná verzia vyhlásenia o zhode Výrobca IMMAX týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 07548L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach: www.immax.cz, www.immax.eu Bezpečnostné informácie k tomuto produktu si môžete stiahnuť na stránke www.immax.cz. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immax-xneo.cz. Poznámky Symbol označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu odneste výrobok do určených zberných miest. Pri likvidácii spotrebiča vyberte batérie a žiarovky, ak je to možné. Staré spotrebiče odovzdajte na určených zberných miestach; nepatria do komunálneho odpadu. Elektrické a elektronické zariadenia z domácností môžete bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach. Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo svojho starého spotrebiča. ASEKOL: 3K-016010, WEEE Reg. č. DE 88927148 To isté platí pre EN. Ak sa to tam hodí. Ak nie, nezaradujte bezpečnostné pokyny do verzie EN.
Inteligentný spínač Aria 4-tlačidlový Immax NEO, WiFi, 230 V PN: 07548L TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE: Protokol: Wi-Fi 802.11 b/g/n Frekvencia: 2,4 MHz Maximálny výstupný výkon RF: WiFi: 20 dBm Prikon: AC 100–240 V AC 50/60 Hz Max. zaťaženie: 800 W (max. 2 LED svietidlá) Maximálny prúd: 10 A Dosah bezdrôtového signálu: 30 m pri priamom výhľade, 10 m v zastavaných oblastiach Prevádzková vlhkosť: <80 Pohotovostný prikon (Pnet): 0,5 W/0,01 mA Stupeň ochrany: IP20 Materiál: ABS s retardérom horenia Rozmery: 86 x 86 x 34 mm Hmotnosť: 211 g Obsah balenia: Inteligentný spínač, montážny materiál, používateľská príručka APLIKÁCIA IMMAX NEO PRO A SPÁROVANIE ZARIADENÍ Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO. Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO z App Store alebo Google Play. Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a tuknite na „Registrácia“, aby ste si vytvorili vlastný účet pomocou svojej e-mailovej adresy. Po registrácii sa prihláste pomocou svojho účtu. PRIPOJENIE CEZ BLUETOOTH Zapnite Bluetooth na telefóne a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO, ťuknite na „+“ v pravom hornom rohu stránky „Domov“ a potom vyberte „Pridať zariadenie“. Počkajte, kým Bluetooth vyhľadá zariadenia, a potom vyberte možnosť „Pridať“. Zadaťte údaje o prístupe k sieti WiFi. Počkajte, kým sa zariadenie pripojí.	RESETOVANIE ZARIADENIA (VSTÚP DO REŽIMU SPÁROVANIA) Stlačte súčasne tlačidlá zobrazené na obrázku a podržte ich stlačené aspoň 3 sekundy. LED backlight will start flashing. Then Pustite tlačidlá. Zariadenie by sa teraz malo nachádzať v režime párovania. SCHEMA PRIPOJENIA	INŠTALÁCIA 1. Odpojte tlačidlo a rám od základne 2. Pripojte spínač podľa schémy zapojenia 3. Inštalujte základňu na požadované miesto 4. Nainštalujte rám a potom tlačidlo Bezpečnostné informácie VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť zadusenie alebo zranenie, ak sa prehltnú. UPOZORNENIE: Každá batéria môže vytekať škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť vašu pokožku, odev alebo miesto, kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku poranenia, nedovoľte, aby sa akákoľvek látka z batérie dostala do kontaktu s vašimi očami alebo pokožkou. So všetkými batériami zaobchádzajte opatrne. Aby ste znížili riziko poranenia spôsobeného nesprávnym zaobchádzaním s batériami, dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia: may rupture or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Handle batérie opatrne. Aby ste znížili riziko poranenia spôsobeného nesprávnym zaobchádzaním s batériami, dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia: - Do not use different brands and types of batteries in the same device - Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení - Nepoužívajte dobijateľné alebo opakovane použiteľné batérie. - Nedovoľte deťom, aby batérie vkladali bez dozoru. - Pri správnej manipulácii a likvidácii postupujte podľa pokynov výrobcu batérií. UPOZORNENIE: Produkt a batérie je potrebné odovzdať do recyklačného strediska. Nevyhadzujte ich spolu s bežným domovým odpadom. VAROVANIE: Aby bolo zaistené bezpečné používanie výrobku, vodiče musia byť pripojené v súlade s platnými predpismi v mieste inštalácie. Inštaláciu smie vykonávať len	person with the appropriate electrical certification. During installation or if a fault is detected, the power supply must be switched off. During installation, the relevant circuit breaker must be switched off. Incorrect installation may lead to damage to the product or injury. VAROVANIE: Výrobok nerozoberajte, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. VAROVANIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Neobsľuhujte zariadenie, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia. VAROVANIE: Dodržiavajte pokyny uvedené v priloženom návode. Údržba Chráňte zariadenie pred znečistením a prachom. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou; nepoužívajte drsné alebo hrubé materiály. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie. Pre tento produkt bolo vydané vyhlásenie o zhode. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.immax.cz. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz Skrátaná verzia vyhlásenia o zhode Výrobca IMMAX týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 07548L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach: www.immax.cz, www.immax.eu Bezpečnostné informácie k tomuto produktu si môžete stiahnuť na adrese www.immax.cz. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adresepodpora@immaxneo.cz. Poznámky Symbol označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu odneste výrobok do určeného zberného miesta. Pri likvidácii zariadenia vyberte batérie a žiarovky, ak je to možné. Staré spotrebiče odveďte na určené zberné miesta; nepatria do komunálneho odpadu. Elektrické a elektronické zariadenia z domácností je možné bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach. Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo svojho starého zariadenia. ASEKOL: AK-016010, registrácia číslo WEEE DE 88927148	Výrobca a dovozca: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava-Přívoz, EÚ www.immax.cz Vyrobené v ČR