品牌	▲ 型号	▲ 产品名称	▲ 尺寸	▲ 材质&工艺	
	B3	蓝牙接收器	80x100mm	125g铜版纸+骑马钉	

mozos

APT-X BLUETOOTH VYSÍLAČ A PRÍJEMCA
APT-X BLUETOOTH VYSÍLAČ A PRÍJEMCA
APT-X BLUETOOTH PRÍJEMCA S VYSÍLAČOM APT-X BLUETOOTH VYSÍLAČ A PRÍJEMCA

B3

User Manual I Návod na použitie | Uživatelská příručka | Benutzerhandbuch
(Pôvodný návod) a (Pôvodný návod na použitie) a (Originálny návod na použitie) a (Pôvodný návod)

Obsah
obsah/Inhalt

English ---------------- 01~10
Polština ---------- 11~20
Čeština ---------- 21~30
nemčina ---------- 31~40

1. Product description
EN



No.	Name
A	Working status indicator
B	AUX 3.5MM audio interface (audio input/output)
C	Optical fiber output interface (SPDIF OUT) in C RX mode
D	Optical input interface (SPDIF IN) in D TX mode
E	TYPE-C charging port
F	Up/Down (click) button, long press the button to increase/decrease volume. Note: in RX mode
G	Play/Pause button (click). Note: in RX mode
H	Pairing button, click to connect back, double-click to search for pairing.
I	RX/TX mode switch (RX: receiving mode TX: transmitting mode). Note: Toggle this switch to switch the working mode of the device.
J	Power switch of the device (the interval between on/off should not be less than 3S)
K	Connection status indicator
L	Microphone hole

Definition of LED Indicators:

LED light status	device status
	The device works in AUX audio mode
	The device works in SPDIF audio mode
	In RX mode, pairing state
	In TX mode, pairing search state
	The device has been connected successfully 1 bluetooth device
The connection status light is solid green	The device has been successfully connected to 2 bluetooth devices
The blue light of the connection status light flashes once every 1S	Device connection status
The blue light of the connection status light flashes once every 2S	Standby state, double-click to enter pairing search state

2. Function operation

1) Turn on/off (the interval between on/off should not be less than 3S)
Turn the power switch of the device to the ON end, the LED light will light up, and the device will be turned on.
Turn the power switch of the device to the OFF end, the LED light goes out, and the device is turned off.

2) Device reconnection pairing search status
When the device is turned on, the device automatically enters the connection back and pairing search state.

3) Quickly enter the pairing state
After the device is powered on, double-click the button continuously to quickly enter the pairing search state.

4) Clear paired devices:
When the device is turned on, press and hold the button for 8 seconds, all LED lights will light up at the same time, and the paired device will be cleared successfully.

5) AUX/SPDIF mode automatic switching:
The device audio adopts the automatic switching method, and the device defaults to SPDIF. When you plug in the AUX interface audio cable, it will automatically switch to AUX, and you can use AUX or SPDIF mode according to your preference.
In SPDIF mode, the device is plugged into the SPDIF IN port and implements the TX (transmit) function. Plug into SPDIF OUT port for RX (receive) function.
Note: When using the SPDIF audio mode, please do not plug the audio cable into the AUX interface. After plugging the audio cable into the AUX port, the device will switch to the AUX audio mode.

6) Key Function
In RX mode: Click button up/down, long press -/+ volume
Click the button to play or pause music, double click to call back
When a call comes, click to answer/hang up, long press to reject the call
Click the button to connect back to the device
Double-click the button to quickly enter the pairing state

In TX mode: Long press -/+ volume
Click Mute or Resume
Double click to switch audio encoding
Click the button to connect back to the device
Double-click the button to quickly enter the pairing state

7) Automatic shutdown function
When the device is not connected, it will automatically shut down after 10 minutes, and it needs to be turned on and off again to wake up.

8) Low battery alarm prompt
When the battery is low, the charging red light flashes and an alarm sounds; if the battery is lower than 3.0V, it will automatically shut down.

9) Toggle audio encoding (TX mode)
During TX connection playback, double-click the button to switch the audio CODEC (you can switch between the current level and the next level, SBC cyclically).

10) Game Mode (RX Mode)
During RX mode connection and playback, press and hold the pairing button for 2 seconds to switch to low-latency game mode.

RX receive mode
Mobile phones, computers, PADs, etc. are connected to the device through the Bluetooth function, and the music is transferred to the audio device with the AUX audio input interface through the Bluetooth receiving function of the device.

Steps
A. Put the RX/TX switch on the side of the device to the RX end, turn on the device power switch and turn it to the ON end. When the device is turned on, the "RX" indicator lights up.
B. Double-click the button, the device quickly enters the pairing state (connection status light - blue and green lights flash alternately).
C. Please insert the optical fiber cable into the SPDIF OUT RX interface of the device, the "OPT" light on the device is on, and the other end of the optical fiber cable is inserted into the optical input interface of the audio equipment in the home.

(Note: When using the SPDIF audio mode, please do not plug the audio cable into the AUX port. After the audio cable is plugged into the AUX port, the device will switch to the AUX audio mode)
If you are using the AUX audio interface, please insert the 3.5MM audio cable into the AUX interface on the device, the "AUX" light on the device is on, and the other end of the audio cable is inserted into the audio input interface of the audio equipment in the home.
D. Turn on the Bluetooth function of the mobile phone, click to search for Bluetooth devices, select and click to connect the device name "B3" in the Bluetooth list.
E. After the connection is successful, the blue light of the connection status light on the device is always on.
Note: When the device is playing music, the audio indicator lights correspond to aptX, HD (aptX HD), AD (aptX Adaptive), SBC, and AAC.

TX transmit mode:
This device can be used with a TV to wirelessly forward the sound to a Bluetooth device (Bluetooth headset) or a Bluetooth speaker.

Steps:
A. Turn on the Bluetooth speaker or Bluetooth headset waiting to be connected and put it in the pairing state.
B. Put the RX/TX switch on the side of the transmitter device to the TX end, turn on the power switch of the device and turn it to the ON end. When the device is turned on, the "TX" indicator lights up.
C. Double-click the button, the device quickly enters the pairing search state (connection status light - blue light flashes quickly).
D. Insert the optical fiber cable into the SPDIF IN TX interface on the transmitter device, the "OPT" light on the device is on, and the other end of the optical fiber cable is inserted into the TV output interface in the home.
(Note: When using the SPDIF audio mode, please do not plug the audio cable into the AUX port. After the audio cable is plugged into the AUX port, the device will switch to the AUX audio mode)
If you are using the AUX audio interface, please insert the 3.5MM audio cable into the AUX interface on the device, the "AUX" light on the device is on, and the other end of the audio cable is inserted into the TV audio output interface in the home.

E. The blue light of the connection status light on the device flashes rapidly, searching for a Bluetooth device (Bluetooth headset or speaker). Please connect this product and a Bluetooth device (such as a Bluetooth headset) within 1M.
F. After the product is successfully paired and connected, the blue light of the connection status light is always on.
Note: When the device transmits music, the audio indicator lights correspond to aptX, LL (aptX Low Latency), HD (aptX HD), AD (aptX Adaptive) and SBC.

Note:
1 Different Bluetooth devices (such as Bluetooth headsets) have different time to search for connection due to differences in the scheme and protocol used. If the connection is not successful for a long time, you can restart the device and try to connect again.
2 The blue status light on the TX mode device flashes rapidly, which is the state of searching for Bluetooth devices (Bluetooth headset or speakers).
3 It is recommended to put the Bluetooth speaker or Bluetooth headset in the pairing state first, and then open the device to search for pairing, which can improve the connection speed.
4 If the sound is abnormal after connecting to the Bluetooth device (no sound, freeze, noise), you can double click the button to switch the audio codec to SBC.
5 When the TV is connected with optical fiber, please check the audio settings on the TV and set the audio output mode to PCM mode, otherwise the audio will not be able to make sound through the Bluetooth adapter.

TX launch one-to-two function:
A. Refer to the above connection steps to connect to the A Bluetooth device (Bluetooth headset or speaker).
B. After the Bluetooth device No. A (Bluetooth headset or speaker) is successfully connected, please turn on the Bluetooth device No. B (Bluetooth headset or speaker) and put it in the state of waiting for pairing connection.
C. Double-click the button, the device quickly enters the pairing search state (the blue light of the connection status light flashes rapidly), and starts to search for the Bluetooth device No. B (Bluetooth headset or speaker). After searching for the Bluetooth device No. B, it will automatically connect.
D. After the connection is successful, the green light of the connection status light on the device lights up, and the Bluetooth devices A and B (Bluetooth earphones or speakers) emit sound at the same time.

Note: 1 If you cannot search and connect to Bluetooth device B, you can double-click the button on the device to search and connect again. If the connection is not successful for a long time, you can restart the device and try to connect again, or try to turn off the surrounding Bluetooth devices to avoid the problem of wrong connection.
2 After connecting to the Bluetooth device, the sound is abnormal (no sound, freeze, noise), you can double click the button to switch the audio code to SBC.

3. Nabíjanie
When the product is in use, the charging red light flashes, indicating that the device is low in power and needs to be charged.
A. Insert the Type-c charging cable into the product charging port, and connect the other end to the USB 5V power output port (such as mobile phone charger, computer USB port).
B. The charging time is about 3 hours. The red light stays on during charging, and goes out when charging is complete.
Note:
1. When the battery power is too low or the quality of the charging power supply is poor, it may cause current noise in the device.
2. During charging, when the battery is about to be fully charged, there may be charging back flow noise, which can be solved by removing the charging cable.

4. Špecifikácie
Verzia Bluetooth: V52
Podporované protokoly Bluetooth:
RX: A2DP AVRCP HSP HFP TX: A2DP
Dosah prenosu: >10m
(priamy výhľad, bez prekážok)
Frekvencia Bluetooth: 2402 až 2480 MHz
600 mAh
Spôsob nabíjania: USB Type-C, 5 V/0,5 A
Doba prevádzky: RX >20 h, TX >12 h
Doba nabíjania: približne 3 h
Nabíjacie napätie: DC 5 V
Audio vstup/výstup:
SPDIF / 3,5 mm audio rozhranie
Audio kodek:
TX: aptX Adaptive / aptX HD / aptX LL / aptX / SBC
RX: aptX Adaptive / aptX HD / aptX / Batéria:
AAC / SBC
Materiál: ABS
Rozmery: 67 x 77 x 19 mm
Čistá hmotnosť/sada: 93 g

5. Zoznam obsahu balenia
Bluetooth vysielač a prijímač ×1, návod na použitie ×1, nabíjací kábel Type-C ×1, 3,5 mm audio kábel ×1, optický kábel ×1

Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Mozos Sp. z o. o. týmto vyhlasuje, že zariadenia Mozos B3 spĺňajú základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia nasledujúcich smerníc: RED 2014/53/EÚ. Testovacie normy: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 62479:2010, EN 50663:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07). Úplné vyhlásenie o zhode CE je k dispozícii na adrese www.mozos.pl/deklaracje .
Použitie symbolu OEEZ (preškrtnutý kontajner) znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako domový odpad. Správna likvidácia použitých zariadení umožňuje predísť ohrozeniu ľudského zdravia a životného prostredia v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí a komponentov v zariadeniach, ako aj v dôsledku nesprávneho skladovania a spracovania týchto zariadení. Selektívny zber tiež umožňuje zhodnotenie materiálov a komponentov, z ktorých bolo zariadenie vyrobené. Podrobnosti o recyklácii tohto výrobku získate u predajcu, u ktorého ste ho zakúpili, alebo u miestnych orgánov. Vyrobené v Číne pre: Mozos sp. z o.o. Sokratesa 13/37 01-909 Varšava NIP: PL 1182229831 Registračné číslo BDO: 000558288;

CE RoHS

Výrobca: Mozos Sp. z o.o.; Sokratesa 13/37; 01-909; Varšava; DIČ: PL1182229831; BDO:000558288; serwis@mozos.pl; www.mozos.pl;
+48508439793; Vyrobené v Číne; Vyrobené v Číne; Vyrobené v Číne; Vyrobené v Číne

Bezpečnostná karta
1. Identifikácia výrobku a výrobcu
· Názov výrobku: Ako je uvedené na obale, etikete alebo v návode
· Model: Ako je uvedené na obale, etikete alebo v návode
· Výrobca: Mozos Sp. z o.o.; Sokratesa 13/37; 01-909; Varšava; NIP: PL1182229831; BDO: 000558288; Vyrobené v Číne
· Kontakt: Tel. +48 508 439 793, E-mail: serwis@mozos.pl
· Číslo šarže/sériové číslo: Neplatí
· Všeobecné bezpečnostné podmienky: Výrobky sú v súlade s nariadením o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR) (nariadenie EÚ 2023/988, článok 7 oddielu II a nariadenie EÚ 2019/1020)
· Technické a mechanické údaje: Popis výrobku a podrobnosti o zhode s CE na webovej stránke výrobcu
· Návod na montáž a používanie: V balení výrobku alebo na webovej stránke výrobcu www.mozos.pl/instrukcje
· Chemické látky: Neplatí

2. Pokyny pre bezpečné používanie
· Montáž: Pripojte vysielač/prijímač pomocou dodaných káblov k určeným zariadeniam. Zabezpečte stabilné umiestnenie, aby nedošlo k odpojeniu.
· Umiestnenie: Chráňte pred vodou, zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením. Zabezpečte dobrý prívod vzduchu a vyhnite sa uzavretým priestorom.
· Určené použitie: Na vysielanie alebo príjem audio signálov Bluetooth s kompatibilnými audio zariadeniami.
· Hmotnostný limit: Neplatí
· Manipulácia a skladovanie: Keď zariadenie nepoužívate, skladujte ho v suchom a chladnom prostredí. Pred uskladnením odpojte káble.
· Stabilita: Umiestnite na rovný a stabilný povrch. Zariadenie nezavesujte ani nepripevňujte na káble.
· Kompatibilita: Kompatibilné so zariadeniami podporujúcimi APT-X a štandardné zariadenia s podporou Bluetooth. Overte si špecifikácie vášho zariadenia.
· Pravidelná kontrola: Pravidelne kontrolujte, či na portoch a kábloch nie je prach alebo poškodenie.
· Deti a domáce zvieratá: Udržujte mimo dosahu detí a domácich zvierat, aby nedošlo k nebezpečenstvu zadusenia alebo poškodeniu.

3. Upozornenia
· Riziko poranenia: Nevkladajte do portov cudzie predmety.
· Nebezpečenstvo pádu: Neumiestňujte zariadenie na nestabilné alebo úzke povrchy.
· Riziko poškodenia: Nesprávne napätie alebo nesprávne používanie kábla môže poškodiť vnútorné komponenty.
· Riziko prevrátenia: Neplatí
· Nebezpečenstvo zachytenia: Neplatí
· Nebezpečenstvo požiaru: Nevystavujte otvorenému ohňu ani prehriatiu.
· Nebezpečenstvo nesprávnej montáže: Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poruchu alebo neprenášanie signálu.

4. Pokyny pre údržbu a likvidáciu

· Údržba: Udržujte povrch čistý a suchý. Vyhnite sa vlhkosti v okolí konektorov.
· Pravidelná kontrola: Pravidelne kontrolujte prevádzkový stav a stav káblov.
· Čistenie: Jemne utrite suchou handričkou. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky.
· Skladovanie: Skladujte v pôvodnom obale alebo v podobnom ochrannom puzdre.
· Likvidácia: Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade.
· Recyklácia: Ak je to možné, zapojte sa do programov recyklácie elektroniky.
· Nebezpečné materiály: Nevzťahuje sa
· Darovanie a opätovné použitie: Zariadenie je možné opätovne použiť, ak je v dobrom prevádzkovom stave.
· Opatrenia proti úniku do životného prostredia: Nevzťahuje sa
· Osobná ochrana: Nevzťahuje sa
· Toxikologické informácie: Nie sú známe žiadne toxické účinky.
· Ekologické informácie: Výrobok nie je biologicky odbúrateľný.

5. Informácie o zhode
· Výrobok spĺňa požiadavky smernice CE: RED 2014/53/EÚ. Skúšobné normy: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 62479:2010, EN 50663:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).

6. Kontaktné informácie v prípade problémov
· V prípade akýchkoľvek pochybností alebo problémov s produktom kontaktujte oddelenie technickej podpory:
· Tel.: +48 508 439 793
· E-mail: serwis@mozos.pl

7. Pokyny pre poskytnutie prvej pomoci
· Opatrenia prvej pomoci majú za cieľ poskytnúť okamžitú pomoc v situáciách ohrozujúcich zdravie alebo život. Patria sem posúdenie stavu postihnutej osoby, poskytnutie pomoci v súlade so stanovenými smernicami a používanie prostriedkov prvej pomoci, ktoré spĺňajú bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky podľa nariadení EÚ, vrátane nariadenia o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR). Všetky kroky by mali minimalizovať riziko pre postihnutú osobu aj pre poskytovateľa pomoci a ich priebeh sa dokumentuje v súlade s platnými predpismi.
· V prípade ohrozenia zdravia alebo života volajte na číslo tiesňového volania: 112.

8. Informácie o preprave
· Výrobky nie sú klasifikované ako nebezpečné pre prepravu. Prepravujte v uzavretých dopravných prostriedkoch.

9. História revízií
· Žiadne zmeny

Informácie, rady a pokyny uvedené v tomto dokumente boli vypracované na základe našich vedomostí, výskumu, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo nevhodného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými možnými spôsobmi, vrátane testovania konečného výrobku za vhodných podmienok, uistiť, že poskytnuté materiály sú vhodné na dosiahnutie zamýšľaných cieľov.

1 popis produktu
PL



Č.	Názov
A	Indikátor prevádzkového stavu
B	Audio rozhranie AUX 3,5 mm (audio vstup/výstup)
C	Rozhranie optického výstupu (SPDIF OUT) v režime C RX
D	Optický vstupný rozhranie (SPDIF IN) v režime D TX
E	Nabíjací port TYPE-C
F	Tlačidlo hore/dole (stlačenie), dlhým stlačením tlačidla zvýšite/znížite hlasitosť. Poznámka: v režime RX
G	Tlačidlo prehrávania/pozastavenia (kliknutie). Poznámka: v režime RX
H	Tlačidlo párovania, kliknutím sa opäť pripojíte, dvojitým kliknutím vyhľadáte párovanie;
I	Prepínač režimu RX/TX (RX: režim prijímania, TX: režim vysielania), Poznámka: Prepnutím tohto prepínača prepnete prevádzkový režim zariadenia;
J	Vypínač zariadenia (prestávka medzi zapnutím/vypnutím by nemala byť kratšia ako 3 s)
K	Indikátor stavu pripojenia
L	Otvor pre mikrofón

Definícia LED indikátorov:

Stav LED kontrolky	Stav zariadenia
"⚡" svieti	Keď sa zariadenie nabíja, zhasne sa automaticky po úplnom nabití
"⚡" bliká	Upozornenie na nízky stav nabitia batérie, nabíjanie môže byť prerušené
"TX" svieti	Zariadenie pracuje v režime vysielania TX
"RX" svieti	Zariadenie pracuje v režime prijímania RX
"APTX, LL, HD, AD, SBC, AAC" svieti	Režim CODEC zariadenia zodpovedá prevádzke v režime: aptX, aptX Low Latency, aptX HD, , aptX Adaptive SBC. AAC
"AUX" svieti	Zariadenie pracuje v režime AUX
"OPT" svieti	Zariadenie pracuje v režime SPDIF
Kontrolka stavu pripojenia bliká striedavo modro a zeleno	V režime RX, stav párovania
Modrá kontrolka stavu pripojenia rýchlo bliká	V režime TX, stav vyhľadávania párovania
Modrá kontrolka svieti stále	Zariadenie bolo úspešne spárované s 1 zariadením Bluetooth
Kontrolka stavu pripojenia svieti zeleno	Zariadenie bolo úspešne pripojené k 2 zariadeniam Bluetooth
Modrá kontrolka stavu pripojenia bliká raz za 1 sekundu	Stav pripojenia zariadenia
Modrá kontrolka stavu pripojenia bliká raz za 2S sekúnd.	Režim pohotovosti, prejdite do režimu vyhľadávania párovania dvakrát kliknite,

2. Funkcie
1) Zapnutie/vypnutie (prestávka medzi zapnutím a vypnutím by nemala byť kratšia ako 3 sekundy)
Nastavte prepínač napájania zariadenia do polohy ON, LED dióda sa rozsvieti a zariadenie sa zapne.
Nastavte vypínač zariadenia do polohy OFF, LED dióda zhasne a zariadenie sa vypne.
2) Stav vyhľadávania opätovného pripojenia a párovania zariadenia
Po zapnutí sa zariadenie automaticky prepne do režimu opätovného pripojenia a vyhľadávania párovania.
3) Rýchly prechod do režimu párovania
Po zapnutí zariadenia dvakrát rýchlo za sebou stlačte a podržte tlačidlo, aby ste rýchlo prešli do režimu vyhľadávania párovania.
4) Odstránenie spárovaných zariadení:
Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo po dobu 8 sekúnd, všetky LED diódy sa rozsvietia súčasne a spárované zariadenie bude úspešne odstránené.
5) Automatické prepínanie režimu AUX/SPDIF:
Audio zariadenie využíva funkciu automatického prepínania a štandardne nastavenie je SPDIF. Po pripojení audio kábla k rozhraniu AUX sa zariadenie automaticky prepne do režimu AUX a používateľ môže podľa vlastných preferencií vybrať režim AUX alebo SPDIF.
V režime SPDIF je zariadenie pripojené k portu SPDIF IN a vykonáva funkciu TX (vysielanie). Pripojte ho k portu SPDIF OUT, aby ste získali funkciu RX (prijímanie).
Poznámka: Pri používaní režimu SPDIF nepripájajte audio kábel k rozhraniu AUX. Ak pripojíte audio kábel k portu AUX, zariadenie prejde do režimu AUX.
6) Funkčné tlačidlá
v režime RX: Kliknite na tlačidlo hore/dole, dlhé stlačenie -/+ hlasitosť
Keď príde hovor, kliknite na tlačidlo pre prijatie/ukončenie hovoru, dlhé stlačenie pre odmietnutie hovoru
Kliknite na tlačidlo, aby ste sa opäť pripojili k zariadeniu Dvakrát kliknite na tlačidlo, aby ste rýchlo prešli do režimu párovania.

v režime TX: Dlhé stlačenie -/+Volume
Stlačenie tlačidla Mute alebo Resume
Dvojité kliknutie na prepnutie kódovania zvuku
Stlačenie tlačidla na opätovné pripojenie k zariadeniu Dvojité stlačenie tlačidla na rýchly prechod do režimu párovania
7) Funkcia automatického vypnutia
Keď zariadenie nie je pripojené, automaticky sa vypne po 10 minútach a na jeho prebudenie je potrebné ho znovu zapnúť a vypnúť.
8) Upozornenie na nízky stav nabitia batérie
Keď je úroveň nabitia batérie nízka, červená kontrolka nabíjania bliká a spustí sa výstražný signál; ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako 3,0 V, zariadenie sa automaticky vypne.
9) Prepínanie kódovania zvuku (režim TX)
Počas prehrávania TX spojenia dvakrát kliknite na tlačidlo na CD pre prepnutie audio kodeku (môžete prepínať medzi aktuálnou a nasledujúcou úrovňou SBC cyklicky).
10) Herný režim (režim RX)
Počas pripojenia a prehrávania v režime RX stačte a podržte tlačidlo párovania po dobu 2 sekúnd, aby ste prešli do herného režimu s nízkou oneskorením.
Prijímací režim RX:
Mobilné telefóny, počítače, tablety atď. sú pripojené k zariadeniu prostredníctvom funkcie Bluetooth a hudba sa prenáša do audio zariadenia s audio vstupným rozhraním AUX prostredníctvom funkcie prijímania Bluetooth zariadenia.
Postup:
A. Nastavte prepínač RX/TX na bočnej strane zariadenia do polohy RX, zapnite napájací prepínač zariadenia a nastavte ho do polohy ON. Po zapnutí zariadenia sa rozsvieti indikátor „RX".
B. Dvojitým kliknutím na tlačidlo zariadenie rýchlo prejde do režimu párovania (kontrolka stavu pripojenia – modrá a zelená kontrolka blikajú striedavo).
C. Pripojte optický kábel k rozhraniu SPDIF OUT RX zariadenia; kontrolka „OPT" na zariadení sa rozsvieti a druhý koniec optického kábla pripojte k optickému vstupnému rozhraniu domáceho audio zariadenia.

(Poznámka: Ak používate režim SPDIF, nepripájajte audio kábel do portu AUX. Po pripojení audio kábla do portu AUX sa zariadenie prepne do režimu AUX.)
Ak používate audio rozhranie AUX, pripojte 3,5 mm audio kábel k rozhraniu AUX na zariadení; kontrolka „AUX" na zariadení sa rozsvieti a druhý koniec audio kábla pripojte k audio vstupu domáceho audio zariadenia.
D. Zapnite funkciu Bluetooth v mobilnom telefóne, kliknite na vyhľadanie Bluetooth zariadení, vyberte a kliknite na pripojenie zariadenia s názvom „B3" v zozname Bluetooth.
E. Po úspešnom nadviazaní spojenia bude modré kontrolné svetlo stavu spojenia na zariadení stále svietiť.
Poznámka: Keď zariadenie prehráva hudbu, indikátory zvuku zodpovedajú aptX, HD (aptX HD), AD (aptX Adaptive), SBC a AAC.
Režim prenosu TX:
Toto zariadenie je možné používať s televízorom na bezdrôtový prenos zvuku do zariadenia Bluetooth (Bluetooth slúchadlá) alebo Bluetooth reproduktora.
Postup:
A. Zapnite Bluetooth reproduktor alebo Bluetooth slúchadlá, ktoré čakajú na pripojenie, a nastavte ich do režimu párovania.
B. Nastavte prepínač RX/TX na strane vysielacieho zariadenia do polohy TX, zapnite napájací prepínač zariadenia a nastavte ho do polohy ON. Po zapnutí zariadenia sa rozsvieti indikátor „TX".
C. Dvakrát kliknite na tlačidlo, zariadenie rýchlo prejde do režimu vyhľadávania párovania (kontrolka stavu pripojenia – modrá kontrolka rýchlo bliká).
D. Pripojte optický kábel k rozhraniu SPDIF IN TX na vysielacom zariadení, rozsvieti sa kontrolka „OPT" na zariadení a druhý koniec optického kábla pripojte k výstupnému rozhraniu televízora doma.
(Poznámka: Ak používate audio režim SPDIF, nepripájajte audio kábel do portu AUX. Po pripojení audio kábla do portu AUX sa zariadenie prepne do režimu AUX)
Pri používaní audio rozhrania AUX pripojte 3,5 mm audio kábel k rozhraniu AUX na zariadení, kontrolka „AUX" na zariadení sa rozsvieti a druhý koniec audio kábla pripojte k audio výstupu televízora vo vašej domácnosti.

E. Modrá kontrolka stavu pripojenia na zariadení rýchlo bliká počas vyhľadávania zariadenia Bluetooth (Bluetooth slúchadlá alebo reproduktor). Umiestnite tento produkt a zariadenie Bluetooth (napríklad Bluetooth slúchadlá) do vzdialenosti maximálne 1 m.
F. Po úspešnom spárovaní a pripojení produktu svieti modrá kontrolka stavu pripojenia nepretržite.
Poznámka: Keď zariadenie prenáša hudbu indikátory zvuku zodpovedajú aptX, LL (aptX Low Latency), HD (aptX HD), AD (aptX Adaptive) a SBC.
Poznámka:
1 Rôzne zariadenia Bluetooth (napríklad Bluetooth slúchadlá) majú rôznu dobu vyhľadávania pripojenia v dôsledku rozdielov v používanom schéme a protokole. Ak sa pripojenie dlhší čas nedarí, môžete zariadenie reštartovať a skúsiť sa pripojiť znova.
2 Modrá kontrolka stavu na zariadení v režime TX rýchlo bliká, čo znamená, že zariadenie vyhľadáva Bluetooth zariadenia (Bluetooth slúchadlá alebo reproduktory).
3 Odporúča sa najskôr prepnúť Bluetooth reproduktor alebo Bluetooth slúchadlá do režimu párovania a potom otvoriť zariadenie, aby vyhľadalo párovanie, čo môže urýchliť pripojenie.
4 Ak je zvuk po pripojení k zariadeniu Bluetooth nesprávny (chyba zvuk, zamrzanie, šum), môžete dvakrát kliknúť na tlačidlo, aby ste prepnuli audio kodek na SBC.
5 Ak je televízor pripojený prostredníctvom optického kábla, skontrolujte nastavenia zvuku v televízore a nastavte režim výstupu zvuku na PCM inak nebude možné prehrávať zvuk cez adaptér Bluetooth!
TX spúšťa funkciu jeden k mnohým:
A. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov pripojenia, aby ste sa pripojili k zariadeniu Bluetooth A (slúchadlám alebo reproduktoru Bluetooth).
B. Po úspešnom pripojení zariadenia Bluetooth č. A (slúchadlá alebo reproduktor Bluetooth) zapnite zariadenie Bluetooth č. B (slúchadlá alebo reproduktor Bluetooth) a prepnite ho do režimu čakania na spárovanie.
C. Dvakrát kliknite na tlačidlo (Párovať zariadenie), zariadenie sa rýchlo prepne do režimu vyhľadávania párovania (modrá kontrolka stavu pripojenia začne rýchlo blikať) a začne vyhľadávať Bluetooth zariadenie č. B (Bluetooth slúchadlá alebo reproduktor). Po nájdení Bluetooth zariadenia č. B sa automaticky vytvorí spojenie.
D. Po úspešnom nadviazaní spojenia sa na zariadení rozsvieti zelená kontrolka stavu spojenia a zariadenia Bluetooth A a B (Bluetooth slúchadlá alebo reproduktory Bluetooth) súčasne vydajú zvukový signál.

Poznámka: 1 Ak sa zariadenie Bluetooth B nedá vyhľadať a pripojiť, môžete na zariadení dvakrát kliknúť na tlačidlo, aby ste ho vyhľadali a pripojili znova. Ak sa pripojenie dlhší čas nedarí, môžete zariadenie reštartovať a skúsiť sa pripojiť znova alebo vypnúť okolité zariadenia Bluetooth, aby ste sa vyhli problémom s nesprávnym pripojením.
2 Ak je po nadviazaní spojenia so zariadením Bluetooth zvuk nefunkčný (chýba zvuk, zasekáva sa, šum), môžete dvakrát kliknúť na tlačidlo, čím prepnete audio kód na SBC.

3. Nabíjanie
Keď sa produkt používa, červená kontrolka nabíjania bliká, čo znamená, že úroveň nabitia zariadenia je nízka a je potrebné ho nabiť.
A. Pripojte nabíjací kábel typu C k nabíjaciemu portu zariadenia a druhý koniec k výstupnému portu USB s napätím 5 V (napr. nabíjačka mobilného telefónu USB port počítača).
B. Doba nabíjania je približne 3 hodiny. Červená kontrolka svieti počas nabíjania a zhasne po jeho ukončení.
Poznámka:
1. Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka alebo je kvalita napájania pri nabíjaní nízka, môže to spôsobiť poruchy prúdu v zariadení.
2. Počas nabíjania, keď je batéria takmer úplne nabitá, sa môže objaviť šum spätného nabíjania, ktorý je možné odstrániť odpojením nabíjacieho kábla.

4. Špecifikácia
Verzia Bluetooth: V5.2
Podporované protokoly Bluetooth: RX: AVRCP HSP HFP TX: A2DP
Dosah prenosu: >10m
(v priamom smere, bez prekážok)
Bluetooth: 2402 až 2480 MHz
Spôsob nabíjania: USB Type-C, 5 V/0,5 A
Doba prevádzky: RX >20 h, TX >12 h
Doba nabíjania: približne 3 h
Napätie nabíjania: DC 5 V
Audio vstup/výstup: SPDIF / A2DP
3,5 mm audio rozhranie
Audio kodek: TX: aptX Adaptive / aptX HD / aptX LL / aptX / SBC Frekvencia
RX: aptX Adaptive / aptX HD / aptX / Batéria: 600 mAh
AAC / SBC
Materiál: ABS
Rozmery: 67 x 77 x 19 mm
Hmotnosť netto/sada: 93 g

5. Zoznam obsahu balenia
Bluetooth vysielač-prijímač ×1, návod na použitie ×1, nabíjací kábel typu C ×1, audio kábel 3,5 mm ×1, optický kábel ×1

Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Mozos Sp. z o.o. týmto vyhlasuje, že zariadenia Mozos B3 sú v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami nižšie uvedených smerníc: RED 2014/53/EÚ. Testovacie normy: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 62479:2010,
EN 50663:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09),
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07). Úplné vyhlásenie o zhode CE je k dispozícii na stránke www.mozos.pl/deklaracje .
Použitie symbolu WEEE (preškrtnutý kontajner) znamená, že tento výrobok sa nesmie považovať za domový odpad. Správna likvidácia použitého zariadenia pomáha predchádzať ohrozeniu ľudského zdravia a životného prostredia, ktoré vyplýva z možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí a súčastí v zariadení, ako aj z nesprávneho skladovania a spracovania takéhoto zariadenia. Selektívny zber umožňuje recykláciu materiálov a komponentov, z ktorých bolo zariadenie vyrobené.
Ak potrebujete podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na maloobchodnú predajňu, v ktorej ste výrobok zakúpili, alebo na miestne úrady. Vyrobené v Číne pre: Mozos sp. z o.o. Sokratesa 13/37 01-909 Varšava NIP: PL 1182229831 Registračné číslo BDO: 000558288;

CE RoHS

Producent/Producent/Výrobca/Hersteller: Mozos Sp. z o.o.; Sokratesa 13/37; 01-909; Varšava NIP: PL1182229831; BDO:000558288; serwis@mozos.pl; www.mozos.pl;
+48508439793; Vyrobené v Číne; Vyrobené v Číne; Vyrobené v Číne; Vyrobené v Číne

Bezpečnostný list
1. Identifikácia výrobku a výrobcu
· Názov výrobku: Podľa informácií na obale, etikete alebo v návode
· Model: Podľa informácií na obale, etikete alebo v návode
· Výrobca: Mozos Sp. z o.o.; Sokratesa 13/37; 01-909; Varšava; NIP: PL1182229831; BDO: 000558288; Vyrobené v Číne
· Kontakt: Tel. +48 508 439 793, E-mail: serwis@mozos.pl
· Číslo šarže / sériové číslo: Neplatí
· Všeobecné bezpečnostné podmienky: Výrobky sú v súlade s nariadením o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR) (nariadenie EÚ 2023/988, článok 7 oddiel II a nariadenie EÚ 2019/1020)
· Technické a mechanické údaje: Popis výrobku a podrobnosti o zhode s CE sú k dispozícii na webovej stránke výrobcu
· Návod na montáž a používanie: V balení výrobku alebo na webovej stránke výrobcu www.mozos.pl/instrukcje
· Chemické látky: Nevzťahuje sa

2. Pokyny pre bezpečné používanie
· Inštalácia: Pripojte vysielač/prijímač pomocou dodaných káblov k príslušným zariadeniam. Zabezpečte stabilné umiestnenie, aby sa zabránilo odpojeniu.
· Umiestnenie: Udržiavajte mimo dosahu vody, zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia. Zabezpečte dobré vetranie a vyhnite sa uzavretým priestorom.
· Určenie: Na odosielanie alebo prijímanie audio signálov cez Bluetooth s kompatibilnými audio zariadeniami.
· Hmotnostný limit: Neplatí
· Obsluha a skladovanie: Skladujte na suchom a chladnom mieste. Pred uskladnením odpojte káble.
· Stabilita: Umiestnite na rovnú a stabilnú plochu. Zariadenie nevešajte ani nepripevňujte na káble.
· Kompatibilita: Kompatibilné so zariadeniami s funkciou Bluetooth a štandardom APT-X. Skontrolujte špecifikácie zariadenia.
· Pravidelná kontrola: Pravidelne kontrolujte porty a káble, či nie sú zaprášené alebo poškodené.
· Deti a domáce zvieratá: Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat, aby sa predišlo riziku zadusenia alebo poškodenia.

3. Upozornenia
· Riziko poranenia: Nevkladajte cudzie predmety do portov.
· Nebezpečenstvo pádu: Neumiestňujte na nestabilné alebo úzke povrchy.
· Riziko poškodenia: Nesprávne napätie alebo nesprávne použitie kábla môže poškodiť vnútorné komponenty.
· Riziko prevrátenia: Nevzťahuje sa
· Riziko porezania: Nevzťahuje sa
· Riziko požiaru: Nevystavujte otvorenému ohňu ani prehriatiu.
· Riziko nesprávnej inštalácie: Nesprávna inštalácia môže spôsobiť nesprávnu funkciu alebo výpadok prenosu signálu.

4. Pokyny týkajúce sa údržby a likvidácie
· Údržba: Udržujte povrch čistý a suchý. Vyhnite sa vlhkosti v okolí konektorov.
· Pravidelná kontrola: Pravidelne kontrolujte funkčnosť zariadenia a stav káblov.
· Čistenie: Jemne utierajte suchou handričkou. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky.
· Skladovanie: Skladujte v pôvodnom obale alebo v podobnom ochrannom puzdre.
· Likvidácia: Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa elektronického odpadu.
· Recyklácia: Využívajte programy recyklácie elektronických zariadení, ak sú k dispozícii.
· Nebezpečné materiály: Nevzťahuje sa
· Odovzdanie a opätovné použitie: Možno opätovne použiť, ak zariadenie funguje správne.
· Opatrenia na zabránenie úniku do životného prostredia: Nevzťahuje sa
· Osobná ochrana: Nevzťahuje sa
· Toxikologické informácie: Nie sú známe žiadne toxické účinky.
· Ekologické informácie: Výrobok nie je biologicky rozložiteľný.

5. Informácie o zhode
· Výrobok je v súlade so smernicou CE: RED 2014/53/EÚ. Testovacie normy: EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020, EN 62479:2010, EN 50663:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).

6. Kontaktné informácie v prípade problémov
· V prípade nejasností alebo problémov s produktom kontaktujte oddelenie technickej podpory:
· Tel.: +48 508 439 793
· E-mail: serwis@mozos.pl

7. Pokyny pre prvú pomoc
· Prvá pomoc má za cieľ poskytnúť okamžitú pomoc v situáciách ohrozujúcich zdravie alebo život. Zahŕňa posúdenie stavu postihnutej osoby, poskytnutie pomoci v súlade so stanovenými pokynmi a použitie prostriedkov prvej pomoci, ktoré spĺňajú bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky podľa predpisov EÚ vrátane všeobecného nariadenia o bezpečnosti výrobkov (GPSR). Všetky činnosti by mali minimalizovať riziko pre postihnutú osobu a osobu poskytujúcu pomoc a ich priebeh sa dokumentuje v súlade s platnými predpismi.
· V prípade ohrozenia zdravia alebo života volajte na tiesňovú linku: 112.

8. Informácie o preprave
· Výrobky nie sú klasifikované ako nebezpečné pre prepravu. Prepravujte v uzavretých dopravných prostriedkoch.

9. História zmien
· Žiadne zmeny

Informácie, rady a pokyny uvedené v tomto dokumente boli vypracované na základe našich vedomostí, výskumu, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo nevhodného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými možnými spôsobmi, vrátane testovania produktu za vhodných podmienok, uistiť, že dodané materiály sú vhodné na dosiahnutie zamýšľaných cieľov.

1.Popis výrobku
SK



Č.	Názov
A	Indikátor prevádzkového stavu
B	AUX 3,5 mm audio rozhranie (audio vstup/výstup)
C	Optické výstupné rozhranie (SPDIF OUT) v režime C RX
D	Optické vstupné rozhranie (SPDIF IN) v režime D TX
E	Nabíjací port TYPE-C
F	Tlačidlo hore/dole (kliknutie), dlhým stlačením tlačidla zvýšite /znížite hlasitosť. Poznámka: v režime RX
G	Tlačidlo Play/Pause (kliknutie). Poznámka: v režime RX
H	Tlačidlo párovania, kliknutím sa opäť pripojíte, dvojitým kliknutím vyhľadáte párovanie;
I	Prepínač režimu RX/TX (RX: režim príjmu, TX: režim vysielania), Poznámka: prepnutím tohto prepínača prepnete pracovný režim zariadenia;
J	Prepínač napájania zariadenia (interval medzi zapnutím a vypnutím by nemal byť kratší ako 3 s).
K	Indikátor stavu pripojenia
L	Otvor pre mikrofón

Definície LED indikátorov:

Stav LED kontrolky	Stav zariadenia
"⚡" svieti	Keď sa zariadenie nabíja, po úplnom nabití sa automaticky vypne.
"⚡" kontrolka bliká	Upozornenie na vybitú batériu zariadenia, nabíjanie je možné uvoľniť
"TX" svieti	Zariadenie je v režime vysielania TX
"RX" svieti	Zariadenie je v prevádzkovom režime prijímania RX
"APTX, LL, HD, AD, SBC, AAC" svieti	Režim kodeku zariadenia podporuje nasledujúce formáty: aptX, aptX Low Latency, aptX HD, aptX Adaptive a SBC. AAC
"AUX" svieti	Zariadenie pracuje v režime zvuku AUX
"OPT" svieti	Zariadenie pracuje v režime zvuku SPDIF
Kontrolka stavu pripojenia striedavo bliká modro a zeleno	V režime RX, stav párovania
Modrá kontrolka stavu pripojenia rýchlo bliká	V režime TX, stav vyhľadávania párovania
Modrá kontrolka stavu pripojenia svieti nepretržite	Zariadenie bolo úspešne pripojené k 1 zariadeniu Bluetooth
Kontrolka stavu pripojenia svieti nepretržite zeleno	Zariadenie bolo úspešne pripojené k 2 zariadeniam Bluetooth
Modrá kontrolka stavu pripojenia bliká raz za 1 sekundu	Stav pripojenia zariadenia
Modrá kontrolka stavu pripojenia bliká raz za 2S sekúnd	Pohotovostný režim, dvojitým kliknutím prejdete do stavu hľadania párovania.

2. Obsluha funkcie
1) Zapnutie/vypnutie (interval medzi zapnutím a vypnutím by nemal byť kratší ako 3 sekundy)
Otočte vypínač zariadenia do polohy ON, rozsvieti sa kontrolka LED a zariadenie sa zapne. Otočte vypínač zariadenia do polohy OFF, kontrolka LED zhasne a zariadenie sa vypne.
2) Stav vyhľadávania opätovného pripojenia a párovania zariadenia
Po zapnutí zariadenia prejde zariadenie automaticky do stavu opätovného pripojenia a vyhľadávania párovania.
3) Rýchly prechod do režimu párovania
Po zapnutí zariadenia dvakrát rýchlo za sebou kliknite na tlačidlo, aby ste sa rýchlo dostali do režimu vyhľadávania párovania.
4) Vymazanie spárovaných zariadení:
Po zapnutí zariadenia stlačte a podržte tlačidlo po dobu 8 sekúnd. Všetky LED kontrolky sa rozsvietia súčasne a spárované zariadenie bude úspešne vymazané.
5) Automatické prepínanie režimu AUX/SPDIF:
Zvukové zariadenie podporuje automatické prepínanie a v predvolenom nastavení je nastavené na SPDIF. Po pripojení audio kábla k rozhraniu AUX automaticky prepne na AUX a v môžete podľa svojich preferencií používať režim AUX alebo SPDIF.
V režime SPDIF sa zariadenie pripojí k portu SPDIF IN a realizuje funkciu TX (vysielanie). Pripojením k portu SPDIF OUT sa realizuje funkcia RX (príjem).
Poznámka: Pri použití zvukového režimu SPDIF nepripájajte zvukový kábel do rozhrania AUX. Po pripojení zvukového kábla do portu AUX sa zariadenie prepne do zvukového režimu AUX.
6) Funkcie klávesov
v režime RX: Kliknutím na tlačidlo nahor/nadol, dlhým stlačením -/+ hlasitosť Kliknutím na tlačidlo prehráte alebo pozastavíte hudbu, dvojitým kliknutím zavoláte späť
Keď príde hovor, kliknutím ho prijmete/zavesíte, dlhým stlačením hovor odmietnete
Kliknutím na tlačidlo sa opäť pripojíte k zariadeniu
Dvojitým kliknutím na tlačidlo rýchlo prejdete do režimu párovania

v režime TX: O Dlho stlačte tlačidlo -/+ hlasitosť
Kliknutím na tlačidlo Stlmiť alebo Obnoviť Dvojitým kliknutím prepnete kódovanie zvuku
Kliknutím na tlačidlo sa opäť pripojíte k zariadeniu
Dvojitým kliknutím na tlačidlo rýchlo prejdete do stavu párovania
7) Funkcia automatického vypnutia
Ak zariadenie nie je pripojené, po 10 minútach sa automaticky vypne a na jeho prebudenie je potrebné ho znova zapnúť a vypnúť.
8) Upozornenie na vybitú batériu
Keď je batéria vybitá, bliká červená kontrolka nabíjania a zaznie alarm; ak je napätie batérie nižšie ako 3,0 V, zariadenie sa automaticky vypne.
9) Prepínanie kódovania zvuku (režim TX)
Počas prehrávania TX pripojenia dvojitým kliknutím na tlačidlo CD prepnete kódovanie zvuku (môžete cyklicky prepínať medzi aktuálnou a ďalšou úrovňou, SBC).
10) Herný režim (režim RX)
Počas pripojenia a prehrávania v režime RX stlačením a podržaním párovacieho tlačidla po dobu 2 sekúnd prejdete do herného režimu s nízkou latenciou.
Prijímací režim RX:
Mobilné telefóny, počítače, tablety atď. sú pripojené k zariadeniu prostredníctvom funkcie Bluetooth a hudba sa prenáša do zvukového zariadenia s rozhraním AUX prostredníctvom funkcie Bluetooth pre príjem zariadenia.
Postup:
A. Prepínač RX/TX na bočnej strane zariadenia nastavte do polohy RX, zapnite vypínač zariadenia a otočte ho do polohy ON. Po zapnutí zariadenia sa rozsvieti indikátor „RX".
B. Dvakrát kliknite na tlačidlo, zariadenie rýchlo prejde do stavu párovania (kontrolka stavu pripojenia – modrá a zelená kontrolka striedavo blikajú).
C. Zapojte optický kábel do rozhrania SPDIF OUT RX zariadenia, kontrolka „OPT" na zariadení svieti, a druhý koniec optického kábla zapojte do optického vstupného rozhrania domáceho audio zariadenia.

(Poznámka: Pri použití zvukového režimu SPDIF nepripájajte zvukový kábel do portu AUX. Po pripojení zvukového kábla do portu AUX sa zariadenie prepne do zvukového režimu AUX)
Ak používate audio rozhranie AUX, zapojte 3,5 mm audio kábel do rozhrania AUX na zariadení,
Kontrolka „AUX" na zariadení svieti a druhý koniec audio kábla zapojte do vstupného audio rozhrania domáceho audio zariadenia.
D. Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom telefóne, kliknutím vyhľadajte Bluetooth zariadenia, vyberte a kliknutím pripojte názov zariadenia „B3" v zozname Bluetooth.
E. Po úspešnom pripojení sa na zariadení vždy rozsvieti modrá kontrolka stavu pripojenia.
Poznámka: Keď zariadenie prehráva hudbu, kontrolky zvuku zodpovedajú aptX, HD (aptX HD), AD (aptX Adaptive), SBC a AAC.
Režim vysielania TX:
Toto zariadenie je možné používať s televízorom na bezdrôtový prenos zvuku do zariadenia Bluetooth (Bluetooth slúchadlá) alebo Bluetooth reproduktora.
Postup:
A. Zapnite Bluetooth reproduktor alebo Bluetooth slúchadlá, ktoré čakajú na pripojenie, a nastavte ich do režimu párovania.
B. Nastavte prepínač RX/TX na strane vysielacieho zariadenia do polohy TX, zapnite napájací prepínač zariadenia a prepnite ho do polohy ON. Po zapnutí zariadenia sa rozsvieti indikátor „TX".
C. Dvakrát kliknite na tlačidlo, zariadenie sa rýchlo prepne do režimu vyhľadávania párovania (kontrolka stavu pripojenia – modrá kontrolka rýchlo bliká).
D. Zapojte optický kábel do rozhrania SPDIF IN TX na vysielacom zariadení, na zariadení svieti kontrolka „OPT", a druhý koniec optického kábla zapojte do výstupného rozhrania televízora v domácnosti.
(Poznámka: Pri použití zvukového režimu SPDIF nepripájajte zvukový kábel do portu AUX. Po zasunutí zvukového kábla do portu AUX sa zariadenie prepne do zvukového režimu AUX)
Ak používate audio rozhranie AUX, zapojte prosím 3,5 mm audio kábel do rozhrania AUX na zariadení, kontrolka „AUX" na zariadení svieti a druhý koniec audio kábla je zapojený do výstupného rozhrania televízora v domácnosti.

E. Modrá kontrolka stavu pripojenia na zariadení rýchlo bliká a vyhľadáva zariadenie Bluetooth (Bluetooth slúchadlá alebo reproduktor). Pripojte tento výrobok a zariadenie Bluetooth (napríklad Bluetooth slúchadlá) v dosahu 1 m.
F. Po úspešnom spárovaní a pripojení výrobku modrá kontrolka stavu pripojenia svieti nepretržite.
Poznámka: Keď zariadenie prenáša hudbu, kontrolky zvuku zodpovedajú aptX, LL (aptX Low Latency), HD (aptX HD), AD (aptX Adaptive) a SBC.
Poznámka:
1 Rôzne zariadenia Bluetooth (napr. Bluetooth slúchadlá) majú rôznu dobu vyhľadávania pripojenia kvôli rozdielom v použitej schéme a protokole. Ak sa pripojenie dlho nedarí, môžete zariadenie reštartovať a skúsiť sa pripojiť znova.
2 Modrá kontrolka stavu na zariadení v režime TX rýchlo bliká, čo je stav vyhľadávania zariadenia Bluetooth (Bluetooth slúchadlá alebo reproduktory).
3 Odporúčame najskôr uviesť Bluetooth reproduktor alebo Bluetooth headset do stavu párovania a následne otvoriť zariadenie na vyhľadávanie párovania, čo môže zvýšiť rýchlosť pripojenia.
4 Ak je zvuk po pripojení k zariadeniu Bluetooth abnormálny (žiadny zvuk, zamrznutie, šum), môžete dvojitým kliknutím na tlačidlo prepnúť zvukový kodek na SBC.
5 Ak je televízor pripojený pomocou optického kábla, skontrolujte nastavenia zvuku na televízore a nastavte režim zvukového výstupu na režim PCM, inak nebude možné vydávať zvuk cez adaptér Bluetooth!
TX spustí funkciu jedna-dva:
A. Na pripojenie k zariadeniu Bluetooth A (Bluetooth slúchadlá alebo reproduktor) postupujte podľa vyššie uvedených krokov pripojenia.
B. Po úspešnom pripojení zariadenia Bluetooth č. A (Bluetooth headset alebo reproduktor) zapnite zariadenie Bluetooth č. B (Bluetooth headset alebo reproduktor) a nastavte ho do režimu čakania na spárovanie.
C. Dvakrát kliknite na tlačidlo, zariadenie rýchlo prejde do režimu vyhľadávania párovania (modrá kontrolka stavu pripojenia rýchlo bliká) a začne vyhľadávať Bluetooth zariadenie č. B (Bluetooth slúchadlá alebo reproduktor). Po nájdení zariadenia Bluetooth č. B sa automaticky pripojí.
D. Po úspešnom pripojení sa na zariadení rozsvieti zelená kontrolka stavu pripojenia a zariadenia Bluetooth A a B (slúchadlá alebo reproduktory Bluetooth) súčasne vydávajú zvuk.

Poznámka: 1 Ak sa vám nepodarí vyhľadať zariadenie Bluetooth B a pripojiť sa k nemu, môžete na zariadení dvakrát kliknúť na tlačidlo a vyhľadať ho a pripojiť sa znovu. Ak sa vám dlho nedarí pripojiť, môžete zariadenie reštartovať a skúsiť sa opäť pripojiť alebo skúste vypnúť okolité zariadenia Bluetooth, aby ste sa vyhli problémom so zlým pripojením.
2 Ak je zvuk po pripojení k zariadeniu Bluetooth neštandardný (žiadny zvuk, zamrznutie, šum), môžete dvojitým kliknutím na tlačidlo prepnúť zvukový kód na SBC.

3. Nabíjanie
Keď sa výrobok používa, bliká červená kontrolka nabíjania, čo signalizuje, že zariadenie má málo energie a je potrebné ho nabiť.
A. Zapojte nabíjací kábel typu C do nabíjacieho portu výrobku a druhý koniec pripojte k výstupnému portu USB 5V (napríklad k nabíjačke mobilného telefónu, portu USB počítača).
B. Doba nabíjania je približne 3 hodiny. Počas nabíjania svieti červená kontrolka a po dokončení nabíjania zhasne.
Poznámka:
1. Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka alebo je kvalita nabíjačky zlá, môže to spôsobiť šum v zariadení.
2. Počas nabíjania, keď sa batéria blíži k úplnému nabitiu, môže dochádzať k šumu spätného prúdu pri nabíjaní, čo je možné vyriešiť odpojením nabíjacieho kábla.

4. Špecifikácie
Verzia Bluetooth: V5.2
Podporované protokoly Bluetooth: RX:
AVRCP HSP HFP TX: A2DP
Dosah prenosu: >10 m (priamy viditeľnosť, bez prekážok)
Bluetooth: 2402 až 2480 MHz
600 mAh
Spôsob nabíjania: USB Type-C, 5 V/0,5 A
Doba prevádzky: príjem >20 hodín, vysielanie >12 hodín
Doba nabíjania: približne 3 h
Nabíjacie napätie: DC 5 V
Audio vstup/výstup: SPDIF / A2DP
3,5 mm audio rozhranie
Zvukový kodek: TX: aptX Adaptive / aptX HD / aptX LL / aptX / SBC Frekvencia
RX: aptX Adaptive / aptX HD / aptX Batéria: / AAC / SBC
Materiál: ABS
Rozmery: 67 x 77 x 19 mm
Čistá hmotnosť/sada: 93g

5. Obsah balenia
Bluetooth vysielač x1, Návod na použitie x1, Nabíjací kábel typu C x1, 3,5MM audio kábel x1, Optický kábel x1

Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Mozos Sp. z o.o. týmto vyhlasuje, že zariadenia Mozos B3 spĺňajú základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia nasledujúcich smerníc: RED 2014/53/EÚ. Testovacie normy:
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 62479:2010, EN 50663:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07). Úplné Vyhlásenie o zhode CE je k dispozícii na stránke www.mozos.pl/deklaracje .
Použitie symbolu WEEE (preškrtnutá smetná nádoba) znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie nakladať ako s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia použitého zariadenia vám umožňuje predchádzať ohrozeniu ľudského zdravia a životného prostredia v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí a komponentov v zariadení, ako aj nesprávneho skladovania a spracovania takýchto zariadení. Selektívny zber tiež umožňuje recykláciu materiálov a komponentov, z ktorých bolo zariadenie vyrobené. Podrobnosti o recyklácii tohto výrobku vám poskytne predajca, u ktorého ste ho zakúpili, alebo miestny úrad. Vyrobené v Číne pre: Mozos sp. z o.o. Sokratesa 13/37 01-909 Varšava IČO: PL 1182229831 Registračné číslo BDO: 000558288;

CE RoHS

Producent/Producent/Výrobca/Hersteller: Mozos Sp. z o.o.; Sokratesa 13/37; 01-909; Varšava NIP: PL1182229831; BDO:000558288; serwis@mozos.pl; www.mozos.pl;
+48508439793; Vyrobené v Číne; Vyrobené v Číne; Vyrobené v Číne; Hergestellt in China

Bezpečnostná karta
1. Identifikácia produktu a výrobcu
· Názov výrobku: Ako je uvedené na obale, etikete alebo v návode
· Model: Ako je uvedené na obale, štítku alebo v návode
· Výrobca: Mozos Sp. z o.o.; Sokratesa 13/37; 01-909; Varšava; NIP: PL1182229831; BDO: 000558288; Vyrobené v Číne
· Kontakt: Tel. +48 508 439 793, E-mail: serwis@mozos.pl
· Číslo šarže/sériové číslo: Nepoužiteľné
· Všeobecné bezpečnostné podmienky: Výrobky spĺňajú všeobecné nariadenie o bezpečnosti výrobkov (GPSR) (nariadenie EÚ 2023/988, článok 7 oddiel II, nariadenie EÚ 2019/1020)
· Technické a mechanické údaje: Popis výrobku a podrobnosti o zhode s normami CE na webových stránkach výrobcu
· Pokyny na montáž a použitie: V balení výrobku alebo na webových stránkach výrobcu www.mozos.pl/instrukcje
· Chemické látky: Nepoužiteľné

2. Pokyny pre bezpečné používanie
· Montáž: Pripojte vysielač/prijímač pomocou priložených káblov k správnemu zariadeniu. Umiestnite ho stabilne, aby sa zabránilo odpojeniu.
· Umiestnenie: Uchovávajte mimo dosahu vody, zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia. Zabezpečte dobré vetranie a vyhnite sa uzavretým priestorom.
· Určené použitie: Na bezdrôtový prenos alebo príjem zvuku prostredníctvom Bluetooth s kompatibilnými audio zariadeniami.
· Hmotnostný limit: Nepoužiteľné
· Manipulácia a skladovanie: Skladujte na suchom a chladnom mieste. Pred uložením odpojte káble.
· Stabilita: Umiestnite na rovný a stabilný povrch. Nezavesujte za káble.
· Kompatibilita: Kompatibilné so zariadeniami Bluetooth podporujúcimi štandard APT-X. Overte si špecifikácie zariadenia.
· Pravidelná kontrola: Pravidelne kontrolujte konektory a káble, či nie sú zaprášené alebo poškodené.
· Deti a domáce zvieratá: Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat, aby ste predišli riziku udusenia alebo poškodenia.

3. Upozornenia
· Riziko poranenia: Nevkladajte cudzie predmety do portov.
· Riziko pádu: Neumiestňujte na nestabilné alebo úzke povrchy.
· Riziko poškodenia: Nesprávne napätie alebo použitie kábla môže poškodiť vnútorné komponenty.
· Riziko prevrátenia: Nepoužiteľné
· Riziko zachytenia: Nepoužiteľné
· Riziko požiaru: Nevystavujte otvorenému ohňu ani prehriatiu.
· Riziko nesprávnej montáže: Nesprávna inštalácia môže viesť k poruche alebo strate signálu.

4. Pokyny pre údržbu a likvidáciu

· Údržba: Udržujte povrch čistý a suchý. Zabráňte vniknutiu vlhkosti do blízkosti konektorov.
· Pravidelná kontrola: Pravidelne testujte funkčnosť a kontrolujte stav káblov.
· Čistenie: Utierajte suchou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky.
· Skladovanie: Skladujte v originálnom obale alebo v podobnom ochrannom obale.
· Likvidácia: Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre elektronický odpad.
· Recyklácia: Ak je to možné, využite programy recyklácie elektroniky.
· Nebezpečné látky: Nepoužiteľné
· Darovanie a opätovné použitie: Vhodné na opätovné použitie, ak zariadenie funguje správne.
· Opatrenia na zabránenie úniku do životného prostredia: Neaplikovateľné
· Ochrana osôb: Neaplikovateľné
· Toxikologické informácie: Nie sú známe žiadne toxické účinky.
· Ekologické informácie: Produkt nie je biologicky rozložiteľný.

5. Informácie o zhode
· Produkt spĺňa smernicu CE: RED 2014/53/EÚ Skúšobné normy: EN IEC 62368-1:2020+A11: 2020, EN 62479:2010, EN 50663:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).

6. Kontaktné informácie pre riešenie problémov
· V prípade nejasností alebo problémov s produktom kontaktujte technickú podporu:
· Tel.: +48 508 439 793
· E-mail: serwis@mozos.pl

7. Pokyny prvej pomoci
· Prvá pomoc je zameraná na okamžité poskytnutie pomoci v situáciách ohrozujúcich zdravie alebo život. Zahŕňa posúdenie stavu postihnutej osoby, poskytnutie pomoci podľa stanovených pokynov a použitie prostriedkov prvej pomoci spĺňajúcich bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky podľa predpisov EÚ vrátane všeobecného nariadenia o bezpečnosti výrobkov (GPSR). Všetky opatrenia by mali minimalizovať riziko pre postihnutú osobu aj pre poskytovateľa pomoci a byť zdokumentované v súlade s platnými predpismi.
· V prípade ohrozenia zdravia alebo života volajte tiesňovú linku: 112.

8. Informácie o preprave
· Výrobky nie sú klasifikované ako nebezpečné pre prepravu. Prepravujte v uzavretých dopravných prostriedkoch.

9. História revízií
· Žiadne zmeny

Informácie, rady a pokyny uvedené v tomto dokumente boli vypracované na základe znalostí, výskumu, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými možnými spôsobmi, vrátane testovania konečného výrobku za vhodných podmienok, uistiť, že poskytnuté materiály sú vhodné na dosiahnutie zamýšľaných cieľov.

1.Popis produktu
DE



Č.	Názov
A	Indikátor prevádzkového stavu
B	AUX 3,5 mm audio rozhranie (audio vstup/výstup)
C	Optický výstup (SPDIF OUT) v režime C RX
D	Optický vstupný konektor (SPDIF IN) v režime D TX
E	Nabíjací konektor typu C
F	Tlačidlo hore/dole (kliknutie), dlhé stlačenie tlačidla zvyšuje /zníži hlasitosť. Poznámka: v režime RX
G	Tlačidlo prehrávania/pozastavenia (kliknutie). Poznámka: v režime RX
H	Tlačidlo párovania, kliknutím obnovíte spojenie, dvojitým kliknutím vyhľadáte párovanie;
I	Prepínač režimov RX/TX (RX: režim prijímania TX: režim vysielania), Poznámka: Prepnutím tohto prepínača zmeníte pracovný režim zariadenia;
J	Vypínač zariadenia (interval medzi zapnutím a vypnutím by nemal byť kratší ako 3 sekundy)
K	Indikátor stavu pripojenia
L	Otvor pre mikrofón

Vysvetlenie LED indikátorov:

Stav LED	Stav zariadenia
"⚡" svieti	Keď sa zariadenie nabíja, automaticky sa vypne, keď je úplne nabité.
"⚡" Svetlo bliká	Upozornenie na nízky stav batérie zariadenia, proces nabíjania je možné prerušiť.
"TX" svieti	Zariadenie je v režime vysielania TX
"RX" svieti	Zariadenie je v prevádzkovom režime príjmania (RX)
"APTX, LL, HD, AD, SBC, AAC" svieti	Režim kodekov tohto zariadenia podporuje: aptX, aptX Low Latency, aptX HD, aptX Adaptive a SBC. AAC
"AUX" svieti	Zariadenie pracuje v režime AUX
"OPT" svieti	Zariadenie pracuje v audio režime SPDIF
Kontrolka stavu pripojenia bliká striedavo modro a zeleno	V režime RX, stav párovania
Modré svetlo indikátora stavu pripojenia rýchlo bliká	V režime TX, stav vyhľadávania párovania
Modré svetlo indikátora stavu pripojenia svieti nepretržite	Zariadenie bolo úspešne pripojené k 1 zariadeniu Bluetooth
Kontrolka stavu pripojenia svieti nepretržite zelenou farbou	Zariadenie sa úspešne pripojilo k 2 zariadeniam Bluetooth
Modré svetlo indikátora stavu pripojenia bliká raz za 1 sekundu	Stav pripojenia zariadenia
Modré svetlo indikátora stavu pripojenia bliká raz za 2S	Stav pohotovosti, dvojité kliknutie na vyvolanie stavu Stav vyhľadávania párovania

2. Funkčný princíp
1) Zapnutie a vypnutie (interval medzi zapnutím a vypnutím by nemal byť kratší ako 3 sekundy)
Nastavte sieťový vypínač zariadenia do polohy ON, LED kontrolka sa rozsvieti a zariadenie sa zapne.
Otočte vypínač zariadenia na stranu „ OFF", LED kontrolka zhasne a zariadenie sa vypne.
2) Stav obnovenia pripojenia a vyhľadávania párovania Keď sa zariadenie zapne, automaticky prejde do stavu obnovenia pripojenia a vyhľadávania párovania.
3) Rýchle vyvolanie stavu párovania
Po zapnutí zariadenia dvakrát po sebe stlačte tlačidlo „ ", aby ste rýchlo aktivovali režim vyhľadávania párovania.
4) Vymazanie spárovaných zariadení:
Keď je zariadenie zapnuté, podržte tlačidlo stlačené po dobu 8 sekúnd. Všetky LED kontrolky sa rozsvietia súčasne a spárované zariadenie bude úspešne odstránené.
5) Automatické prepínanie medzi režimom AUX a SPDIF:
Zariadenie automaticky prepína medzi týmito dvoma režimami a štandardne je nastavené na SPDIF. Ak pripojíte audio kábel k rozhraniu AUX, zariadenie sa automaticky prepne do režimu AUX a môžete používať režim AUX alebo SPDIF podľa svojich preferencií.
V režime SPDIF je zariadenie pripojené ku konektoru SPDIF IN a vykonáva funkciu TX (vysielanie). Pre funkciu RX (prijímanie) sa zariadenie pripája ku konektoru SPDIF
Pripojený konektor OUT.
Poznámka: Ak používate zvukový režim SPDIF, nezapájajte zvukový kábel do konektora AUX. Po zapojení zvukového kábla do konektora AUX sa zariadenie prepne do zvukového režimu AUX.
6) Funkcia tlačidiel
v režime RX: Kliknutie na tlačidlo hore/dole, dlhé stlačenie -/+ Hlasitosť
Kliknutím na tlačidlo prehráte alebo pozastavíte hudbu, dvojitým kliknutím prehrávate späť
Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo na prijatie/zavesenie hovoru, dlhým stlačením hovor odmietnete
Kliknite na tlačidlo, aby ste sa opäť pripojili k zariadeniu
Dvojité kliknutie na tlačidlo pre rýchly prechod do režimu párovania

v režime TX: Dlhé stlačenie tlačidla -/+ hlasitosť
Kliknite na Mlčať alebo Pokračovať
Dvojité kliknutie na tlačidlo pre zmenu audio kódovania
Kliknite na tlačidlo, aby ste sa opäť pripojili k zariadeniu Dvojitým kliknutím na tlačidlo rýchlo prejdete do režimu párovania
7) Funkcia automatického vypnutia
Ak nie je zariadenie pripojené, po 10 minútach sa automaticky vypne a na jeho opätovné zapnutie je potrebné ho najskôr vypnúť a znova zapnúť.
8) Alarm pri nízkom stave batérie
Pri nízkom stave batérie bliká červená kontrolka nabíjania a zaznie alarm; ak je stav batérie nižší ako 3,0 V, zariadenie sa automaticky vypne.
9) Prepnutie audio kódovania (režim TX)
Počas prehrávania cez TX-pripojenie dvakrát kliknite na tlačidlo „ " na CD, aby ste prepnuli audio kodek (môžete cyklicky prepínať medzi aktuálnou a nasledujúcou úrovňou, SBC).
10) Herný režim (režim RX)
Počas pripojenia a prehrávania v režime RX podržte tlačidlo párovania stlačené po dobu 2 sekúnd, aby ste prešli do herného režimu s nízkou latenciou.
Prijímací režim RX:
Mobilné telefóny, počítače, tablety a podobné zariadenia sa pripájajú k zariadeniu prostredníctvom funkcie Bluetooth a hudba sa prenáša cez prijímaciu funkciu Bluetooth zariadenia do audio zariadenia s rozhraním AUX.
Postup:
A. Nastavte prepínač RX/TX na boku zariadenia do polohy RX, zapnite napájací vypínač zariadenia a otočte ho do polohy ON. Keď je zariadenie zapnuté, rozsvieti sa indikátor „RX".
B. Dvojitým kliknutím na tlačidlo „ " sa zariadenie rýchlo prepne do režimu párovania (kontrolka stavu pripojenia – modré a zelené svetlo blikajú striedavo).
C. Zapojte optický kábel do rozhrania SPDIF OUT RX na zariadení, rozsvieti sa kontrolka „OPT" na zariadení a druhý koniec optického kábla zapojte do optického vstupného rozhrania domáceho audio zariadenia.

(Poznámka: Ak používate zvukový režim SPDIF, nezapájajte zvukový kábel do konektora AUX. Po zapojení zvukového kábla do konektora AUX sa zariadenie prepne do zvukového režimu AUX)
Ak používate audio rozhranie AUX, zapojte prosím 3,5 mm audio kábel do rozhrania AUX na zariadení, kontrolka „AUX" na zariadení sa rozsvieti a druhý koniec audio kábla zapojte do audio vstupného rozhrania domáceho audio zariadenia.
D. Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom telefóne, kliknite na tlačidlo, aby ste vyhľadali zariadenia Bluetooth, v zozname Bluetooth vyberte názov zariadenia „B3" a kliknite na tlačidlo, aby ste ho pripojili.
E. Po úspešnom nadviazaní spojenia svieti modré svetlo indikátora stavu pripojenia na zariadení nepretržite.
Poznámka: Keď zariadenie prehráva hudbu, kontrolky zvuku zodpovedajú aptX, HD (aptX HD), AD (aptX Adaptive), SBC a AAC.
Vysielací režim TX:
Toto zariadenie je možné používať s televízorom na bezdrôtové prenášanie zvuku do zariadenia Bluetooth (Bluetooth slúchadlá) alebo do reproduktora Bluetooth.
Postup:
A. Zapnite Bluetooth reproduktor alebo Bluetooth slúchadlá, ktoré chcete pripojiť, a prepnite ich do režimu párovania.
B. Nastavte prepínač RX/TX na boku vysielača do polohy „ TX", zapnite napájací vypínač zariadenia a nastavte ho do polohy „ ON". Keď je zariadenie zapnuté, rozsvieti sa kontrolka „TX".
C. Dvojitým kliknutím na tlačidlo „ " sa zariadenie rýchlo prepne do režimu vyhľadávania párovania (kontrolka stavu pripojenia – modré svetlo rýchlo bliká).
D. Zapojte optický kábel do rozhrania SPDIF IN TX na vysielacom zariadení, „OPT" -Kontrolka na zariadení svieti a druhý koniec optického kábla sa zapojí do výstupného konektora televízora v dome.
(Poznámka: Ak používate zvukový režim SPDIF, nezapájajte zvukový kábel do konektora AUX. Po zapojení zvukového kábla do konektora AUX sa zariadenie prepne do zvukového režimu AUX.)
Ak používate audio konektor AUX, zapojte prosím 3,5 mm audio kábel do konektora AUX na zariadení – rozsvieti sa kontrolka „AUX" na zariadení – a druhý koniec audio kábla zapojte do audio výstupu televízora.

E. Modré svetlo indikátora stavu pripojenia na zariadení rýchlo bliká a hľadá zariadenie Bluetooth (slúchadlá alebo reproduktory Bluetooth). Prosím, pripojte tento produkt a zariadenie Bluetooth (napr. Bluetooth headset) vo vzdialenosti do 1 m.
F. Po úspešnom spárovaní a pripojení zariadenia svieti modré svetlo indikátora stavu pripojenia nepretržite.
Poznámka: Keď zariadenie prenáša hudbu, svietia indikátory zvuku pre aptX, LL (aptX Low Latency), HD (aptX HD), AD (aptX Adaptive) a SBC.
Poznámka:
1 Rôzne zariadenia Bluetooth (napr. Bluetooth slúchadlá) potrebujú na vyhľadanie pripojenia rôzne dlhý čas v závislosti od použitých schém a protokolov. Ak sa pripojenie nedarí dlhší čas, môžete zariadenie reštartovať a opäť sa pokúsiť o pripojenie.
2 Modrá kontrolka stavu na zariadení v režime vysielania rýchlo bliká, keď sa vyhľadávajú zariadenia Bluetooth (Bluetooth slúchadlá alebo reproduktory).
3 Odporúča sa najskôr prepnúť Bluetooth reproduktor alebo Bluetooth slúchadlá do režimu párovania a až potom spustiť vyhľadávanie zariadení na párovanie, aby sa zvýšila rýchlosť pripojenia.
4 Ak je zvuk po pripojení k zariadeniu Bluetooth abnormálny (žiadny zvuk, zamrznutie, šum), môžete dvakrát kliknúť na tlačidlo „ " (Zvuk), aby ste prepnuli zvukový kodek na SBC.
5 Ak je televízor pripojený prostredníctvom optického kábla, skontrolujte prosím nastavenia zvuku na televízore a nastavte režim zvukového výstupu na režim PCM, inak nebude možné zvuk prenášať cez adaptér Bluetooth!

Spustenie funkcie vysielania jeden k dvom:
A. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov na pripojenie, aby ste sa pripojili k Bluetooth zariadeniu A (Bluetooth slúchadlá alebo reproduktory).
B. Po úspešnom pripojení Bluetooth zariadenia č. A (Bluetooth slúchadlá alebo reproduktor) zapnite prosím Bluetooth zariadenie č. B (Bluetooth slúchadlá alebo reproduktor) a prepnite ho do režimu čakania na spárovanie.
C. Dvojitým kliknutím na tlačidlo „ " sa zariadenie rýchlo prepne do režimu vyhľadávania párovania (modré svetlo indikátora stavu pripojenia rýchlo bliká) a začne vyhľadávať Bluetooth zariadenie č. B (Bluetooth slúchadlá alebo reproduktory). Po vyhľadaní Bluetooth zariadenia č. B sa automaticky pripojí.
D. Po úspešnom pripojení sa rozsvieti zelené svetlo indikátora stavu pripojenia na zariadení a Bluetooth zariadenia A a B (Bluetooth slúchadlá alebo reproduktory) súčasne vydávajú zvukový signál.

Poznámka: 1 Ak nie je možné vyhľadať a pripojiť sa k zariadeniu B cez Bluetooth, môžete dvakrát kliknúť na tlačidlo na zariadení, aby ste vyhľadávanie a pripájanie spustili znovu. Ak sa pripojenie dlhší čas nedarí, môžete zariadenie reštartovať a opäť sa pokúsiť o pripojenie, alebo skúste vypnúť okolité vypnúť, aby ste sa vyhli problému s nesprávnym pripojením.
2 Ak po pripojení k zariadeniu Bluetooth nie je zvuk v poriadku (žiadny zvuk, zamrznutie, šum), môžete dvakrát kliknúť na tlačidlo „ ", čím prepnete audio kód na SBC.

3. Nabíjanie
Keď je zariadenie v prevádzke, červená kontrolka nabíjania bliká, čím signalizuje, že zariadenie má málo energie a je potrebné ho nabiť.
A. Zapojte nabíjací kábel typu C do nabíjacieho portu zariadenia a druhý koniec pripojte k USB výstupu s napätím 5 V (napr. nabíjačka mobilného telefónu, USB port počítača).
B. Doba nabíjania je približne 3 hodiny. Červené svetlo svieti počas nabíjania a zhasne, keď je nabíjanie dokončené.
Poznámka:
1. Ak je napätie batérie príliš nízke alebo je kvalita napájania zlé, môže v zariadení dochádzať k šumu.
2. Počas nabíjania, keď je batéria tesne pred úplným nabitím, môže dôjsť k zvuku spätného toku, ktorý je možné odstrániť odpojením nabíjacieho kábla.

4. Špecifikácie
Verzia Bluetooth: V52
Podporované protokoly Bluetooth:
AVRCP HSP HFP TX: A2DP
(Prehľadný výhľad, žiadne prekážky)
frekvencia: 2402 až 2480 MHz
600 mAh
Spôsob nabíjania: USB Type-C, 5 V/0,5 A
Prevádzková doba: RX >20 h, TX >12 h
Doba nabíjania: cca 3 h
Napätie nabíjania: DC 5 V
Audio vstup/výstup: SPDIF / 3,5 mm RX: A2DP
Dosah prenosu audio pripojenia: >10 m
Audio kodek: TX: aptX Adaptive /
aptX HD / aptX LL / aptX / SBC Bluetooth
RX: aptX Adaptive / aptX HD / aptX Batéria:
/ AAC / SBC
Materiál: ABS
Rozmery: 67 x 77 x 19 mm
Čistá hmotnosť/sada: 93 g

5. Zoznam obsahu balenia
Bluetooth transceiver x1, používateľská príručka x1, nabíjací kábel typu C ×1, 3,5 mm audio kábel x1, optický kábel x1

Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Mozos Sp. z o.o. týmto vyhlasuje, že zariadenia Mozos B3 spĺňajú základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia nasledujúcich smerníc: RED 2014/53/EÚ. Testovacie normy: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 62479:2010, EN 50663:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07). Úplné vyhlásenie o zhode CE nájdete na stránke www.mozos.pl/deklaracje .
Použitie symbolu WEEE (preškrtnutá smetná nádoba) znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad. Správna likvidácia použitého zariadenia umožňuje predísť ohrozeniu ľudského zdravia a životného prostredia, ktoré môže vzniknúť v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok, zmesí a komponentov v zariadení, ako aj v dôsledku nesprávneho skladovania a spracovania takýchto zariadení. Selektívny zber umožňuje aj zhodnotenie materiálov a komponentov, z ktorých bolo zariadenie vyrobené. Podrobnosti o recyklácii tohto výrobku získate u predajcu, u ktorého ste ho zakúpili, alebo u miestnych orgánov. Vyrobené v Číne pre: Mozos sp. z o.o. Sokratesa 13/37 01-909 Varšava IČ DPH: PL 1182229831
Registračné číslo BDO: 000558288

CE RoHS

Producent/Producent/Výrobca/Hersteller: Mozos Sp. z o.o.; Sokratesa 13/37; 01-909; Varšava NIP: PL1182229831; BDO:000558288; serwis@mozos.pl; www.mozos.pl;
+48508439793; Vyrobené v Číne; Vyrobené v Číne; Vyrobené v Číne; Vyrobené v Číne

Bezpečnostná karta
1. Identifikácia produktu a výrobcu
· Názov produktu: Ako je uvedené na obale, etikete alebo v návode
· Model: Ako je uvedené na obale, etikete alebo v návode
· Výrobca: Mozos Sp. z o.o.; Sokratesa 13/37; 01-909; Varšava; DIČ: PL1182229831; BDO: 000558288; Vyrobené v Číne
· Kontakt: Tel. +48 508 439 793, E-mail: serwis@mozos.pl
· Číslo šarže/sériové číslo: Neplatí
· Všeobecné bezpečnostné podmienky: Výrobky spĺňajú požiadavky všeobecného nariadenia o bezpečnosti výrobkov (GPSR) (nariadenie EÚ 2023/988, článok 7 oddiel II a nariadenie EÚ 2019/1020)
· Technické a mechanické údaje: Popis výrobku a podrobnosti o zhode s CE sú k dispozícii na webovej stránke výrobcu
· Návod na montáž a používanie: V balení výrobku alebo na webovej stránke výrobcu www.mozos.pl/instrukcje
· Chemické látky: Neplatí

2. Bezpečnostné pokyny na používanie
· Inštalácia: Správne pripojte Bluetooth vysielač/prijímač k príslušnému zariadeniu pomocou dodaných káblov. Zariadenie umiestnite bezpečne, aby nedošlo k náhodnému odpojeniu.
· Umiestnenie: Umiestnite zariadenie mimo dosahu vody, zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia. Zabezpečte dobré vetranie.
· Určené použitie: Na bezdrôtový prenos alebo príjem zvuku cez Bluetooth s kompatibilnými audio zariadeniami.
· Obmedzenie hmotnosti: Neplatí
· Manipulácia a skladovanie: Skladujte na suchom a chladnom mieste. Pred uložením odstráňte káble.
· Stabilita: Umiestnite na rovný a stabilný povrch. Nezavesujte na káble.
· Kompatibilita: Kompatibilné so zariadeniami Bluetooth, ktoré podporujú štandard APT-X. Skontrolujte technické údaje.
· Pravidelná kontrola: Pravidelne kontrolujte konektory a káble, či nie sú zaprášené alebo poškodené.
· Deti a domáce zvieratá: Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat, aby sa predišlo nebezpečenstvu zadusenia alebo poškodeniu.

3. Upozornenia
· Nebezpečenstvo poranenia: Do konektorov nevkladajte žiadne cudzie predmety.
· Nebezpečenstvo pádu: Neumiestňujte na nestabilné alebo úzke povrchy.
· Nebezpečenstvo poškodenia: Nesprávne napätie alebo nesprávne použitie kábla môže poškodiť vnútorné komponenty.
· Nebezpečenstvo prevrátenia: Neplatí
· Nebezpečenstvo zovretia: Neplatí
· Nebezpečenstvo požiaru: Chráňte pred otvoreným ohňom a prehriatím.
· Nebezpečenstvo v dôsledku nesprávnej montáže: Nesprávna inštalácia môže viesť k poruchám funkčnosti alebo strate signálu.

4. Pokyny pre údržbu a likvidáciu
· Údržba: Udržujte zariadenie v suchu a čistote. Zabráňte vlhkosti na konektoroch.

· Pravidelná kontrola: Pravidelne testujte funkčnosť a kontrolujte stav káblov.
· Čistenie: Utierajte suchou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky.
· Skladovanie: Skladujte v pôvodnom obale alebo v podobnom ochrannom obale.
· Likvidácia: Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre elektronický odpad.
· Recyklácia: Odporúča sa účasť v dostupných programoch recyklácie elektroniky.
· Nebezpečné látky: Nevzťahuje sa
· Opätovné použitie a darovanie: Ak je výrobok v bezchybnom stave, je možné ho opätovne použiť alebo darovať.
· Opatrenia na ochranu životného prostredia: Nevzťahuje sa
· Osobná ochrana: Nevzťahuje sa
· Toxikologické informácie: Nie sú známe žiadne toxické účinky.
· Informácie o vplyve na životné prostredie: Výrobok nie je biologicky rozložiteľný.

5. Informácie o zhode
· Výrobok spĺňa požiadavky smernice CE: RED 2014/53/EÚ. Skúšobné normy: EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020, EN 62479:2010, EN 50663:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).

6. Kontaktné informácie v prípade problémov
· V prípade otázok alebo problémov s produktom sa obráťte na technickú podporu:
· Tel.: +48 508 439 793
· E-mail: serwis@mozos.pl

7. Pokyny prvej pomoci
· Opatrenia prvej pomoci majú za cieľ poskytnúť okamžitú pomoc v situáciách ohrozujúcich zdravie alebo život. Patria sem posúdenie stavu postihnutej osoby, poskytnutie pomoci v súlade so stanovenými smernicami, ako aj používanie vybavenia prvej pomoci, ktoré spĺňa bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky podľa predpisov EÚ vrátane všeobecného nariadenia o bezpečnosti výrobkov (GPSR). Všetky opatrenia by mali minimalizovať riziko pre postihnutú osobu a poskytovateľa pomoci a mali by byť zdokumentované v súlade s platnými predpismi.
· V prípade ohrozenia zdravia alebo života volajte tiesňovú linku: 112.

8. Informácie o preprave
· Tieto výrobky nie sú klasifikované ako nebezpečné pri preprave. Preprava v uzavretých dopravných prostriedkoch.

9. História revízií
· Žiadne zmeny

Informácie, odporúčania a pokyny uvedené v tomto dokumente boli vypracované na základe našich vedomostí, výskumu, skúseností a podľa najlepšieho vedomia. Neberieme na seba žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými možnými spôsobmi, vrátane testovania konečného výrobku za vhodných podmienok, uistiť, že poskytnuté materiály sú vhodné na zamýšľané účely.