



Inteligentný spínač na ovládanie žalúzií a rolet
Immax NEO, WiFi

PN: 07540L



Technické špecifikácie:
PN: 0 Protokol: Wi-Fi 802.11 b/g/n
Frekvencia: 2,4 MHz
Maximálny výstupný výkon RF: WiFi: 20dBm
Spotreba energie: AC 100-240V AC 50/60Hz
Max. zaťaženie: 800 W
Max. prúd: 10 A
Dosah bezdrôtového pripojenia: 30 m pri priamom výhlade, 10 m v zastavaných oblastiach
Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C.
Prevádzková vlhkosť: < 80
Pohotovostný výkon siete (Pnet): 0,01 mA
Stupeň ochrany: IP20
Materiál: plast, sklo
Rozmery: 80 x 80 x 47 mm
Hmotnosť: 115 g

APLIKÁCIA IMMAX NEO PRO A SPÁROVANIE ZARIADENÍ
Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO. Alternatívne vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO z App Store alebo Google Play. Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO, kliknite na „Registrácia“ a vytvorte Vytvorte si vlastný účet pomocou svojej e-mailovej adresy. Po dokončení procesu registrácie sa prihláste pomocou svojho účtu.



PRÍPOJENIE CEZ BLUETOOTH
Zapnite Bluetooth na telefóne a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu stránky „Domov“ a potom vyberte „Pridať zariadenie“. Počkajte, kým Bluetooth nájde zariadenie, a potom vyberte „Pridať“. Zadáajte údaje o prístupe k sieti WiFi. Počkajte, kým sa zariadenie pripoji.

RESETOVANIE ZARIADENIA (VSTÚP DO REŽIMU SPÁROVANIA)
Stlačte tlačidlo znázornené na obrázku a podržte ho stlačené najmenej 3 sekundy. LED podsvietenie začne blikať. Potom tlačidlo uvoľníte. Zariadenie by teraz malo byť v režime párovania.




SCHEMA PRÍPOJENIA


INŠTALÁCIA



1. Odpojte vypínač a rám z podstavca



2. Pripojte prepínač podľa schémy zapojenia



3. Namontujte základňu požadované miesto



4. Namontujte rám na a potom tlačidlo

Bezpečnostné informácie
UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť zadusenie alebo zranenie, ak sa prehltnú.
VAROVANIE: Každá batéria môže vytekať škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť pokožku, odev alebo miesto, kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku poranenia, nedovoľte, aby sa akákoľvek látka z batérie dostala do kontaktu s vašimi očami alebo pokožkou. Akákoľvek batéria sa môže roztrhnúť alebo dokonca explodovať, ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Pri manipulácii s batériami postupujte opatrne. Aby ste znížili riziko poranenia spôsobeného nesprávnou manipuláciou s batériami, dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
- Nepoužívajte batérie rôznych značiek a typov v jednom zariadení.
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení.
- Nepoužívajte dobijateľné alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deformácii inštalovať batérie bez dozoru.
- Pri správnej manipulácii a likvidácii batérií postupujte podľa pokynov výrobcu batérií.
UPOZORNENIE: Výrobok a batérie je potrebné odovzdať do recyklačného strediska. Nevyhadzujte ich spolu s bežným domovým odpadom.
VAROVANIE: Aby bolo zaistené bezpečné používanie výrobku, je potrebné pripojiť vodiče v mieste inštalácie v súlade s platnými predpismi. Inštaláciu smie vykonávať iba osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Počas inštalácie alebo v prípade zistenia poruchy musí byť napájací kábel vždy odpojený zo zásuvky (v prípade priameho pripojenia musí byť vypnutý príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu produktu a zraneniu.
VAROVANIE: Výrobok nerozoberajte, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom.
Neobsluhujte zariadenie, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia. VAROVANIE: Dodržiavajte pokyny uvedené v príloženom návode.

Údržba
Chráňte zariadenie pred znečistením a prachom. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou; nepoužívajte drsné alebo hrubé materiály.
NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie.

Pre tento produkt bolo vydané vyhlásenie o zhode. Viac informácií nájdete na stránke www.immax.cz
Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz

Skrátená verzia vyhlásenia o zhode
Výrobca IMMAX týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 07540L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach: www.immax.cz, www.immax.eu
Bezpečnostné informácie k tomuto produktu si môžete stiahnuť na stránke www.immax.cz. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.
Poznámky
Tento symbol označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu odneste výrobok do určených zberných miest.
Pri likvidácii spotrebiča vyberte batérie a žiarovky, ak je to možné.
Staré spotrebiče odovzdajte na určených zberných miestach; nepatria do komunálneho odpadu. Elektrické a elektronické zariadenia z domácností môžete bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach.
Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo svojho starého spotrebiča. ASEL: AK-016010, WEEE Reg. č. DE 88927148

A to isté v EN. Ak sa to tam hodí. Ak nie, potom bezpečnostné pokyny do verzie EN nezaraďujte.

Inteligentný spínač na ovládanie žalúzií a roliet Immax NEO, WiFi PN: 07540L



Technické špecifikácie:
Protokol: Wi-Fi 802.11 b/g/n
Frekvencia: 2,4 MHz
Maximálny výstupný výkon RF: WiFi: 20 dBm
Spotreba energie: AC 100–240 V AC 50/60 Hz
Maximálne zaťaženie: 800 W
Maximálny prúd: 10 A
Dosah bezdrôtového signálu: 30 m pri priamom výhlade, 10 m v zastavaných oblastiach
Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C.
Prevádzková vlhkosť: < 80
Pohotovostný výkon siete (Pnet): 0,01 mA
Stupeň ochrany: IP20
Materiál: plast, sklo
Rozmery: 80 x 80 x 47 mm
Hmotnosť: 115 g

APLIKÁCIA IMMAX NEO PRO A SPÁROVANIE ZARIADENÍ
Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO. Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO z App Store alebo Google Play. Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknete na „Registrácia“, aby ste si vytvorili vlastný účet pomocou svojej e-mailovej adresy. Po registrácii sa prihláste pomocou svojho účtu.



PRÍPOJENIE CEZ BLUETOOTH
Zapnite Bluetooth na telefóne a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu stránky „Domov“ a potom vyberte „Pridať zariadenie“. Počkajte, kým Bluetooth vyhľadá zariadenia, a potom vyberte možnosť „Pridať“. Zadáajte údaje o prístupe k sieti WiFi. Počkajte, kým sa zariadenie pripoji.

RESETOVANIE ZARIADENIA (VSTÚP DO REŽIMU SPÁROVANIA)
Stlačte súčasne tlačidlá zobrazené na obrázku a podržte ich stlačené aspoň 3 sekundy. LED podsvietenie začne blikať. Potom tlačidlá uvoľníte. Zariadenie by teraz malo byť v režime párovania.




SCHEMA PRÍPOJENIA

INŠTALÁCIA



1. Odpojte tlačidlo a rám od základne



2. Pripojte k prepínaču podľa schémy zapojenia

Bezpečnostné informácie
VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť zadusenie alebo zranenie, ak sa prehltnú.
VAROVANIE: Každá batéria môže vytekať škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť vašu pokožku, odev alebo miesto, kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku poranenia, nedovoľte, aby sa akákoľvek látka z batérie dostala do kontaktu s vašimi očami alebo pokožkou. Akákoľvek batéria sa môže roztrhnúť alebo dokonca explodovať, ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. S batériami zaobchádzajte opatrne. Aby ste znížili riziko poranenia spôsobeného nesprávnym zaobchádzaním s batériami, dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
- Nepoužívajte v jednom zariadení batérie rôznych značiek a typov.
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení.
- Nepoužívajte dobijateľné alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deformácii, aby batérie vkladali bez dozoru.
- Pri správnej manipulácii a likvidácii postupujte podľa pokynov výrobcu batérií. VAROVANIE: Produkt a batérie je potrebné odovzdať do recyklačného strediska. Nevyhadzujte ich spolu s bežným domovým odpadom.
VAROVANIE: Aby bolo zaistené bezpečné používanie výrobku, vodiče musia byť pripojené v súlade s platnými predpismi v mieste inštalácie. Inštaláciu smie vykonávať iba

osobou s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Počas inštalácie alebo v prípade zistenia poruchy musí byť napájací kábel vždy odpojený zo zásuvky (v prípade priameho pripojenia musí byť vypnutý príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie výrobku a zranenie.
VAROVANIE: Výrobok nerozoberajte, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Neobsluhujte zariadenie, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia. VAROVANIE: Dodržiavajte pokyny uvedené v príloženom návode.

Údržba
Chráňte zariadenie pred znečistením a prachom. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou; nepoužívajte drsné alebo hrubé materiály.
NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie.

Pre tento produkt bolo vydané vyhlásenie o zhode. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.immax.cz
Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz

Skrátená verzia vyhlásenia o zhode
Výrobca IMMAX týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 07540L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach: www.immax.cz, www.immax.eu
Bezpečnostné informácie k tomuto výrobku si môžete stiahnuť na stránke www.immax.cz. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.
Poznámky
Symbol označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu odneste výrobok do určeného zberného miesta.
Pri likvidácii zariadenia vyberte batérie a žiarovky, ak je to možné.
Staré spotrebiče odovzdajte na určených zberných miestach; nepatria do komunálneho odpadu. Odpad z elektrických a elektronických zariadení z domácností môžete bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach.
Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo svojho starého spotrebiča. ASEL: AK-016010, WEEE Reg. č. DE 88927148

