

Powerbanka Baseus Airpow 20000mAh, 20W

Uživatelská příručka CZ

Popis produktu

Tato powerbanka je vybavena technologií rychlého nabíjení 20 W a kapacitou 20 000 mAh. Je kompatibilní s protokoly rychlého nabíjení a podporuje nabíjení více zařízení současně.

Popis portů a tlačítek

Port / Prvek	Popis
USB-C	Vstup i výstup; podporuje rychlé nabíjení 20 W
USB-A	Dva výstupní porty USB-A; max. 22,5 W celkem
Tlačítko napájení	Stiskněte jednou pro kontrolu stavu baterie; dlouhým stiskem zapnete/vypnete výstup
LED indikátory	4 LED diody zobrazující úroveň nabití baterie

Technické parametry

Jmenovitá kapacita	20 000 mAh / 74 Wh
Vstupní výkon (USB-C)	5 V / 3 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1,5 A (max. 18 W)
Výstupní výkon (USB-C)	5 V / 3 A; 9 V / 2,22 A; 12 V / 1,67 A (max. 20 W)
Výstupní výkon (USB-A)	5 V / 3 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1,5 A; 10 V / 2,25 A (max. 22,5 W)
Celkový výstupní výkon	Max. 20 W (při současném použití více portů)
Provozní teplota	0 °C ~ 45 °C
Teplota skladování	-20 °C ~ 60 °C
Rozměry	cca 148 × 69 × 27 mm
Hmotnost	cca 380 g
Materiál	Plast + hliník

LED indikátory stavu baterie

Počet svítících LED	Úroveň nabití
4 LED (svítí)	76 % – 100 %

3 LED (svítí)	51 % – 75 %
2 LED (svítí)	26 % – 50 %
1 LED (svítí)	1 % – 25 %
1 LED (bliká)	Méně než 10 % – je třeba nabít

Nabíjení powerbanky

Zapojte nabíjecí kabel do portu USB-C powerbanky a druhý konec připojte k vhodné nabíječce (doporučujeme adaptér s výkonem alespoň 18 W pro rychlé nabíjení).

Přibližná doba nabíjení:

- S nabíječkou 18 W: cca 7–8 hodin
- Se standardní nabíječkou 5 V / 2 A: cca 12–13 hodin

Nabíjení připojených zařízení

Zapojte zařízení do portu USB-A nebo USB-C. Powerbanka automaticky detekuje připojené zařízení a zahájí nabíjení. LED indikátory zobrazí aktuální úroveň nabití powerbanky.

Upozornění:

- Při použití více portů současně se výstupní výkon dělí mezi připojená zařízení.
- Port USB-C podporuje protokol PD (Power Delivery) pro rychlé nabíjení kompatibilních zařízení.
- Port USB-A podporuje protokol SCP (Super Charge Protocol) a Quick Charge.

Automatické vypnutí

Powerbanka se automaticky vypne přibližně 30 sekund poté, co je odpojena od nabíjeného zařízení nebo pokud je odběr proudu příliš nízký (tj. při nabíjení zařízení s nízkou spotřebou, jako jsou bezdrátová sluchátka nebo chytré hodinky).

Chcete-li pokračovat v nabíjení takovýchto zařízení, stiskněte tlačítko napájení pro opětovné zapnutí výstupu.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nevystavujte powerbanka extrémním teplotám, přímému slunci nebo vlhkosti.
- Nerozebírejte, neupravujte ani nevystavujte produkt nárazu nebo tlaku.
- Nepoužívejte poškozenou powerbanku – v případě deformace, úniku tekutiny nebo přehřátí ihned přestaňte produkt používat.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte produkt v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Při přepravě letadlem si ověřte platné předpisy o přepravě lithiových baterií.
- Produkt nabíjejte pouze v dobře větraném prostředí.

- Neponořujte produkt do vody ani jiných kapalin.

Likvidace a recyklace

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Nevyhazujte ho do běžného komunálního odpadu.

Odevzdejte produkt na příslušném sběrném místě pro elektroodpad ve vaší obci nebo zemi. Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí a lidské zdraví.

Záruční informace

Na produkt se vztahuje záruční lhůta v souladu s platnými předpisy ve vaší zemi. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, mechanickým poškozením, přepětím nebo neautorizovanými úpravami.

Kontakt pro zákaznickou podporu a reklamace: www.cpa.cz

Dodatečné poznámky

- Specifikace a vzhled produktu se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Skutečná kapacita baterie se může lišit v závislosti na podmínkách nabíjení a připojeném zařízení.
- Při prvním použití doporučujeme powerbanka plně nabít.

Powerbanka Baseus Airpow 20000mAh, 20W

Úvodní příručka SK

Popis produktu

Táto powerbanka je vybavená technológiou rýchleho nabíjania 20 W a kapacitou 20 000 mAh. Je kompatibilná s protokolmi rýchleho nabíjania a podporuje nabíjanie viacerých zariadení súčasne.

Popis portov a tlačidiel

Port / Prvok	Popis
USB-C	Vstup aj výstup; podporuje rýchle nabíjanie 20 W
USB-A	Dva výstupné porty USB-A; max. 22,5 W celkovo
Tlačidlo napájania	Stlačte raz pre kontrolu stavu batérie; dlhým stlačením zapnete/vypnete výstup
LED indikátory	4 LED diódy zobrazujúce úroveň nabitia batérie

Technické parametre

Menovitá kapacita	20 000 mAh / 74 Wh
Vstupný výkon (USB-C)	5 V / 3 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1,5 A (max. 18 W)
Výstupný výkon (USB-C)	5 V / 3 A; 9 V / 2,22 A; 12 V / 1,67 A (max. 20 W)
Výstupný výkon (USB-A)	5 V / 3 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1,5 A; 10 V / 2,25 A (max. 22,5 W)
Celkový výstupný výkon	Max. 20 W (pri súčasnom použití viacerých portov)
Prevádzková teplota	0 °C ~ 45 °C
Teplota skladovania	-20 °C ~ 60 °C
Rozmery	cca 148 × 69 × 27 mm
Hmotnosť	cca 380 g
Materiál	Plast + hliník

LED indikátory stavu batérie

Počet svietiacich LED	Úroveň nabitia
4 LED (svietia)	76 % – 100 %

3 LED (svietia)	51 % – 75 %
2 LED (svietia)	26 % – 50 %
1 LED (svieti)	1 % – 25 %
1 LED (bliká)	Menej ako 10 % – je potrebné nabiť

Nabíjanie powerbanky

Zapojte nabíjací kábel do portu USB-C powerbanky a druhý koniec pripojte k vhodnej nabíjačke (odporúčame adaptér s výkonom aspoň 18 W pre rýchle nabíjanie).

Približná doba nabíjania:

- S nabíjačkou 18 W: cca 7–8 hodín
- So štandardnou nabíjačkou 5 V / 2 A: cca 12–13 hodín

Nabíjanie pripojených zariadení

Zapojte zariadenie do portu USB-A alebo USB-C. Powerbanka automaticky detekuje pripojené zariadenie a začne nabíjať. LED indikátory zobrazia aktuálnu úroveň nabitia powerbanky.

Upozornenie:

- Pri použití viacerých portov súčasne sa výstupný výkon delí medzi pripojené zariadenia.
- Port USB-C podporuje protokol PD (Power Delivery) pre rýchle nabíjanie kompatibilných zariadení.
- Port USB-A podporuje protokol SCP (Super Charge Protocol) a Quick Charge.

Automatické vypnutie

Powerbanka sa automaticky vypne približne 30 sekúnd po tom, čo je odpojená od nabíjaného zariadenia alebo ak je odoberaný prúd príliš nízky (napr. pri nabíjaní zariadení s nízkou spotrebou, ako sú bezdrôtové slúchadlá alebo smart hodinky).

Ak chcete pokračovať v nabíjaní takýchto zariadení, stlačte tlačidlo napájania pre opätovné zapnutie výstupu.

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny:

- Nevystavujte powerbanka extrémnym teplotám, priamemu slnku ani vlhkosti.
- Nerozoberajte, neupravujte ani nevystavujte produkt nárazu alebo tlaku.
- Nepoužívajte poškodenú powerbanku – v prípade deformácie, úniku tekutiny alebo prehriatia okamžite prestaňte produkt používať.
- Uchovajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Nepoužívajte produkt v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Pri preprave lietadlom si overte platné predpisy o preprave liďiových batérií.
- Produkt nabíjajte iba v dobre vetranom prostredí.
- Neponorujte produkt do vody ani iných kvapalín.

Likvidácia a recyklácia

Tento produkt obsahuje liďiovú batériu. Nevyhadzujte ho do bežného komunismu komunismu komunistného odpadu. Odovzdajte produkt na príslušnom zbernom mieste pre elektroodpad vo vašej obci alebo krajine. Správna likvidácia pomáha chrániť životné prostredie a ľudské zdravie.

Záručné informácie

Na produkt sa vzťahuje záručná lehota v súlade s platnými predpismi vo vašej krajine. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, mechanickým poškodením, prepätím alebo neautorizovanými úpravami.

Kontakt pre zákaznícku podporu a reklamácie: www.cpa.cz

Dodatečné poznámky

- Špecifikácie a vzhľad produktu sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.
- Skutočná kapacita batérie sa môže líšiť v závislosti od podmienok nabíjania a pripojeného zariadenia.
- Pri prvom použití odporúčame powerbanka plne nabiť.