SOLAR SECURITY LIGHT

OUTDOOR

IP44

CZ - LED SOLÁRNÍ REFLEKTOR S POHYBOVÝM SENZOREM / **SK** - LED SOLÁRNY REFLEKTOR S POHYBOVÝM SENZOROM

PL - SOLARNY REFKLEKTOR LED Z CZUJNIKIEM RUCHU / **HU** - LED NAPELEMES REFLEKTOR MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

GB - SOLAR LED LIGHT with MOTION SENSOR / **BG** - LED СОЛАРЕН СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ, РЕФЛЕКТОР

SRB - ЛЕД СОЛАРНИ РЕФЕКТОР СА СЕНЗОРОМ ПОКРЕТАЊА

TRIXLINE

TR - 386S

CZ - LED solární bezpečnostní světlo s integrovaným PIR

Toto solární světlo se skládá ze solárního článku a světelného zdroje LED. Sluneční světlo nabíjí jednotku během dne a v noci je uložená energie využívána k napájení světla. Světlo zůstane svítit po dobu 25-30 sekund při každé aktivaci PIR. Není potřeba žádný jiný zdroj napájení ani připojení.

Parametry: Výkon: 2W / CCT: 4200K / Světelný zdroj: 2835 LED CHIP / Solární panel: 5,5V 1,4W monokrystal / Doba nabíjení: 6-8 hodin / Indukovaná vzdálenost: 3-5m / Doba indukce: 25s-30s / Baterie: 1*1800mAh lithiová baterie 3,7V / Materiál: plast + sklo / Velikost produktu: 16,5*14,5*3cm (plochá velikost) **Pokyny pro upevnění:** Solární světlo si můžete vybrat jeho umístění na venku. Nesmí být umístěno tak, aby sluneční světlo mohlo dopadat přímo na jednotku. Je třeba se vyhnout stínům z budov, stromů, zdí, živých plotů a podobně, protože to sníží množství světla, které může solární panel absorbovat, což ovlivňuje dobu provozu vašich světel. Vyhněte se místům, kde by na panel v noci dopadalo světlo z jiných zdrojů (pouliční osvětlení, reflektory atd.), protože to může zabránit rozsvícení světla. Jednotky by neměly být vystaveny tryskající vodě ani žádným způsobům ponoření. Pro optimální životnost by měl být solární panel chráněn před extrémy počasí, jako je sníh nebo bouřka. Neumístěte do blízkosti přímých zdrojů tepla, jako jsou grily nebo ohně. Neumístěte do blízkosti produktů, které vyzařují silné vlny, protože to může ovlivnit provoz lampy. Ujistěte se, že místo umístění celou vašu nástěnného svítidla. Pro dosáhnout nejlepších výsledků instalujte ve výšce mezi 2-4 metry od země a tak, aby pohyb pro detekci směroval napříč (spíše než směrem) PIR pásma. PIR má operační dosah mezi 3-5 metry. **Péče a používání:** Pravidelně čistěte měkkým suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte drátěnky, abrazivní prostředky nebo chemické čistící prostředky. Čočka solárního panelu je třeba pravidelně čistit, aby se zajistilo, že jeji účinnost nebude snížena prachem a nečistotami. V chladných podmínkách může dojít ke kondenzaci uvnitř světel nebo solárního panelu. To je normálně a neovlivní to výkon vašich světel. **Upozornění:** Světelný zdroj není vyměnitelný. V případě poruchy nezasahujte do zapojení! Dodavatel ani prodejce nezodpovídá za vady a poškození způsobené nesprávným používáním. Tento výrobek není jehračka! **Obsah:** 1x solární světlo / 2x montážní šrouby a hmoždinky.

SK - 2W solárne bezpečnostné svetlo s integrovaným PIR

Toto solárne svetlo sa skladá zo solárneho článku a svetelného zdroja LED. Slnečné svetlo nabíja jednotku počas dňa a noci je uložená energia využívaná na napájanie svetla. Svetlo zostane svietiť po dobu 25-30 sekúnd pri každej aktivácii PIR. Nie je potrebný žiadny iný zdroj napájania ani pripojenia. **Parametre:** Výkon: 2W / CCT: 4200K / Svetelný zdroj: 2835 LED CHIP / Solárny panel: 5,5V 1,4W monokryštál / Doba nabíjania: 6-8 hodín / Indukovaná vzdialenosť: 3-5m / Doba indukcie: 25s-30s / Batéria: 1*1800mAh lítiová batéria 3,7V / Materiál: plast + sklo / Veľkosť produktu: 16,5 * 14,5 * 3cm (plochá veľkosť) **Pokyny pre upevnenie:** Solárne svetlá si môžete vybrať ich umiestnenie vonku. Nesmie byť umiestnené tak, aby slnečné svetlo mohlo dopadať priamo na jednotku. Je potrebné sa vyhnúť tieňom z budov, stromov, múrov, živých plotov a podobne, pretože to môže ovplyvniť prevádzku lampy. Ujistite sa, že miesto umiestnenia celú vašu nástennú svietidlo. Na dosiahnutie najlepších výsledkov inštalujte vo výške medzi 2-4 metre od zeme a tak, aby pohyb pre detekciu smeroval napríč (skôr než smerom) PIR NÁZ. PIR má operačný dosah medzi 3-5 metrami. **Starostlivosť a používanie:** Pravidelne čistite mäkkou suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte drôtenky, abrazívne prostriedky alebo chemické čistiace prostriedky. Sošovka solárneho panelu treba pravidelne čistiť, aby sa zabezpečilo, že jej účinnosť nebude znížená prachom a nečistotami. V chladných podmienkach môže dôjsť ku kondenzácii vo vnútri svietiel alebo solárneho panelu. To je normálne a nevplyvní to výkon vašich svietil. **Upozornenie:** Svetelný zdroj nie je vymeniteľný. V prípade poruchy nezasahujte do zapojenia! Dodávateľ ani predajca nezodpovedá za vady a poškodenia spôsobené nesprávnym používaním. Tento výrobok nie je hračka! **Obsah:** 1x solárne svetlo / 2x montážne skrutky a hmoždinky.

PL - 2W słoneczne światło bezpieczeństwa ze zintegrowanym czujnikiem PIR

Ta lampa solarna składa się z ogniwa słonecznego i źródła światła LED. Światło słoneczne ładuje urządzenie w ciągu dnia, a w nocy zmagazynowana energia jest wykorzystywana do zasilania światła. Światło pozostanie włączone przez 25-30 sekund za każdym razem, gdy PIR zostanie aktywowany. Nie jest wymagane żadne inne źródło zasilania ani połączenie. **Parametry:** Moc: 2 W / CCT: 4200 K / Źródło światła: 2835 LED CHIP / Panel słoneczny: monokrystaliczny 5,5 V 1,4 W / Czas ładowania: 6-8 godzin / Odległość indukowana: 3-5 m / Czas indukcji: 25s-30s / Bateria: 1*1800 mAh 3,7 V bateria litowa / materiał: tworzywo sztuczne + szkło / rozmiar produktu: 16,5*14,5*3 cm (rozmiar płaski) **Instrukcja montażu:** Lampy solarne przeznaczone są do użytku zewnętrznego w miejscu otwartym (niezacienionym). Panel słoneczny należy ustawić w taki sposób, aby światło słoneczne mogło padać bezpośrednio na urządzenie. Należy unikać cieni z budynków, drzew, ścian, żywopłotów itp., ponieważ zmniejszy to ilość światła, które panel słoneczny może wchłonąć, wpływając na czas działania świateł. Unikaj miejsc, w których światło z innych źródeł (latarnie uliczne, reflektory itp.) pada na panel w nocy, ponieważ może to uniemożliwić włączenie światła. Jednostek nie należy wystawiać na działanie strumienia wody ani zanurzać w jakimkolwiek sposób. Aby zapewnić optymalną żywotność, panel słoneczny powinien być chroniony przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, takimi jak śnieg lub burza. Nie umieszczaj w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła, takich jak grzejniki tawerowe, grille lub ogniska. Unikaj produktów emitujących fale radiowe, ponieważ może to wpłynąć na działanie lampy. Upewnij się, że miejsce może otrzymać cały zegar lampy (ściany). Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy zainstalować urządzenie na wysokości 2–4 metrów nad ziemią, tak aby ruch wykrywany był w poprzek (a nie w kierunku) wiązki PIR. PIR ma zasięg działania od 3 do 5 metrów. **Pielęgnacja i użytkowanie:** Regularnie czyścić miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie używaj szczotek drucianych, materiałów ściernych ani chemicznych środków czyszczących. Soczewka panelu słonecznego należy regularnie czyścić, aby zapewnić, że jego wydajność nie zostanie zmniejszona przez kurz i brud. W niskich temperaturach wewnątrz lampiki panele słonecznego może skraplać się para wodna. Jest to normalne i nie wpłynie na działanie świateł. **Ostrzeżenie:** Źródło światła nie jest wymienne. W przypadku awarii nie ingerować w podłączenie! Ani dostawca, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za wady i uszkodzenia spowodowane nieważnym użytkowaniem. Ten produkt nie jest zabawką! **Zawartość:** 1 x lampa solarna / 2 x śruby mocujące i kołki.

BG - 2W соларна охранителна лампа с сензор PIR

Тази слънчева светлина се състои от слънчева клетка и LED източник на светлина. Слънчевата светлина зарежда устройството през деня, а през нощта съхранената енергия се използва за захранване на светлината. Светлината ще остане включена за 25-30 секунди всеки път, когато PIR се активира. Не е необходим друг източник на захранване или връзка. **Параметри:** Мощност: 2W / CCT: 4200K / Източник на светлина: 2835 LED чип / Соларен панел: 5.5V 1.4W монокристал / Време за зареждане: 6-8 часа / Индуцирано разстояние: 3-5m / Индуциционно време: 25s-30s / Батерия: 1*1800mAh 3.7V литиева батерия / Материал: пластмаса + стъкло / Размер на продукта: 16.5*14.5*3cm (плоски размер) **Инструкции за монтаж:** Соларните лампи са предназначени за използване на открито на открито (незасенчено) място. Слънчевият панел трябва да бъде разположен така, че слънчевата светлина да пада директно върху уреда. Сенките от сгради, дървета, стени, живи плетове и др. трябва да се избягват, тъй като това намалява количеството светлина, която слънчевият панел може да абсорбира, което ще повлияе на времето на работа на вашите светлини. Избягвайте места, където светлина от други източници (улични лампи, прожектори и др.) пада върху панела през нощта, тъй като това може да попречи на светлината да се включи. Уредите не трябва да се излагат на всяка друга струя или да се потопят по никакъв начин. За оптимален живот слънчевият панел трябва да бъде защитен от екстремни метеорологични условия като сняг или замръзване. Не поставяйте в близост до директни източници на топлина, като течни за вътрешна употреба или скари. Не поставяйте близо до продукти, които излъчват радиовълни, тъй като тяхната дейност може да повлияе на работата на лампата. Уверете се, че местоположението може да жонглира цялата телевизия на стенната лампа. За най-добри резултати монтирайте на разстояние между 2-4 метра над земята и така че движението да отговаря на е наречено (а не в ъгъл) PIR пръчка. PIR има работен обхват между 3-5 метра. **Грижа и употреба:** Почиствайте редовно с мека, суха кърпа. Никога не използвайте телени четки, абразивни или химически почистващи препарати. Лещата на слънчевия панел трябва да се почиства редовно, за да се гарантира, че неговата ефективност не се намалява от прах и мръсотия. При студени условия може да се образува кондензация вътре в слънчевите светлини или слънчевия панел. **Предупреждение:** Светлинният източник не може да се сменя. В случай на неизправност, не пречете на вериги! Нито доставчикът, нито продавачът носят отговорност за дефекти и щети, причинени от неправилна употреба. Този продукт не е играчка! **Съдържание:** 1 x соларна лампа / 2 x монтажни винтове и дюбели.

HU - 2W napelemes biztonsági lámpa integrált PIR-rel

Ez a napelemes lámpa egy napelemből és egy LED fényforrásból áll. A napfény nappal tölti az energiát használják a fény táplálására. A lámpa 25-30 másodpercig égve marad minden alkalommal, amikor a PIR aktiválódik. Nincs szükség más áramforrásra vagy csatlakozásra. **Paraméterek:** Teljesítmény: 2W / CCT: 4200K / Fényforrás: 2835 LED CHIP / Napelem: 5,5V 1,4W monokristály / Töltési idő: 6-8 óra / Indukált távolság: 3-5m / Indukciósidő: 25s-30s / Akkumulátor: 1*1800mAh 3,7V lítium akkumulátor / Anyag: műanyag + üveg / Termék méretei: 16.5*14.5*3cm (laposméret) **Szerelési útmutató:** A napelemes lámpákat nyitott (árnyékolatlan) kültéri használatra tervezték. A napelem panelt úgy kell elhelyezni, hogy a napfény közvetlenül a készülékre essen. Kerülni kell az épületek, fák, falak, sövények és hasonlók árnyékát, mivel ez csökkenti a napelem által elnyelt fény mennyiségét, amiben befolyásolja a lámpák működési idejét. Kerülje el azokat a helyeket, ahol más forrásokból szórmazó fény (utcai lámpák, reflektorok stb.) esik a panelre, mert ez megakadályozhatja a lámpa bekapcsolását. Az egységeket semmiképp nincs nem szabad vízsugárnak kitenni, vagy víz alá meríteni. Az optimális élettartam érdekében a napelemet védeni kell a szélsőséges időjárástól, például havas vagy fagyott. Ne helyezze közvetlen hőforrások, például terasszfűtő vagy grillező közelébe. Ne helyezze rádióhullámokat kibocsátó termékek közelébe, mert ez befolyásolhatja a lámpa működését. Győződjön meg arról, hogy a hely elbírja a fali lámpa teljes súlyát. A legjobb eredmény elérése érdekében a falapjától 2-4 méterrel helyezze el egy, hogy az érzékelési mangós a PIR-nyalábon keresztben (és nem fele) irányban. A PIR működési tartománya 3-5 méter tárolt van. **Ápolás és használat:** Rendszeresen tisztítsa meg puha, szárazra radikal. Soha ne használjon drótkefét, súrolószert vagy vegyi tisztítószert. A napelem lencséjét rendszeresen tisztítani kell, hogy hatékonysága ne csökkenjen a por és szennyeződés miatt. Hideg időben páralecsapódás alakulhat ki a lámpákban vagy a napelemben. Ez normális, és nem befolyásolja a lámpák teljesítményét. **Figyelmeztetés:** A fényforrás nem cserélhető. Üzemzavar esetén ne zavarja a csatlakozást! Sem a szállító, sem az eladó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákért és károkért. Ez a termék nem játék! **Tartalma:** 1 x napelemes lámpa / 2 x csigatítócsavar és tipli.

DE - 2W Solar-Sicherheitsleuchte mit integriertem PIR

Diese Solarleuchte besteht aus einer Solarzelle und einer LED-Lichtquelle. Sonnenlicht lädt das Gerät tagsüber auf, und nachts wird die gespeicherte Energie verwendet, um das Licht mit Strom zu versorgen. Das Licht bleibt bei jeder Aktivierung des PIR für 25-30 Sekunden eingeschaltet. Es ist keine andere Stromquelle oder Verbindung erforderlich. **Parameter:** Leistung: 2 W / CCT: 4200 K / Lichtquelle: 2835 LED CHIP / Solarpanel: 5,5 V 1,4 W Monokristall / Ladezeit: 6-8 Stunden / Induzierte Entfernung: 3-5 m / Induktionszeit: 25 s-30 s / Batterie : 1 * 1800 mAh 3,7 V Lithiumbatterie / Material: Kunststoff + Glas / Produktgröße: 16,5 * 14,5 * 3 cm (flache Größe) **Montagehinweise:** Solarleuchten sind für den Einsatz im Freien an einem offenen (unbeschatteten) Standort konzipiert. Das Solarpanel sollte so positioniert werden, dass Sonnenlicht direkt auf das Gerät fallen kann. Schatten von Gebäuden, Bäumen, Mauern, Hecken und dergleichen sollten vermieden werden, da dies die Lichtmenge verringert, die das Solarmodul absorbieren kann, was sich auf die Laufzeit Ihrer Beleuchtung auswirkt. Vermeiden Sie Orte, an denen nachts Licht von anderen Quellen (Straßenlaternen, Scheinwerfer usw.) auf das Panel fällt, da dies das Einschalten des Lichts verhindern kann. Die Geräte dürfen keinen Wasserstrahlen ausgesetzt oder in irgendeiner Weise unter getaucht werden. Für eine optimale Lebensdauer sollte das Solarpanel vor Wetterextremen wie Schnee oder Frost geschützt werden. Nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen wie Heizpilzen oder Grills aufstellen. Nicht in der Nähe von Produkten aufstellen, die Funkwellen aussenden, da dies den Betrieb der Lampe beeinträchtigen kann. Stellen Sie sicher, dass der Standort das volle Gewicht der Wandleuchte tragen kann. Für beste Ergebnisse Installieren Sie Ihn zwischen 2 und 4 Metern über dem Boden und so, dass die zu erfassende Bewegung quer zum (und nicht zum) PIR-Strahl verläuft. Der PIR hat eine Reichweite von 3-5 Metern. **Pflege und Anwendung:** Regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Verwenden Sie niemals Drahtbürsten, Scheuermittel oder chemische Reinigungsmittel. Die Linse des Solarmoduls muss regelmäßig gereinigt werden, damit die Effizienz nicht durch Staub und Schmutz beeinträchtigt wird. Bei kalte Kann sich im Inneren der Leuchten oder des Solarmoduls Kondenswasser bilden. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Leistung Ihrer Beleuchtung. **Warnung:** Die Lichtquelle ist nicht austauschbar. Im Störungsfall nicht in die Verbindung eingreifen! Weder der Lieferant noch der Verkäufer haften für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug!

Inhalt: 1x Solarleuchte / 2x Befestigungsschrauben und Dübel.

2W Solar Powered Security Light with Integral PIR

User Instructions: Please take time to read this leaflet carefully and retain it for future reference. This solar light comprises a solar cell and an LED light source. Light from the sun charges the unit during the day and at night the energy stored is used to power the light. The light will remain on for 25-30 seconds every time PIR is activated. No other power source or connection are required. **Parameters:** Power/ CCT: 4200K / Light source: 2835 LED CHIP / Solar panel: 5.5V 1.4W single crystal / Charging time: 6-8 hrs / Induced distance: 3-5m / Induction time: 25s-30s Battery: 1*1800mAh Lithium battery 3.7V / Material: Plastic+Glass / Product size: 16.5*14.5*3cm (flat size) **Fixing Instructions:** Solar lights are designed for use outside in an open (un-shaded) location. The solar panel should be located where sunlight can fall directly on the unit. Shadows from buildings, trees, walls, hedges or similar should be avoided, as these will reduce the amount of light the solar panel can absorb affecting your lights operational run time. Avoid locations where light from other sources will fall on the panel at night (street lights, floodlights etc.) as this may prevent the light from turning on. The units can be left outside in the rain but should not be exposed to water jets or immersed in any way. For optimum life, the solar panel should be protected from weather extremes such as snow or frost. Do not position near direct sources of heat such as patio heaters or barbecues. Do not position near to products that send radio waves, as this may affect the lamp operation. Ensure the location can take the full weight of the wall light. For best results install at a height of between 2-4 meters from the ground and such that motion for detection is across (rather than towards) the PIR beam. The PIR has an operational range of between 3-5 meters. **Care and Use:** Periodically wipe clean with a soft dry cloth. Never use scourers, abrasives or chemical cleaners. The solar panel lens should be cleaned periodically to ensure its efficiency is not reduced by dust and dirt. Some condensation may form inside the lights or solar panel in cold conditions. This is normal and will not affect the performance of your lights. **Warning:** The light source is not replaceable. In the event of a malfunction, do not interfere with the connection! Neither the supplier nor the seller is responsible for defects and damage caused by improper use. This product is not a toy! **Contents:** 1 x solar light / 2 x mounting screws and dowels.

RO - Lumină solară de securitate 2W cu PIR integrat

Această lumină solară constă dintr-o celulă solară și o sursă de lumină LED. Lumina soarelui încarcă unitatea în timpul zilei, iar noaptea energia stocată este folosită pentru alimentarea luminii. Lumina va rămâne aprinsă timp de 25-30 de secunde de fiecare dată când PIR-ul este activat. Nu este necesară nicio altă sursă de alimentare sau conexiune. **Parametri:** Putere: 2W / CCT: 4200K / Sursa de lumină: 2835 LED CHIP / Panou solar: 5,5V 1,4W monocristal / Timp de încărcare: 6-8 ore / Distanța inițială: 3-5m / Timp de inducție: 25s-30s / Baterie: 1*1800mAh 3,7V baterie cu litiu / Material: plastic + sticlă / Dimensiunea produsului: 16,5*14,5*3cm (dimensiune plată) **Instrucțiuni de montare:** Lămpile solare sunt proiectate pentru utilizare în exterior într-un loc deschis (neumbrit). Panoul solar trebuie poziționat astfel încât lumina soarelui să poată cădea direct pe unitate. Umbrele de la clădiri, copaci, pereți, garduri și altele asemenea ar trebui evitate, deoarece acest lucru va reduce cantitatea de lumină pe care o poate absorbi panoul solar, afectând durata de funcționare a luminilor dumneavoastră. Evitați locațiile în care lumina din alte surse (lumini stradale, proiectoare etc.) cade pe panou noaptea, deoarece acest lucru poate împiedica aprinderea luminii. Unitățile nu trebuie expuse la jetoane de apă sau scufundate în niciun fel. Pentru o viață optimă, panoul solar trebuie protejat de condițiile meteorologice extreme, cum ar fi zăpada sau înghețul. Nu așezați în apropierea surselor directe de căldură, cum ar fi încălzitoarele de terasă sau grătarele. Nu amplasați lângă produse care emit unde radio, deoarece acest lucru poate afecta funcționarea lămpii. Asigurați-vă că locația poate susține întreaga greutate a lumii de perete. Pentru cele mai bune rezultate, instalați între 2-4 metri de sol și așezați în așa fel ca pe PIR-ul de la perete (mai degrabă decât spre) fascicul PIR. PIR-ul are o rază de operare cuprinsă între 3-5 metri. **Îngrijire și utilizare:** Curățați regulat cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați niciodată perii de sârmă, substanțe abrazive sau detergenți chimici. Lentila panoului solar trebuie curățată în mod regulat pentru a se asigura că eficiența acestuia nu este redusă de praf și murdărie. În condiții de frig, se poate forma condens în interiorul luminilor sau al panoului solar. Acest lucru este normal și nu va afecta performanța luminilor dvs. **Avertisment:** Sursa de lumină nu poate fi înlocuită. În cazul unei defecțiuni, nu interferați cu conexiunea! Nici furnizorul, nici vânzătorul nu sunt răspunzători pentru defectele și daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare. Acest produs nu este o jucărie! **Conținut:** 1 x lumină solară / 2 x șuruburi de montare și dibluri.

HR - 2W solarno sigurnosno svjetlo s integriranim PIR-om

Ovo solarno svjetlo sastoji se od solarne ćelije i LED izvora svjetlosti. Sunčeva svjetlost puni jedinicu tijekom dana, a noću se pohranjena energija koristi za napajanje svjetla. Svjetlo će ostati uključeno 25-30 sekundi svaki put kada se PIR aktivira. Nije potreban nikakav drugi izvor napajanja ili veza. **Parametri:** Snaga: 2W / CCT: 4200K / Izvor svjetla: 2835 LED CHIP / Solarni panel: 5,5V 1,4W monokristal / Vrijeme punjenja: 6-8 sati / Induktivna udaljenost: 3-5m / Vrijeme indukcije: 25s-30s / Baterija : 1*1800mAh 3,7V litijska baterija / Materijal: plastika + staklo / Veličina proizvoda: 16,5*14,5*3 cm (forma ravlitina) **Upute za montažu:** Solarna svjetla su dizajnirana za vanjsku upotrebu na otvorenom (nezasjenjenom) mjestu. Solarna ploča treba biti postavljena tako da sunčevu svjetlost može padati izravno na jedinicu. Treba izbjegavati sjene od zgrada, drveća, zidova, živica i slično jer će to smanjiti količinu svjetlosti koju solarni panel može apsorbirati, što utječe na vrijeme rada vaših svjetala. Izbjegavajte mjesta gdje svjetlo iz drugih izvora (ulične rasvjete, reflektori, itd.) noću pada na ploču, jer to može spriječiti paljenje svjetla. Jedinice se ne smiju izlagati mlazovima vode niti na bilo koji način potopiti. Za optimalan radni vijek, solarnu ploču treba zaštititi od vremenskih ekstrema kao što su snježni mraz. Ne stavljajte u blizini izvora topline kao što su grijalice za terasu ili roštilji. Ne stavljajte u blizinu proizvoda koji emitiraju radio valove jer to može utjecati na rad žarulje. Provjerite može li mjesto izdržati punu težinu zidne svjetiljke. Za najbolje rezultate, postavite između 2-4 metra od tla i tako da kretanje za otkrivanje bude preko (a ne prema) PIR štake. PIR ima radni domet između 3-5 metara. **Održavanje i korištenje:** Redovito čistite mekom, suhom krpom. Nikada nemojte koristiti žičane četke, abrazivne ili kemijska sredstva za čišćenje. Leći solarnog panela potrebno je redovito čistiti kako se njegova učinkovitost ne bi smanjila zbog prašine i prljavštine. U hladnim uvjetima može se stvoriti kondenzacija unutar svjetiljke i solarne ploče. To je normalno i neće utjecati na rad vaših svjetala. **Upozorenje:** Izvor svjetlosti nije zamjenjiv. U slučaju kvara, ne ometajte vezu! Ni dobavljač ni prodavač ne odgovaraju za nedostatke i štetu nastalu nestručnom uporabom. Ovaj proizvod nije igračka! **Sadržaj:** 1 x solarno svjetlo / 2 x pričvrsni vijci i tipla.

SRB - 2W соларно сигурносно светло са интегрираним ПИР

Ово соларно светло се састоји од соларне ћелије и ЛЕД извора светлости. Сунчева светлост puni јединицу током дана, а ноћу се ускладиштена енергија користи за напајање светлости. Светло ће остати упаљено 25-30 секунди сваки пут када се ПИР активира. Није потребан другим извором напајања или веза. **Параметри:** Снага: 2В / ЦЦТ: 4200К / Извор светлости: 2835 ЛЕД ЧИП / Соларни панел: 5.5В 1.4В моно кристал / Време пуњења: 6-8 сата / Индуцирана удаљеност: 3-5м / Време индукције: 25с-30с / Батерија : 1 * 1800 мАх 3,7В литијумска батерија / Материјал: пластика + стакло / Величина производа: 16,5 * 14,5 * 3 см (равна величина) **Упутство за монтажу:** Соларна светла су дизајнирана за спољашњу употребу на отвореном (незасењеном) месту. Соларни панел треба да буде постављен тако да сунчева светлост може директно да падне на јединицу. Треба избегавати сенке од зграда, дрвећа, зидова, живих ограда и слично јер ће то смањити количину светлости коју соларни панел може да апсорбује, што утиче на време рада ваших светла. Избегавајте места где светлост из других извора (улична светла, рефлектори, итд.) пада на панел ноћу, јер то може да спречи да се светло упали. Јединице не би требало да буду изложене ниједном облику воде или потопљене на било који начин. За оптималан радни век, соларни панел треба да буде заштићен од временских екстрема као што су снег или мраз. Не постављајте близу директних извора топлоте као што су грејачи за дворишне баште или роштиљ. Не стављајте у близину производа који емитују радио таласе, јер то може утицати на рад лампе. Уверите се да локација може да издржи пуну тежину зидног светла. За најбоље резултате, поставите између 2-4 метра од тла и тако да кретање за детекцију буде преко (а не према) ПИР штапа. ПИР има радни опсег између 3-5 метара. **Одржавање и употреба:** Редовно чистите меким, сувим крпом. Никада не користите оштре четке, абразивна средства или хемијска средства за чишћење. Сочиво соларног панела треба редовно чистити како бисте осигурали да његова ефикасност не буде смањена прашином и прљавштином. У хладним условима, кондензација се може формирати унутар светла или соларног панела. Ово је нормално и неће утицати на перформансе ваших светала. **Упозорење:** Извор светлости није замењив. У случају квара, не ометајте везу! Ни добављач ни продавац нису одговорни за недостатке и штету насталу неправилном коришћењу. Овај производ није играчка! **Садржај:** 1 x соларно светло / 2 x монтажна завртња и типле.

SI - 2W solarna varnostna luč z integriranim PIR

To solarno svetilko je sestavljeno iz sončne celice in LED svetilnega vira. Sončna svetloba polni enoto čez dan, ponoči pa se shranjena energija uporablja za napajanje svetilke. Luč bo svetila 25-30 sekund vsakič, ko se aktivira PIR. Nobenega drugega napajalnega ali priključnega ni potrebno. **Parametri:** Moč: 2W / CCT: 4200K / Vir svetlobe: 2835 LED CHIP / Solarni panel: 5,5V 1,4W monokristal / Čas polnjenja: 6-8 ur / Induciranja razdalja: 3-5m / Indukcijski čas: 25s-30s / Baterija : 1*1800mAh 3,7V litijeva baterija / Material: plastika + steklo / Velikost izdelka: 16,5*14,5*3 cm (forma velikosti) **Navodila za montažo:** Solarne luči so namenjene za zunanje uporabe na bolj odprtem (nezasenčenem) mestu. Sončna plošča mora biti nameščena tako, da lahko sončna svetloba pada neposredno na enote. Izogibati se je treba sencam zgradb, dreves, zidov, živih mejo in podobnega, saj bo to zmanjšalo količino svetlobe, ki jo lahko absorbira solarna plošča, kar bo vplivalo na čas delovanja vaših luči. Izogibajte se mestom, kjer svetlobi iz drugih virov (ulične luči, reflektorji itd.) ponoči pada na ploščo, saj lahko to prepreči vklop luči. Enote ne smete izpostavljati vodnim curkom ali kakršni koli potopitvi. Za optimalno življenjsko dobo je treba sončno ploščo zaščititi pred ekstremnimi vremenskimi vplivi, kot sta sneg ali zmrzal. Ne postavljajte v bližino neposrednih virov toplote, kot so terasni grelci ali žari. Ne postavljajte v bližino izdelkov, ki oddajajo radijske valove, saj lahko to vpliva na delovanje žarnice. Prepričajte se, da lokacija lahko prenese celotno težo stenske svetilke. Za najboljše rezultate namestite med 2-4 metre nad tlemi in tako, da je gibanje za zaznavanje prečno (in ne proti) žarku PIR. PIR ima doseg delovanja med 3-5 metrov. **Vzdrževanje in uporaba:** Redno čistite z mehko, suho krpo. Nikoli ne uporabljajte žičnih krtač, abrazivov ali kemičnih čistil. Leča sončne celice je treba redno čistiti, da zagotovite, da prah in umazanija ne zmanjšata njene učinkovitosti. V hladnih razmerah se lahko znotraj luči ali sončne plošče tvori kondenz. To je normalno in ne bo vplivalo na delovanje vaših luči. **Opozorilo:** Vir svetlobe ni zamenljiv. V primeru okvare ne posegajte v povezavo! Niti dobavitelj niti prodajalec ne odgovarjata za okvare in škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe. Ta izdelek ni igrača!

Vsebina: 1 x solarna luč ka / 2 x pritrdilni vijaki in vložki.

UA - сонячний ліхтар безпеки 2 Вт з інтегрованим PIR

Ця сонячна лампа складається з сонячної батареї та світлодіодного джерела світла. Сонячне світло заряджає пристрій протягом дня, а вночі накопичена енергія використовується для живлення світла. Світло горітиме 25-30 секунд кожного разу, коли активується PIR. Інше джерело живлення або підключення не потрібні. **Параметри:** Потужність: 2Вт / CCT: 4200 K / Джерело світла: 2835 LED CHIP / Сонячна панель: 5,5В 1,4 Вт монокристал / Час зарядки: 6-8 годин / Індукована відстань: 3-5 м / Час індукції: 25-30 с / Акумулятор : 1*1800mAh 3,7V літієва батарея / Матеріал: пластик + скло / Розмір продукту: 16,5*14,5*3 см (плоский розмір) **Інструкції з монтажу:** Сонячні ліхтарі призначені для зовнішнього використання у відкритому (незатіненому) місці. Сонячну панель слід розташувати так, щоб сонячне світло могло падати прямо на пристрій. Слід уникати тіней від будівель, дерев, стін, живопливоту тощо, оскільки це зменшить кількість світла, яке може поглинути сонячна панель, що впливатиме на час роботи ваших світильників. Уникайте місць, де світло від інших джерел (вуличні ліхтарі, прожектори тощо) падає на панель вночі, оскільки це може перешкодити увімкненню світла. Пристрої не можна піддавати впливу струменів води або будь-яким чином занурювати. Для оптимального терміну служби сонячну панель слід захищати від екстремальних погодних умов, таких як сніг або мороз. Не розміщуйте поблизу прямих джерел тепла, таких як обігрівачі для патіо або грилі. Не розміщуйте поблизу виробів, які випромінюють радіосигнали, оскільки це може впливати на роботу лампи. Переконайтеся, що місце розташування може витримати вагу вашого настінного світильника. Для досягнення найкращих результатів встановлюйте пристрій на висоті 2–4 метри від землі, щоб рух для виявлення відбувався поперек (а не до) промені PIR. PIR має робочий діапазон 3-5 метрів. **Догляд і використання:** регулярно очищайте м'яким сухим тканиною. Ніколи не використовуйте дротові щітки, абразивні або хімічні чистячі засоби. Лінзу сонячної панелі необхідно регулярно очищати, щоб переконатися, що її ефективність не знижується через пил і бруд. У холодних умовах усередині світильників або сонячних панелей може утворюватись конденсат. Це нормально і не впливає на роботу вашої лампи. **Попередження:** джерело світла не підлягає заміні. У разі несправності не заважайте з'єднанню! Ні постачальник, ні продавець не несуть відповідальності за дефекти за пошкодження, спричинені неналежним використанням. Цей товар не є іграшкою! **Вміст:** 1 x сонячна лампа / 2 x кріпильні гвинти та дюбелі.

GR- Ηλιακό φως ασφαλείας 2W με ενσωματωμένο PIR

Αυτό το ηλιακό φως αποτελείται από μια ηλιακή κυψέλη και μια νιφάδα φωτός LED. Το φως του ήλιου φορτίζει τη μονάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη νύχτα η αποθηκευμένη ενέργεια χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του φωτός. Το φως θα παραμένει ανοιχτό για 25-30 δευτερόλεπτα κάθε φορά που ενεργοποιείται το PIR. Δεν απαιτείται άλλη πηγή ρεύματος ή σύνδεση. **Παράμετροι:** Ισχύς: 2W / CCT: 4200K / Πηγή φωτός: 2835 LED CHIP / Ηλιακό πάνελ: 5,5V 1,4W μονοκρύσταλλο / Χρόνος φόρτισης: 6-8 ώρες / Επαγόμενη απόσταση: 3-5 m / Χρόνος επαγωγής: 25s-30s / Μπαταρία : Μπαταρία λιθίου 1*1800mAh 3,7V / Υλικό: πλαστικό + γυαλί / Μέγεθος προϊόντος: 16,5*14,5*3 cm (επίπεδο μέγεθος) **Οδηγίες τοποθέτησης:** Τα ηλιακά φώτα είναι σχεδιασμένα για εξωτερική χρήση σε ανοιχτό (χωρίς σκιά) θέση. Το ηλιακό πάνελ πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το ηλιακό φως του ήλιου να μπορεί να πέφτει απευθείας στη μονάδα. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι σκιές από κτίρια, δέντρα, τοίχους, φράκτες και παρόμοια, καθώς αυτό θα μειώσει την ποσότητα φωτός που μπορεί να απορροφήσει το ηλιακό πάνελ, επηρεάζοντας τον χρόνο λειτουργίας των φώτων σας. Αποφύγετε τοποθεσίες όπου το φως από άλλες πηγές (φώτα του δρόμου, προβολείς κ.λπ.) πέφτει στον πίνακα τη νύχτα, καθώς από μπορεί να εμποδίσει το φως να ανάβει. Οι μονάδες δεν πρέπει να εκτίθενται σε πίδακες νερού ή να βυθίζονται με οποιονδήποτε τρόπο. Για βέλτιστη διάρκεια ζωής, το ηλιακό πάνελ θα πρέπει να προστατεύεται από ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως χιόνι ή παγετό. Μην τοποθετείτε κοντά σε φέρουσες πηγές θερμότητας, όπως θερμάστρες βεράντας ή ψησταριές. Μην τοποθετείτε κοντά σε προϊόντα που εκπέμπουν ραδιοκύματα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της λάμπας. Βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία μπορεί να υποστηρίξει όλο το βάρος του φωτιστικού τοίχου. Για καλύτερα αποτελέσματα, εγκαταστήστε σε απόσταση μεταξύ 2-4 μέτρων από το έδαφος και έτσι ώστε η κίνηση για ανίχνευση να είναι κατά μήκος (και όχι προς τη) δέσμη PIR. Το PIR έχ