

 IMMAX neo Smart Home Devices NÁVOD NA POUŽITIE 07812L Výrobca a dovozca: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EÚ www.immax.cz www.immax.eu Vyrobené v ČR.  APLIKÁCIA IMMAX NEO PRO	TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE: Farba: biela Podsvietenie: RGB Protokol: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Frekvencia: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maximálny výstupný výkon RF: WiFi: 20 dBm Dosah bezdrôtového signálu: 30 m pri priamom výhľade, 5 m v zastavaných oblastiach Menovité napätie: AC 230 V ± 10 % 50/60 Hz Maximálne zaťaženie: 3500 W, 16 A Ochrana proti prepätiu: 265 V Ochrana proti podpätiu: 90 V Prevádzková teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Prevádzková vlhkosť: 10 % ~ 90 % Stupeň ochrany: IP20 Funkcie v aplikácii: Zapnutie/vypnutie, časovač, odpočítavanie, meranie spotreby Rozmery: 4,4 cm x 8,2 cm Hmotnosť: 66 g Obsah balenia: Vnútorná zásuvka, používateľská príručka STIAHNITE SI APLIKÁCIU IMMAX NEO PRO A REGISTRUJTE SA Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO. Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO z App Store alebo Google Play. - Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknete na „Registrovať“ a vytvoríte si vlastný účet. - Po dokončení procesu registrácie sa prihlásite do svojho účtu.	LED PODSVETLENIE Modrá farba: zásuvka je vypnutá. Biela farba: zásuvka je zapnutá. Zelená: zásuvka je zapnutá a jej zaťaženie je nižšie ako 80 %. Červená: zaťaženie zásuvky presahuje 80 % plného zaťaženia. Označuje vysokú spotrebu elektrickej energie. Blikajúca modrá farba: zásuvka je v režime párovania. Červená farba: chyba sieťového pripojenia. SPÁROVANIE PRODUKTU S APLIKÁCIOU Príprava: Zapnite zariadenie a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO. Uistite sa, že ste pripojení k tej istej WiFi sieti, ku ktorej bude pripojený produkt. Možnosť pridat Rezultuje zariadenie – stlačte a podržte tlačidlo na zariadení dlhšie ako 5 sekúnd. LED indikátor na zariadení začne rýchlo blikat. Ak nie je na vašom mobilnom zariadení povolená funkcia Bluetooth, budete vyzvaní, aby ste tak urobili na stránke. Po povolení funkcie Bluetooth vaše mobilné zariadenie automaticky nájde produkt. V aplikácii sa zobrazí okno s informáciami o novom zariadení, ktoré bolo nájdené. Kliknite na tlačidlo „Pokračovať“ a potom na tlačidlo „+“. Zadajte údaje o prístupe k vašej WiFi sieti a potvrdte. Produkt sa potom spája a pridá do Immax NEO PRO. MOŽNOSŤ PRIDAŤ BEZ BLUETOOTH Rezultuje zariadenie – stlačte a podržte tlačidlo na zariadení dlhšie ako 5 sekúnd. LED indikátor na zariadení začne rýchlo blikat. V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na kartu „Room“ (izba) a potom na „+“ (Pridať zariadenie) na „+“ (Pridať zariadenie) a tlačidlo „+“, na pridaní zariadenia. Vyberte produkt v karte Immax NEO. Zadajte údaje o prístupe k sieti WiFi a potvrdte.	produkt sa spája a pridá do aplikácie Immax NEO PRO. SKRÁTENÁ VERZIA VYHLÁSENIA O ZHODE Výrobca IMMAX týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 07812L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach: www.immax.cz, www.immax.eu Bezpečnostné informácie k tomuto produktu si môžete stiahnuť z webovej stránky www.immax.cz Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz. POZNÁMKY Symbol  označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu odnesť výrobok do určeného zberného miesta. Pri likvidácii spotrebiča vyberte batérie a žiarovky, ak je to možné. Staré spotrebiče odovzdávajte na určených zberných miestach; nepatria do komunálneho odpadu. Elektrické a elektronické zariadenia z domácnosti môžete bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach. Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo svojho starého spotrebiča. ASEKOL: AK-016010, WEEE Reg. č. DE 88927148 
 IMMAX neo Smart Home Devices NÁVOD NA POUŽITIE 07812L Výrobca a dovozca: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EÚ www.immax.cz www.immax.eu Vyrobené v Čínskej ľudovej republike.  APLIKÁCIA IMMAX NEO PRO	TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE: Farba: biela Podsvietenie: RGB Protokol: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Frekvencia: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maximálny výstupný výkon RF: WiFi: 20 dBm Dosah bezdrôtového signálu: 30 m pri priamom výhľade, 5 m v zastavaných oblastiach Menovité napätie: AC 230 V ± 10 %, 50/60 Hz Maximálne zaťaženie: 3500 W, 16 A Ochrana proti prepätiu: 265 V Ochrana proti podpätiu: 90 V Prevádzková teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Prevádzková vlhkosť: 10 % ~ 90 % Stupeň ochrany: IP20 Funkcie v aplikácii: Zapnutie/vypnutie, časovač, odpočítavanie, meranie spotreby Rozmery: 4,4 cm x 8,2 cm Hmotnosť: 66 g Obsah balenia: Interná zásuvka, používateľská príručka STIAHNITE SI IMMAX NEO PRO A REGISTRUJTE SA Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO. Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO v obchode App Store alebo Google Play. - Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknete na „Registrácia“, aby ste si vytvorili vlastný účet. - Po dokončení registrácie sa prihlásite do svojho účtu.	LED PODSVETLENIE Modrá: zásuvka je vypnutá. Biela: zásuvka je zapnutá. Zelená: zásuvka je zapnutá a jej zaťaženie je nižšie ako 80 %. Červená: zaťaženie zásuvky presahuje 80 % plného zaťaženia. Označuje vysokú spotrebu energie. Blikajúca modrá: zásuvka je v režime párovania. Blikajúca červená: chyba sieťového pripojenia. SPÁROVANIE PRODUKTU S APLIKÁCIOU Príprava: zapnite zariadenie a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO. Uistite sa, že ste pripojení k tej istej WiFi sieti ako produkt. DOPLNKOVÁ MOŽNOSŤ BLUETOOTH Rezultuje zariadenie – stlačte a podržte tlačidlo na zariadení dlhšie ako 5 sekúnd. LED kontrolka na zariadení bude rýchlo blikat. Ak nie je na vašom mobilnom zariadení povolená funkcia Bluetooth, budete vyzvaní, aby ste tak urobili. Po zapnutí funkcie Bluetooth mobilné zariadenie automaticky nájde produkt. V aplikácii sa zobrazí okno s informáciou, že bolo nájdené nové zariadenie. Kliknite na tlačidlo „Pokračovať“ a potom na tlačidlo „+“. Zadajte prístupovú sieť WiFi a potvrdte. Produkt sa potom spája a aplikácia Immax NEO PRO sa pridá. MOŽNOSŤ PRIDAŤ BEZ POUŽITIA BLUETOOTH Vykonať reset zariadenia – stlačte a podržte tlačidlo na zariadení dlhšie ako 5 sekúnd. LED kontrolka na zariadení bude rýchlo blikat. V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na kartu Izba a potom na tlačidlo „+“. Tlačidlo na pridanie zariadenia. Na karte Immax NEO vyberte	produkt. Zadajte prístupovú WiFi sieť a potvrdte. Produkt sa potom spája a pridá do aplikácie Immax NEO PRO. KRÁTKA VERZIA VYHLÁSENIA O ZHODE Výrobca IMMAX týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 07812L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach: www.immax.cz, www.immax.eu Bezpečnostné informácie k tomuto produktu si môžete stiahnuť z www.immax.eu Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz. POZNÁMKY Symbol  označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu výrobku ho odnesť do určených zberných miest. Pri likvidácii vyberte batérie a žiarovky za zariadením – ak je to možné. Staré spotrebiče odovzdávajte na určených zberných miestach; nepatria do komunálneho odpadu. Elektrické a elektronické zariadenia z domácnosti môžete bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach. Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo starého zariadenia. ASEKOL: AK-016010, WEEE Reg. č. DE 88927148 