SOLAR POWERED SECURITY LIGHT

860 LUMEN

4200K

OUTDOOR

IP44

5W

CZ - LED SOLÁRNÍ REFLEKTOR S POHYBOVÝM SENZOREM / **SK** - LED SOLÁRNY REFLEKTOR S POHYBOVÝM SENZOROM

PL - SOLARNY REFLEKTOR LED Z CZUJNIKIEM RUCHU / **HU** - LED NAPELEMES REFLEKTOR MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

GB - SOLAR LED LIGHT with MOTION SENSOR / **BG** - LED СОЛАРЕН СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ, РЕФЛЕКТОР

SRB - ЛЕД СОЛАРНИ РЕФЕКТОР СА СЕНЗОРОМ ПОКРЕТАЊА

TRIXLINE

TR - 385S

CZ - SVÉTLO SOLÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO s integrovaným PIR

Toto solární světlo se skládá ze solárního článku a světelného zdroje LED. Slunečná světlo nabíjí jednotku během dne a v noci je uložená energie využívána napájení světla. Světlo zůstane svítit po dobu 25-30 sekund při každé aktivaci PIR. Nemá potřebu žádný jiný zdroj napájení ani přípojkou.

Parametry: Výkon: 5W / CCT: 4200K / Světelný zdroj: 2835 LED CHIP / Solární panel: 5,5V 1,4W monokrystal / Doba nabíjení: 6-8 hodin / Indukovaná vzdálenost: 3-5m / Doba indukce: 25s-30s / Baterie: 1*2000mAh lithiová baterie 3,7V / Materiál: plast + sklo / Velikost produktu: 16,5*14,5*3cm (plochá velikost)

Pokyny pro uživatele: Solární světla jsou navržena pro použití venku na otevřeném (nezastíněném) místě. Solární panel by měl být umístěn tak, aby slunční světlo mohlo dopadat přímo na jednotku. Je třeba ve vybrané zóně z budov, stromů, atd. živých plotů a podobně, protože to sníží množství světla, které může solární panel absorbovat, což ovlivňuje dobu provozu vašich světel. Vyhněte se místům, kde by na panel v noci dopadalo světlo z jiných zdrojů (pouliční osvětlení, reflektory atd.), protože to může zabránit rozsvícení světla. Jednotky by neměly být vystaveny trvajícímu vodě ani žádným způsobem ponořeny. Pro optimální životnost by měl být solární panel chráněn před extrémními počasími, jako je sníh nebo mráz. Neumístujte do blízkosti prvkům, které vyzařují rušivé vlny, protože to může ovlivnit provozu lampy. Ujistěte se, že místo umístění vašeho světla vám nebrání v pohybu vozidla. Pro dosažení nejlepších výsledků instalujte ve výšce mezi 2-4 metrů od země a tak, aby pohyb pro detekci směrovaí napříč (spíše než směrem) PIR pomůže. PIR má operační dosah mezi 3-5 metry. **Péče a používání:** Pravidelně čistěte měkkým suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte drátěnky, abrazivní prostředky nebo chemické čisticí prostředky. Čeho solárního panelu je třeba pravidelně čistit, aby se zajistilo, že její účinnost nebude snížena prachem a nečistotami. V chladných podmínkách může dojít ke kondenzaci uvnitř světel nebo solárního panelu. To je normální a neovlivní to výkon vašich světel. **Upozornění:** Světelný zdroj není vyměnitelný. V případě poruchy nezasahujte do zapojení! Dodavatel ani prodejce nezodpovídá za vady a poškození způsobené nesprávným používáním. Tento výrobek nie je hračka! **Obsah:** 1x solární světlo / 2x montážní šrouby a hmoždinky.

SK - SVIETIDLO solárne bezpečnostné svetlo s integrovaným PIR

Toto solárne svetlo sa skladá zo solárneho článku a svetelného zdroja LED. Slnečné svetlo nabíja jednotku počas dňa a v noci je uložená energia využívaná na napájanie svetla. Svetlo zostane svietiť po dobu 25-30 sekúnd pri každej aktivácii PIR. Nie je potrebný žiadny iný zdroj napájania ani prípojka. **Parametre:** Výkon: 5W / CCT: 4200K / Svetelný zdroj: 2835 LED CHIP / Solárny panel: 5,5 V 1,4 W monokryštál / Doba nabíjania: 6-8 hodín / Indukovaná vzdialenosť: 3-5m / Doba indukcie: 25s-30s / Batéria: 1*2000mAh lítiová batéria 3,7V / Materiál: plast + sklo / Veľkosť produktu: 16,5 * 14,5 * 3cm (plochá veľkosť) Pokyny pre používanie: Solárne svetlá sú navrhnuté na použitie vonku na otvorenom (nezatienenom) mieste. Solárny panel by mal byť umiestnený tak, aby slnečné svetlo mohol dopadať priamo na jednotku. Je potrebné sa vyhnúť miestam, kde by na panel v noci dopadalo svetlo z iných zdrojov (pouličné osvetlenie, reflektory atď.), pretože to môže zabrániť rozsvieteniu svetla. Jednotky by nemali byť vystavené trvajúcej vode ani žiadnym spôsobom ponorené. Pre optimálnu životnosť by mal byť solárny panel chránený pred extrémnymi počasím, ako je sneh alebo mráz. Neumiestujte do blízkosti prvkom, ktoré vyžarujú rušivé vlny, pretože to môže ovplyvniť prevádzku lampy. Uistite sa, že miesto umiestnenia vašej svetla vám nebráni v pohybe vozidla. Na dosiahnutie najlepších výsledkov nainštalujte vo výške medzi 2-4 metre od zeme a tak, aby pohyb pre detekciu smerovaí napríč (skôr než smerom) PIR ušľa. PIR má operačný dosah medzi 3-5 metrami. **Starostlivosť a používanie:** Pravidelne čistite mäkkou suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte drôtenky, abrazívne prostriedky alebo chemické čistiace prostriedky. Solárnu solárnemu panelu treba pravidelne čistiť, aby sa zabezpečilo, že jej účinnosť nebude znížená prachom a nečistotami. V chladných podmienkach môže dôjsť ku kondenzácii vo vnútri svetiel alebo solárneho panelu. To je normálne a neovplyvní to výkon vašich svetiel. **Upozornenie:** Svetelný zdroj nie je vymeniteľný. V prípade poruchy nezasahujte do zapojenia! Dodávateľ ani predajca nezodpovedá za vady a poškodenia spôsobené nesprávnym používaním. Tento výrobok nie je hračka! **Obsah:** 1x solárne svetlo / 2x montážne skrutky a hmoždinky.

PL - SVIETIDLO solárne bezpečnostné svetlo s integrovaným czujnikiem PIR

Ta lampa solarna składa się z ogniwa słonecznego i źródła światła LED. Światło słoneczne ładuje urządzenie w ciągu dnia, aw nocy zmagazynowana energia jest wykorzystywana do zasilania światła. Światło pozostanie włączone przez 25-30 sekund za każdym razem, gdy PIR zostanie aktywowany. Nie jest wymagane żadne inne źródło zasilania ani połączenie. **Parametry:** Moc: 5 W / CCT: 4200 K / Źródło światła: 2835 LED CHIP / Panel słoneczny: monokrystaliczny 5,5 V 1,4 W / Czas ładowania: 6-8 godzin / Odległość indukowana: 3-5 m / Czas indukcji: 25 s-30 s / Bateria: 1*2000 mAh 3,7 V baterii litowo/materiał: tworzywo sztuczne + szkło/rozmiar produktu: 16,5*14,5*3 cm (rozmiar płaski) Instrukcja montażu: Lampy solarne przeznaczone są do użytku zewnętrznego w miejscu otwartym (niezacienionym). Panel słoneczny należy ustawić w taki sposób, aby światło słoneczne mogło padać bezpośrednio na urządzenie. Należy unikać ciemi z budynków, drzew, ścian, żywopłotów itp., ponieważ zmniejszy to ilość światła, które panel słoneczny może wchłonąć, wydłużając na czas działania świateł. Unikaj miejsc, w których światło z innych źródeł (latarni uliczne, reflektory itp.) może na panel wpływać, ponieważ może to uniemożliwić włączenie światła. Jednostki nie należy wystawiać na działanie strumienia wody ani zanurzać w jakiejkolwiek sposób. Aby zapewnić optymalną żywotność, panel słoneczny powinien być chroniony przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, takimi jak śnieg lub mróz. Nie umieszczaj w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła, takich jak grzejniki zasuwane lub grille. Nie umieszczaj w pobliżu produktów emitujących fale radiowe, ponieważ może to wpłynąć na działanie lampy. Upewnij się, że miejsce może utrzymać cały ciężar lampy ściennej. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy zainstalować czujnik na wysokości 2 – 4 metrów nad ziemią, tak aby ruch wykrywany był w poprzek (a nie w kierunku) wiązki PIR. PIR ma zasięg działania od 3 do 5 metrów. **Pielęgnacja i użytkowanie:** Regularnie czyścić miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie używaj szorstkich środków, materiałów ściernych ani chemicznych środków czyszczących. Soczewkę panelu słonecznego należy regularnie czyścić, aby zapewnić, że jego wydajność nie zostanie zmniejszona przez kurz i brud. W niskich temperaturach wewnątrz lamp lub panelu słonecznego może skraplać się para wodna. Jest to normalne i nie wpłynie na działanie świateł. **Ostrzeżenie:** Źródło światła nie jest wymienne. W przypadku awarii nie ingerować w podłączenie! Ani dostawca, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za wady i uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Ten produkt nie jest zabawką! **Zawartość:** 1 x lampa solarna / 2 x śruby mocujące i kołki.

BG - SVETLO solарна охранителна лампа сградем PIR

Таен слънчева светлина се състои от слънчева клетка и LED източник на светлина. Слънчевата светлина зарежда устройството през деня, а през нощта съхранената енергия се използва за захранване на светлината. Светлината ще остане включена за 25-30 секунди всеки път, когато PIR се активира. Не е необходим друг източник на захранване или връзка. **Параметри:** Мощност: 5W / CCT: 4200K / Източник на светлина: 2835 LED CHIP / Слънчев панел: 5,5V 1,4W монокристал / Време на зареждане: 6-8 часа / Индукционно разстояние: 3-5m / Индукционно време: 25s-30s / Батерия: 1*2000mAh 3,7V литиева батерия / Материал: пластмаса + стъкло / Размер на продукта: 16,5*14,5*3cm (плоски размер) Инструкции за монтаж: Соларните лампи са предназначени за използване на открито на открито (незасенчено) място. Слънчевият панел трябва да бъде разположен така, че слънчевата светлина да пада директно върху уредбата. Избягвайте сгради, дървета, стени, живи плетове и друго подобни трябва да се избягват, тъй като това ще намали количеството светлина, което слънчевият панел може да абсорбира, което ще отложите на времето на работа на вашите светлини. Избягвайте места, където светлината от други източници (улични лампи, прожектори и др.) биха върху панела пред нощта, тъй като това може да попречи на светлината да се включи. Уредите не трябва да се излагат на водни струи или да се потапят по никакъв начин. За оптимален живот слънчевият панел трябва да бъде защитен от екстремни метеорологични условия като сняг или замръзване. Не поставяйте в близост до директни източници на топлина, като печки за вътрешни дворове или скари. Не поставяйте близко до продукти, които излъчват радиовълни, тъй като това може да повлияе на работата на лампата. Уверете се, че местоположението може да издържа цялата тежест на стената лампа. За най-добри резултати инсталирайте на разстояние между 2 - 4 метра височина и в посока, а не директно на влизането, да е по-вероятно да бъдете хванати PIR ареал. **Грижа и употреба:** Почистване редовно с мека, суха кърпа. Никога не използвайте метални четки, абразивни или химически почистващи препарати. Лещата на слънчевия панел трябва да се почиства редовно, за да се гарантира, че неговата ефективност не се намалява от прах и мръсотия. При студени условия може да се образува кондензация в рамките на светлините или слънчевия панел. Това е нормално и няма да повлияе на работата на вашите светлини. **Предупреждение:** Светлинният източник не може да се сменя. В случай на неизправност, не правете нищо! Ние доставчикът, нито продавачът носят отговорност за дефекти и щети, причинени от неправилна употреба. Този продукт не е играчка! **Съдържание:** 1 x соларна лампа / 2 x монтажни винтове и дюбели.

HU - SW napelemes biztonsági lámpa integrált PIR-rel

Ez a napelemes lámpa egy napelemből és egy LED fényforrásból áll. A napfény nappal tölti az egységet, éjszaka pedig a tárolt energiát használják a fény táplálására. A lámpa 25-30 másodpercig égve marad minden aktiválásnál, amikor a PIR aktiválódik. Nincs szükség más áramforrásra vagy csatlakozásra. **Paraméterek:** Teljesítmény: 5W / CCT: 4200K / Fényforrás: 2835 LED CHIP / Napelem: 5,5V 1,4W monokristály / Töltésidő: 6-8 óra / Indukált távolság: 3-5m / Indukciós idő: 25s-30s / Akkumulátor: 1*2000mAh 3,7V lítium akkumulátor / Anyaga: műanyag + üveg / Termék méretei: 16,5*14,5*3cm (lapos méret) Szerelési útmutató: A napelemes lámpákat nyitott (árnyékolatlan) külső használatra tervezték. A napelem panelt úgy kell elhelyezni, hogy a napfény közvetlenül a készülékre essen. Kerülni kell az épületek, fák, falak, növények és hasonlók árnyékát, mivel ez csökkenti a napelem által elnyelt fény mennyiségét, amiben hosszabbítja a lámpák működési idejét. Kerülje el azokat a helyeket, ahol éjszaka más forrásokból származó fény fut az útmutatók, reflektorok stb.) miatt a panelre, mert ez megakadályozhatja a lámpa bekapcsolását. Az egységeket semmilyen módon nem szabad víznek kitenni, vagy víz alá meríteni. Az optimális élettartam érdekében a napelemet védeni kell a szélsőséges időjárástól, például hótól vagy fagytól. Ne helyezze közvetlen hőforrások, például teraszfűtők vagy grillezők közelébe. Ne helyezze rádiófrekvenciákat kibocsátó termékek közelébe, mert ez befolyásolhatja a lámpa működését. Győződjön meg arról, hogy a hely elbírja a fali lámpa teljes súlyát. A legjobb eredmény elérése érdekében a falapló 2-4 méterrel helyezze el úgy, hogy az érzékelési mezőnk a PIR-nyalábon keresztben (és nem felé) támpálon. A PIR működési tartománya 3-5 méter között van. **Ápolás és használat:** Rendszeresen tisztítsa meg puha, száraz ruhával. Soha ne használjon érdesítőt, súrolószert vagy vegyi tisztítószert. A napelem lencséjét rendszeresen tisztítani kell, hogy hatékonyságát ne csökkentse a por és szennyeződés. Hideg időben páralecsapódás alakulhat ki a lámpálokban vagy a napelemben. Ez normális, és nem befolyásolja a lámpák teljesítményét. **Figyelmeztetés:** A fényforrás nem cserélhető. Üzemzavar esetén ne zavarja a csatlakozást! Sem a szállító, sem az eladó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákért és károkért. Ez a termék nem játék! **Tartalma:** 1 x napelemes lámpa / 2 x rögzítőcsavar és tipli.

DE - SW Solar-Sicherheitsleuchte mit integriertem PIR

Diese Solarleuchte besteht aus einer Solarzelle und einer LED-Lichtquelle. Sonnenlicht lädt das Gerät tagsüber auf, und nachts wird die gespeicherte Energie verwendet, um das Licht mit Strom zu versorgen. Das Licht bleibt bei jeder Aktivierung des PIR für 25-30 Sekunden eingeschaltet. Es ist keine andere Stromquelle oder Verbindung erforderlich. **Parameter:** Leistung: 5W / CCT: 4200 K / Lichtquelle: 2835 LED CHIP / Solarpanel: 5,5 V 1,4 W Monokristall / Ladezeit: 6-8 Stunden / Induzierte Entfernung: 3-5 m / Induktionszeit: 25 s-30 s / Batterie: 1 * 2000 mAh 3,7 V Lithiumbatterie / Material: Kunststoff + Glas / Produktgröße: 16,5 * 14,5 * 3 cm (flache Größe) **Montagehinweise:** Solarleuchten sind für den Einsatz im Freien an einem offenen (unbeschatteten) Standort konzipiert. Das Solarpanel sollte so positioniert werden, dass Sonnenlicht direkt auf das Gerät fallen kann. Schatten von Gebäuden, Bäumen, Mauern, Hecken und dergleichen sollten vermieden werden, da dies die Lichtmenge verringert, die das Solarmodul absorbieren kann, was sich auf die Laufzeit Ihrer Beleuchtung auswirkt. Vermeiden Sie Orte, an denen nachts Licht von anderen Quellen (Straßenlaternen, Scheinwerfer usw.) auf das Panel fällt, da dies das Einschalten des Lichts verhindern kann. Die Geräte dürfen keinen Wasserstrahlen ausgesetzt oder in irgendeiner Weise untergetaucht werden. Für eine optimale Lebensdauer sollte das Solarpanel vor Wetterextremen wie Schnee oder Frost geschützt werden. Nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen wie Heizzellen oder Grills aufstellen. Nicht in der Nähe von Produkten aufstellen, die Funkwellen aussenden, da dies den Betrieb der Lampe beeinträchtigen kann. Stellen Sie sicher, dass der Standort das volle Gewicht der Wandleuchte tragen kann. Für beste Ergebnisse installieren Sie ihn zwischen 2 und 4 Metern über dem Boden und so, dass die zu erfassende Bewegung quer zum (und nicht zum) PIR-Strahl verläuft. Der PIR hat eine Reichweite von 3-5 Metern. **Pflege und Anwendung:** Regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Verwenden Sie niemals Drahtbürsten, Schleifmittel oder chemische Reinigungsmittel. Die Linse des Solarmoduls muss regelmäßig gereinigt werden, damit die Effizienz nicht durch Staub und Schmutz beeinträchtigt wird. Bei kälter kann sich im Inneren der Leuchten oder des Solarmoduls Kondenswasser bilden. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Leistung Ihrer Beleuchtung. **Warnung:** Die Lichtquelle ist nicht austauschbar. Im Störungsfall nicht in die Verbindung eingreifen! Weder der Lieferant noch der Verkäufer haften für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug!

Inhalt: 1 x Solarleuchte / 2 x befestigungsschrauben und Dübel.

GB - SW Solar Powered Security Light with Integral PIR

User Instructions: Please take time to read this leaflet carefully and retain it for future reference. This solar light comprises a solar cell and an LED light source. Light from the sun charges the unit during the day and at night the energy stored is used to power the light. The light will remain on for 25-30 seconds each time the PIR is activated. No other power source or connections are required. **Parameters:** Power: 5W / CCT: 4200K / Light source: 2835 LED CHIP / Solar panel: 5.5V 1.4W single crystal / Changing time: 6-8 hrs / Induced distance: 3-5m / Induction time: 25s-30s Battery: 1*2000mAh Lithium battery 3.7V / Material: Plastic+Glass / Product size: 16.5*14.5*3cm (flat size) **Fixing instructions:** Solar lights are designed for use outside in an open (un-shaded) location. The solar panel should be located where sunlight can fall directly on the unit. Shadows from buildings, trees, walls, hedges or similar should be avoided, as these will reduce the amount of light the solar panel can absorb affecting your lights operational run time. Avoid locations where light from other sources will fall on the panel at night (street lights, floodlights etc.) as this may prevent the light from turning on. The units can be left outside in the rain but should not be exposed to water jets or immersed in any way. For optimum life, the solar panel should be protected from weather extremes such as snow or frost. Do not position near direct sources of heat such as patio heaters or barbecues. Do not position near to products that send radio waves, as this may affect the lamp operation. Ensure the location can take the full weight of the wall light. For best results install at a height of between 2-4 meters from the ground and such that motion for detection is across (rather than towards) the PIR beam. The PIR has an operational range of between 3-5 meters. **Care and Use:** Periodically wipe clean with a soft dry cloth. Never use scourers, abrasives or chemical cleaners. The solar panel lens should be cleaned periodically to ensure its efficiency is not reduced by dust and dirt. Some condensation may from inside the lights or solar panel in cold weather. This is normal and will not affect the performance of your lights. **Warning:** The light source is not replaceable. In the event of a malfunction, do not interfere with the connections! Neither the supplier nor the seller is responsible for defects and damage caused by improper use. This product is not a toy! **Contents:** 1 x solar light / 2 x mounting screws and dowels.

RO - Lumină solară de securitate 5W cu PIR integrat

Această lumină solară constă dintr-o celulă solară și o sursă de lumină LED. Lumina soarelui încarcă unitatea în timpul zilei, iar noaptea energia stocată este folosită pentru alimentarea luminii. Lumina va rămâne aprinsă timp de 25-30 de secunde de fiecare dată când PIR-ul este activat. Nu este necesară nicio altă sursă de alimentare sau conexiune. **Parametri:** Putere: 5W / CCT: 4200K / Sursa de lumină: 2835 LED CHIP / Panou solar: 5,5V 1,4W monocristal / Timp de încărcare: 6-8 ore / Distanța inducă: 3-5m / Timp de inducție: 25s-30s / Baterie: 1*2000mAh 3,7V baterie cu litiu / Material: plastic + sticlă / Dimensiune produsului: 16,5*14,5*3cm (dimensiune plată) Instrucțiuni de montare: Lămpile solare sunt proiectate pentru utilizare în exterior într-un loc deschis (neumbrit). Panoul solar trebuie poziționat astfel încât lumina soarelui să poată cădea direct pe unitate. Umbrele de la clădiri, copaci, pereți, gard viu și altele asemănătoare ar trebui evitate, deoarece acest lucru va reduce cantitatea de lumină pe care o poate absorbi panoul solar, afectând durata de funcționare a luminilor dumneavoastră. Evitați locațiile în care lumina din alte surse (lumini stradale, proiectoare etc.) cade pe panou în noaptea, deoarece acest lucru poate împiedica aprinderea lămpii. Unitățile nu trebuie expuse la jeturi de apă sau scufundate în niciun fel. Pentru o viață optimă, panoul solar trebuie protejat de condițiile meteorologice extreme, cum ar fi zăpada sau înghețul. Nu așezați în apropierea surselor directe de căldură, cum ar fi încălzitoarele de terasă sau grătarele. Nu amplasați lângă produse care emit unde radio, deoarece acest lucru poate afecta funcționarea lămpii. Asigurați-vă că locația poate susține întreaga greutate a luminii de perete. Pentru cele mai bune rezultate, instalați între 2-4 metri de sol și astfel încât mișcarea pentru detectare să fie peste (mai degrabă decât spre) fasciculul PIR. PIR-ul are o rază de operare cuprinsă între 3-5 metri. **Îngrijire și utilizare:** Curățați regulat cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați niciodată perii de sârmă, substanțe abrazive sau detergenți chimici. Lentila panoului solar trebuie curățată în mod regulat pentru a se asigura că eficiența acestuia nu este redusă de praf și murdărie. În condiții de frig, se poate forma condens în interiorul luminilor sau al panoului solar. Acest lucru este normal și nu va afecta performanța luminilor dvs. **Avertisment:** Sursa de lumină nu poate fi înlocuită. În cazul unei defecțiuni, nu intervenți cu conexiunea! Nici furnizorul, nici vânzătorul nu sunt răspunzători pentru defectele și daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare. Acest produs nu este o jucărie! **Conținut:** 1x lumină solară / 2x șuruburi de montare și dibluri.

HR - SW solarno sigurnosno svjetilo s integriranim PIR-om

Ovo solarno svjetilo sastoji se od solarne ćelije i LED izvora svjetlosti. Sunčeva svjetlost puni jedinicu tijekom dana, a noću se pohranjena energija koristi za napajanje svjetla. Svjetilo će ostati uključeno 25-30 sekundi svaki put kada se PIR aktivira. Nije potreban nikakav drugi izvor napajanja ili veza. **Parametri:** Snaga: 5W / CCT: 4200K / Izvor svjetla: 2835 LED CHIP / Solarni panel: 5,5V 1,4W mono kristal / Vrijeme punjenja: 6-8 sati / Induciranа udaljenost: 3-5m / Vrijeme indukcije: 25s-30s / Baterija: 1*2000mAh 3,7V litijska baterija / Materijal: plastika + staklo / Veličina proizvoda: 16,5*14,5*3 cm (ravna veličina) Upute za montažu: Solarna svjetla su dizajnirana za vanjsku upotrebu na otvorenom (nezasjenjenom) mjestu. Solarna ploča treba biti postavljena tako da sunčeva svjetlost može padati izravno na jedinicu. Treba izbjegavati sjene od zgrada, drveća, zidova, živica i slično jer će to smanjiti količinu sunčevih svjetlosti koju solarni panel može apsorbirati. Što utječe na vrijeme rada vaših svjetla. Izbjegavajte mjesta gdje svjetlo iz drugih izvora (ulične rasvjete, reflektori, itd.) noću pada na ploču, jer to može spriječiti paljenje svjetla. Jedinice se ne smiju izlagati mlazovima vode niti na bilo koji način potapati. Za optimalan radni vijek, solarnu ploču treba zaštititi od vremenskih ekstrema kao što su snijeg ili mraz. Ne stavljajte u blizini izvora topline kao što su grijalice za terasu ili roštilj. Ne stavljajte u blizini proizvoda koji emitiraju radio valove jer to može utjecati na rad žarulje. Provjerite može li mjesto izdržati pune težine zidne svjetiljke. Za najbolje rezultate, postavite između 2-4 metra od tla i tako da kretanje za otkrivanje bude preko (a ne prema) PIR zraka. PIR ima radni domet između 3-5 metara. **Održavanje i korištenje:** Redovito čistite mekom, suhom krpom. Nikada nemojte koristiti žičane četke, abrazive ili kemijska sredstva za čišćenje. Leća solarnog panela potrebno je redovito čistiti kako se njegova učinkovitost ne bi smanjila zbog prašine i prljavštine. U hladnim uvjetima može se stvoriti kondenzacija unutar svjetla ili solarne ploče. To je normalno i neće utjecati na rad vaših svjetla. **Upozorenje:** Izvor svjetla nije zamjenjiv. U slučaju kvara, ne ometajte vezu! Ni dobavljač ni prodavatelj ne snose odgovornost za nedostatke i štetu nastalu nestručnom uporabom. Ovaj proizvod nije igračka! **Sadržaj:** 1 x solarno svjetilo / 2 x pričvrsni vijčić i čahure.

SRB - SB соларно сигурносно светло са интегрисаним ПИР

Ово соларно светло састоји се од соларне ћелије и ЛЕД извора светлости. Сунчева светлост пуни јединицу током дана, а ноћу се ускладиштена енергија користи за напајање светлости. Светло ће остати укључено 25-30 секунди сваки пут када се ПИР активира. Није потребан други извор напајања или веза. **Параметри:** Снага: 5В / ЦЦТ: 4200К / Извор светлости: 2835 ЛЕД ЦХИП / Соларни панел: 5.5В 1.4В моно кристал / Време пуњења: 6-8 сати / Индукована удаљеност: 3-5м / Време индукције: 25с-30с / Батерија: 1*2000мАх 3,7В литијумска батерија / Материјал: пластика + стакло / Величина производа: 16,5 * 14,5 * 3цм (равна величина) Упутство за монтажу: Соларна светла су дизајнирана за спољашњу употребу на отвореном (незасјенченом) месту. Соларни панел треба да буде постављен тако да сунчева светлост може директно да пада на јединицу. Треба избегавати сенке од зграда, дрвећа, зидова, живих ограда и сличног јер ће то смањити количину светлости коју соларни панел може да апсорбује, што утиче на време рада ваших светла. Избегавајте места где светлости других извора (уличне светла, рефлектори, итд.) пада на панел ноћу, јер то може спречити да се светла упале. Јединице се не смеју излагати млазевима воде или на било ког начина потопити. За оптималан радни век, соларну плочу треба заштитити од временских екстрема као што су снег или мраз. Не постављајте близу директних извора топлоте као што су грејачи за терасе или роштиљ. Не постављајте у близини производа који емитују радио таласе, јер то може утицати на рад лампе. Уверите се да позиција може да издржи пуну тежину зидне свјетиљке. За најбоље резултате, поставите између 2-4 метра од тла и тако да кретање за детекцију буде преко (а не према) ПИР зраку. ПИР има радни опсег између 3-5 метара. **Одржавање и употреба:** Редовно чистите меком, сувом крпом. Никада не користите ништа агресивне, абразивна средства или хемијска средства за чишћење. Сочиво соларног панела треба редовно чистити како би се осигурало да његова ефикасност не буде смањена прашином и прљавштином. У хладним условима, кондензација се може формирати унутар светла или соларног панела. Ово је нормално и неће утицати на перформансе ваших светла. **Упозорење:** Извор светлости није заменљив. У случају квара, не ометајте везу! Ни добављач ни продавац нису одговорни за недостатке и штету насталу неправилном коришћењу. Овај производ није играчка! **Садржај:** 1 x соларно светло / 2 x монтажна завртња и типле.

SI - SW solarna varnostna luč z integriranim PIR

Ta solarna svetilka je sestavljena iz sončne celice in LED svetlobnega vira. Sončna svetlobna polni enoto čez dan, ponoči pa se shranjena energija uporablja za napajanje svetlobe. Luč bo svetila vsakič, ko se aktivira PIR. Noben drug vir napajanja ali povezava ni potreben. **Parametri:** Moč: 5W / CCT: 4200K / Vir svetlobe: 2835 LED CIP / Solarni panel: 5,5 V 1,4W monokristal / Čas polnjenja: 6-8 ur / Induktivna razdalja: 3-5 m / Indukcijski čas: 25s-30s / Baterija: 1*2000mAh 3,7V litijeva baterija / Material: plastika + steklo / Velikost izdelka: 16,5*14,5*3 cm (ravna velikost) Navodila za montažo: Solarne luči so namenjene za zunanjo uporabo na odprtem (nezasenčenem) mestu. Sončna plošča mora biti nameščena tako, da lahko sončna svetloba pada neposredno na enoto. Izogibati se je treba senčam zgradb, dreves, ster, živih mej in podobnega, saj bo to zmanjšalo količino svetlobe, ki je lahko absorbira solarna plošča, kar bo vplivalo na čas delovanja vaših luči. Izogibajte se mestom, kjer svetloba iz drugih virov (ulične luči, reflektorji itd.) ponoči pada na ploščo, saj lahko to prepreči vklop luči. Enote ne smete izpostavljati vodnim curkom ali kakor koli potopiti. Za optimalno življenjsko dobo je treba sončno ploščo zaščititi pred ekstremnimi vremenskimi vplivi, kot sta sneg ali zmrzal. Ne postavljajte v bližino neposrednih virov toplote, kot so terasni grelci ali žari. Ne postavljajte v bližino izdelkov, ki oddajajo radijske valove, saj lahko to vpliva na delovanje žarnice. Prepričajte se, da lokacija lahko prenese celotno težo stenske svetilke. Za najboljše rezultate namestite med 2-4 metre nad tlemi in tako, da je gibanje za zaznavanje preko (in ne proti) žarku PIR. PIR ima doseg delovanja med 3-5 metrov. **Vzdrževanje in uporaba:** Redno čistite z mehko, suho krpo. Nikoli ne uporabljajte žičnih krtač, abrazivov ali kemičnih čistil. Leča sončne celice je treba redno čistiti, da zagotovite, da prah in umazanija ne zmanjšata njene učinkovitosti. V hladnih razmerah se lahko znotraj luči ali sončne plošče tvori kondenz. To je normalno in ne bo vplivalo na delovanje vaših luči. **Opozorilo:** Vir svetlobe ni zamenljiv. V primeru okvare ne posegajte v povezavo! Niti dobavitelj niti prodajalec ne odgovarjata za okvare in škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe. Ta izdelek ni igrača!

Vsebina: 1 x solarna luč / 2 x pritrdilni vijak in vložki.

UA - сонячний ліхтар безпеки 5 Вт з вбудованим PIR

Це сонячна лампа складається з сонячної батареї та світлодіодного джерела світла. Сонячне світло заряджає пристрій протягом дня, а вночі накопичена енергія використовується для живлення світла. Світло горітиме 25-30 секунд кожного разу, коли активується PIR. Інше джерело живлення або підключення не потрібні. **Параметри:** Потужність: 5 Вт / CCT: 4200 K / Джерело світла: 2835 LED CHIP / Сонячна панель: 5,5 В 1,4 Вт монокристал / Час зарядки: 6-8 годин / Індукована відстань: 3-5 м / Час індукції: 25-30 с / Акумулятор : 1*2000mAh 3,7V літієва батарея / Матеріал: пластик + скло / Розмір продукту: 16,5*14,5*3 см (плоский розмір) Інструкції з монтажу: Сонячні ліхтарі призначені для зовнішнього використання у відкритому (незатіненому) місці. Сонячну панель слід розташувати так, щоб сонячне світло могло падати прямо на пристрій. Слід уникати тіней від будівель, дерев, стін, живоплотів тощо, оскільки це зменшить кількість світла, яке може поглинути сонячна панель, що вплине на час роботи ваших світильників. Уникайте місць, де світло від інших джерел (вуличні ліхтарі, прожектори тощо) падає на панель вночі, оскільки це може перешкодити увімкненню світла. Пристрої не можна піддавати впливу струменів води або будь-яким чином занурювати. Для оптимального терміну служби сонячну панель слід захищати від екстремальних погодних умов, таких як сніг або мороз. Не розміщуйте поблизу прямих джерел тепла, таких як обігрівачі для патіо або грилі. Не розміщуйте поблизу виробів, які випромінюють радіохвилі, оскільки це може вплинути на роботу лампи. Переконайтеся, що місце розташування може витримати повну вагу настінного світильника. Для досягнення найкращих результатів встановлюйте прожектор на висоті 2–4 метри від землі, щоб рух для виявлення відбувався поперек (а не до) променю PIR. PIR має робочий діапазон 3-5 метрів. **Догляд і використання:** регулярно очищайте м'яким сухою тканиною. Ніколи не використовуйте дротові щітки, абразивні або хімічні чистячі засоби. Лінзу сонячної панелі необхідно регулярно очищати, щоб переконатися, що її ефективність не знижується пилом і брудом. У холодних умовах всередині світильників або сонячних панелей може утворюватися конденсат. Це нормально і не вплине на роботу ваших ламп. **Попередження:** джерело світла не підлягає заміні. У разі несправності не завважайте з'єднанням! Ні постачальник, ні продавець не несуть відповідальності за дефекти та пошкодження, спричинені неналежним використанням. Цей товар не є іграшкою! **Вміст:** 1 x сонячна лампа / 2 x кріпильні гвинти та дюбелі.

GR - Ηλιακό φως ασφαλείας 5W με ενσωματωμένο PIR

Αυτό το ηλιακό φως αποτελείται από μία ηλιακή κυψέλη και μια πηγή φωτός LED. Το φως του ήλιου φορτίζει τη μονάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη νύχτα η αποθηκευμένη ενέργεια χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του φωτός. Το φως θα παραμείνει ανοιχτό για 25-30 δευτερόλεπτα κάθε φορά που ενεργοποιείται το PIR. Δεν απαιτείται άλλη πηγή ρεύματος ή σύνδεση. **Παράμετροι:** Ισχύς: 5W / CCT: 4200K / Πηγή φωτός: 2835 LED CHIP / Ηλιακό πάνελ: 5,5V 1,4W μονοκρυστάλλο / Χρόνος φόρτισης: 6-8 ώρες / Επαγωγική απόσταση: 3-5 m / Χρόνος επαγωγής: 25s-30s / Μπαταρία : Μπαταρία λιθίου 1*2000mAh 3,7V / Υλικό: πλαστικό + γυαλί / Μέγεθος προϊόντος: 16,5*14,5*3 cm (επίπεδο μέγεθος) Οδηγίες τοποθέτησης: Τα ηλιακά φώτα είναι σχεδιασμένα για εξωτερική χρήση σε ανοιχτό (χωρίς σκιά) θέση. Το ηλιακό πάνελ πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το ηλιακό φως να μπορεί να πέφτει απευθείας στη μονάδα. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι σκιές από κτίρια, δέντρα, τοίχους, φράκτες και παρόμοια, καθώς αυτό θα μειώσει την ποσότητα φωτός που μπορεί να απορροφήσει το ηλιακό πάνελ, επηρεάζοντας τον χρόνο λειτουργίας των φώτων σας. Αποφύγετε τοποθεσίες όπου το φως από άλλες πηγές (φώτα του δρόμου, προβολείς κ.λπ.) πέφτει στον πίνακα τη νύχτα, καθώς αυτό μπορεί να εμποδίσει το φως να ανάψει. Οι μονάδες δεν πρέπει να εκτίθενται σε πίδακες νερού ή να βυθίζονται με οποιονδήποτε τρόπο. Για βέλτιστη διάρκεια ζωής, το ηλιακό πάνελ θα πρέπει να προστατεύεται από ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως χιόνι ή παγετό. Μην τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμάστρες βεράντας ή ψησταριές. Μην τοποθετείτε κοντά σε προϊόντα που εκπέμπουν ραδιοκύματα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσ