说明书设计

尺寸：7.2*13cm

材质：128g 铜板

CARNEO
Návod k použití
CZ

Ventura HR+ Cellular 4G

Balení obsahuje: Hodinky (s řemínky) x 1, magnetický nabíjecí kabel, kolík pro vyjmutí SIM karty x 1, uživatelská příručka x 1.

Děkujeme, že jste si vybrali chytré hodinky CARNEO. Po přečtení této příručky můžete plně porozumět tomu, jak zařízení používat, a oceníte jeho praktické funkce.

Prohlášení o shodě:
Tato fy. TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prohlašuje, že typ rádiového zařízení CARNEO Ventura HR+ Cellular 4G je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách. www.carneo.cz

❶ Úvod

Reproduktor Hi-Fi HD　Otočné tlačítko

Snímač srdečního tepu (měření srdečního tepu, kyslíku v krvi atd.)

Otočné tlačítko
1. Otáčením ciferníku můžete přepínat ciferníky a listovat stránkami. 2. Krátkým stisknutím se vrátíte zpět, krátkým stisknutím hlavního ciferníku vstoupíte do hlavní nabídky... 3. Dvojím stisknutím tlačítka menu změníte typ zobrazení menu. 4. Dlouhým stisknutím na 3 sekundy zapnete/vypnete hodinky.

Dlouhým stisknutím získáte přístup k položkám "Vypnout", "Restartovat" a "Obnovit tovární nastavení".

SIM slot

Mikrofon

❷ Nabíjení

Zarovnejte magnetickou nabíjecí hlavici nabíjecího kabelu s nabíjecími kontakty na zadní straně hodinek a připojte ji k nim. Druhý konec zasuňte do standardního portu napájecího adaptéru USB, dokud se na hodinkách neobjeví rozhraní indikátoru nabíjení. Snažte se k nabíjení používat adaptér DC 5.0 V, protože rychlonabíjecky mohou představovat riziko poškození zařízení.

Magnetický konektor

USB koncovka

•Poznámka
1. Hodinky nelze používat během nabíjení.
2. Pokud hodinky nebudy delší dobu používány a nelze je zapnout kvůli vybité baterii, je třeba je nabíjet přibližně 1 minutu, dokud se nezobrazí ikona nabíjení. Před nabíjením se ujistěte, že jsou nabíjecí kontakty na hodinkách čisté a bez slivmi od potu.

❸ Vložení karty SIM

Krok 1: Zakoupení vhodné karty SIM "nano-SIM "
Zakupte standardní kartu Nano-SIM a ujistěte se, že karta splňuje následující požadavky: balíček karty obsahuje identifikaci volajícího, základní funkce volání a zasílání zpráv SMS.

- Přístup k internetu byl aktivován.
- Podporuje síť 4G.

Krok 2: Instalace karty SIM
1. Vyjměte slot pro kartu SIM z hodinek.
2. Vyjměte kartu SIM z hodinek. Vložte kartu SIM čipem nahoru do slotu.
3. Vložte slot s vloženou kartou SIM do hodinek a pevně jej zajistěte.

❹ Specifikace

Model	Ventura HR+ Cellular 4G
CPU	JL7012A7+GX318[4G]
4G Bands	B1/B3/B5/B8/B14/B18/B26/B34/B38/B39/B40/B41
Bluetooth	BT+BLE5.3
Senzor tepu	HX3605
Obrazovka	1.952" AMOLED
Rozlišení	410×502px
G senzor	3 axis acceleration
Kapacita baterie	350mAh
Napájecí napětí	150mAh / DC 5.0V
Nabíjení	Magnetický nabíjecí kabel
Voděodolnost	IP67
APP	CARNEO FIT

❺ Jak nosit hodinky

Při každodenním nošení si řemínek utáhněte tak, aby byl na zápěstí v pohodlné poloze, přibližně na šířku jednoho prstu od zápěstní kosti, a zajistěte tak správný směr dat snímačem srdečního tepu. Poznámka: Volný řemínek může ovlivnit přenos údajů ze snímače srdečního tepu.

❻ Aplikace a připojení

Stáhněte si aplikaci

- **Pro stažení naskenujte QR kód níže,Pro stažení a instalaci vyhledejte "CARNEO FIT" v Google Play a App Store.**

Připojení k aplikaci
1. Zapněte na telefonu Bluetooth
2. Zapněte hodinky
3. Otevřete aplikaci CARNEO FIT, Po spuštění aplikace vyhledá všechny chytré hodinky CARNEO ve vašem okolí. Klepněte na fotografii hodinek (žádost o spárování Bluetooth) , povolte hodinkám oznamovat zprávy z telefonu potvrzením žádosti.

❼ Funkce

Operace	Funkce
Dotyk	Výběr a konfigurace
Dotkněte se obrazovky a vyberte a potvrďte ji.	Přejetím doleva a doprava přepínáte rozhraní číselníku.
Přejeďte nahoru na stránce ciferníku hodinek	Zobrazit zprávy
Přejeďte prstem dolů na stránce ciferníku	Zobrazení stavového řádku
Přejeďte prstem doprava	Návrat do služby na vyšší úrovni
Přejeďte vlevo na stránce ciferníku	Přístup k funkčnímu zkratkám , jako jsou : údaje krokoměru , srdeční tep , SpO2 , údaje o spánku, dechový trénink , počasí.

❽ Stavový panel

Otevření stavového řádku: Na domovské obrazovce přejeďte prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů.

Stav spojení Bluetooth
Úsporný režim
Letecký režim
Bluetooth zapnutý
4G hovory zapnuty
Ovládání hudby
Stav 4G signálu
kapacita baterie
Nastavení
Jas displeje
Info o hodinkách

❾ Menu

1. Na stránce nabídky dvakrát klikněte na digitální korunku a změňte styl nabídky .
2. Klikněte na tlačítko . Na každé stránce stylu nabídky klikněte na ikonu stylu nabídky.

Nine Grid　Masonry Style　Kaleidoscope

Gear Circular　Honeycomb　List View

❿ Funkce

Srdeční frekvence: Normální hodnota je 60-90 tepů/ min. Klikněte na tlačítko Start na rozhraní srdeční frekvence a hodnota bude změřena přibližně po 15-20 sekundách.

SpO2: Zapněte funkci měření kyslíku v krvi, stiskněte tlačítko Start pro měření, normální saturace krve kyslíkem je přibližně 95-100 %.

Měření spánku: Zaznamenává délku a kvalitu vašeho spánku od 21:00 do 9:00. Pomůže vám lépe připojisobit pracovní dobu a dobu odpočinku, abyste zlepšili kvalitu svého spánku.

Sportovní aktivita: Více než 100 sportovních režimů pro přizpůsobí sledování vašeho cvičení. Mezitím dokáže monitorovat vaši tepovou frekvenci. Na rozhraní lze zvolit zastavení nebo pauzu.

Uskutečňování telefonních hovorů: Po vložení SIM karty nebo připojení k mobilnímu telefonu můžete na hodinkách uskutečňovat a přijímat hovory. Stránka nabídky hovorů obsahuje často volané osoby, historii hovorů a číselník. V režimu volání 4G můžete po připojení hovoru rychle odpovědět volajícímu prostřednictvím SMS. Pokud na hodinkách vypnete přepínač Bluetooth, funkce volání přes Bluetooth na hodinkách nebude fungovat.

oznámení: Po úspěšném spárování a připojení hodinek a aplikaci a povolení oprávnění k oznámení v aplikaci mohou hodinky synchronizovat a přijímat zprávy a oznámeními přijatá telefonem.

Ovládání hudby: Po úspěšném spárování a propojení hodinek a aplikací, pokud je v chytrém telefonu povolen hudební přehrávač, lze hodinky použít k dálkovému ovládání přehrávání hudby a provádění dalších souvisejících operací.

dálkové fotografování: Po úspěšném spárování a propojení hodinek a aplikací lze hodinky použít k dálkovému ovládání funkce fotografování.

Dechové cvičení: Stisknutím tlačítka Dechové cvičení mohou uživatelé nastavit stav dýchání podle zvolenéhio rytmu.

Svítilna: Zapněte svítilnu, displej bude zcela bílý.

Počasí: Když jsou hodinky připojeny k mobilní aplikaci, počasí se automaticky synchronizuje s hodinkami.

AI Voice Assistant: Když jsou hodinky připojeny k mobilní aplikaci, klikněte na ikonu AI Voice Assistant v rozhraní nabídky získáte přístup k funkci hlasového asistenta. Klikněte na tlačítko Start otevřete hlasového asistenta hodinek.

Stopky: Slouží jako nástroj pro sledování času.

Vyhledání telefonu: Po připojení k aplikaci a telefonu. Přejděte do hlavní nabídky, stiskněte "Najít mobilní telefon", mobilní telefon zavibruje, pokud je v dosahu

BT: budík: Přejděte do hlavní nabídky, stiskněte Alarm, přidejte budík podle příslušného nastavení.

Kalkulačka: vstupte do rozhraní nabídky a klikněte na ikonu kalkulačky.

Zdraví žen: po úspěšném připojení hodinek k aplikaci APP klikněte na modul zdraví žen a nastavte dny fyziologického cyklu. V hodinkách můžete zobrazit menštruaci.

režim nízké spotřeby: Zapněte režim nízké spotřeby, ve kterém se zobrazuje pouze čas, uživatel musí stisknout tlačítko pro přepnutí do normálního režimu.

Kalendář: Na displeji se zobrazí časový údaj, který je potřeba k dosažení cíle. Kliknutím na ikonu kalendáře pod rozhraním nabídky můžete zkontrolovat datum.

⓫ Otázky / odpovědi

1. Hodinky nelze zapnout: doba pro stisknutí tlačítka napájení je příliš krátká, potřebuje více než 3 sekundy. Energie baterie je příliš nízká, nabijte ji.
2. Hodinky nelze normálně nabít: Zkontrolujte, zda se nabíjecí kabel a hodinky téměř dotýkají. Když je baterie příliš slabá, trvá nějakou dobu, než se zobrazí rozhraní nabíjení.
3. Hodinky se nabíjejí: Pokud se chytré hodinky nemohou připojit k aplikaci, zapomeňte zařízení v nastavení Bluetooth v telefonu a poté se znovu připojte.

⓬ Prohlášení

Všechny naměřené údaje slouží pouze jako referenční, nikoli jako podklad pro lékařskou diagnózu. Řiďte se pokyny lékaře a nikdy nepřizpůsobte vlastní diagnostiku a léčbu na základě naměřených údajů. Poznámka: K nabíjení používejte standardní adaptér DC 5V, protože použití rychlonabíjecího adaptéru může zařízení poškodit.

CARNEO
Návod na použitie
SK

Ventura HR+ Cellular 4G

Balenie obsahuje:
Hodinky (s remienkami) x 1, magnetický nabíjací kábel, kolík na vybratie SIM karty x 1, návod na použitie x 1

Ďakujeme, že ste si vybrali inteligentné hodinky CARNEO. Po prečítaní tejto príručky môžete plne porozumieť používaniu zariadenia a oceniť jeho praktické funkcie.

Prehlásenie o zhode:
Týmto fy. TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prehlasuje, že typ rádiového zariadenia CARNEO Ventura HR+ Cellular 4G je v súlade zo smernicou 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej stránke. www.carneo.sk

❶ Úvod

Hi-Fi HD reproduktor　Otočné tlačidlo

Snímač srdcovej frekvencie (Meranie srdcovej frekvencie, kyslíka v krvi atď.)

Otočné tlačidlo
1. Otáčaním prepínate ciferníky hodiniek a listujete stránkami. 2. Krátkym stlačením sa vrátite späť, krátkym stlačením na hlavnom ciferníku vstúpite do hlavného menu. 3. Dvojitým kliknutím tlačidla v menu meníte typ zobrazenia menu. 4. Dlhým stlačením na 3 sekundy zapnete/vypnete hodinky.

Dlhým stlačením získate prístup k položkám "Vypnúť", "Reštartovať" a "Obnoviť továrenské nastavenia".

SIM slot

Mikrofón

❷ Nabíjanie

Zarovnajte magnetickú nabíjaciu hlavicu nabíjacieho kábla s nabíjacími kontaktmi na zadnej strane hodiniek a pripojte ju k nim. Druhý koniec zasuňte do štandardného portu napájacieho adaptéra USB, kým sa na hodinkách nezobrazí rozhranie indikátora nabíjania. Na nabíjanie sa snažte používať adaptér DC 5.0 V, pretože rýchle nabíjačky môžu predstavovať riziko poškodenia zariadenia.

Magnetický konektor

USB koncovka

•Poznámka
1. Hodinky nie je možné používať počas nabíjania.
2. Ak sa hodinky dlhší čas nepoužívali a nedajú sa zapnúť z dôvodu slabej batérie, je potrebné ich nabíjať približne 1 minútu, kým sa zobrazí ikona nabíjania.
3. Pred nabíjaním sa uistite, že nabíjacie kontakty na hodinkách sú čisté a bez šlvrih od potu.

❸ Vloženie SIM karty

Krok 1: Získajte si vhodnú SIM kartu "nano SIM"

Zakúpte si štandardnú kartu Nano-SIM a uistite sa, že karta spĺňa nasledujúce požiadavky: Balíček karty obsahuje funkcie identifikácie volajúceho, základného volania a posielania správ SMS.

- Prístup na internet bol aktivovaný.
- Podporuje sieť 4G.

Krok 2: Inštalácia karty SIM
1. Vyberte slot na SIM kartu z hodiniek.
2. Vložte SIM kartu čipom smerom nahor do slotu.
3. Vložte slot s nainštalovanou SIM kartou do hodiniek a pevne ho zaistite.

❹ Špecifikácia

Model	Ventura HR+ Cellular 4G
CPU	JL7012A7+GX318[4G]
4G Bands	B1/B3/B5/B8/B14/B18/B26/B34/B38/B39/B40/B41
Bluetooth	BT+BLE5.3
Senzor tepu	HX3605
Obrazovka	1.952" AMOLED
Rozlíšenie	410×502px
G senzor	3 axis acceleration
Kapacita batérie	350mAh
Napájacie napätie	150mAh / DC 5.0V
Nabíjanie	Magnetický nabíjací kábel
Odolnosť voči vode	IP67
APP	CARNEO FIT

❺ Ako nosiť hodinky

Pri každodennom nosení utiahnite remienok do pohodlnej polohy na zápästí, približne na šírku jedného prsta od zápästnej kosti, aby sa zabezpečil správny zber údajov snímačom srdcovej frekvencie. Poznámka: Voľný remienok môže ovplyvniť prenos údajov zo snímača srdcovej frekvencie.

❻ Aplikácia a pripojenie

Stiahnite aplikáciu

- **Naskenujte nižšie uvedený QR kód na**
- **stiahnutie;Vyhľadajte "CARNEO FIT" v Google Play a App Store na stiahnutie a inštaláciu.**

Pripojenie ku aplikácii
1. Zapnite Bluetooth na svojom telefóne
2. Zapnite hodinky
3. Otvorte aplikáciu CARNEO FIT. Aplikácie po spustení vyhľadá všetky smart hodinky CARNEO vo vašom okolí. Kliknite na fotku vašich hodiniek (Žiadosť o spárovanie cez Bluetooth) , umožníte hodinkám oznamovať správy z telefónu potvrdením žiadosti.

❼ Funkcie

Operácia	Funkcia
Dotyk	Výber a konfigurácia
Dotknite sa obrazovky a vyberte a potvrďte ju.	Potiahnutím doľava a doprava prepnete rozhranie číselníka
Potiahnite prstom nahor na stránke ciferníka hodiniek	Zobrazenie správ
Potiahnite prstom nadol na stránke ciferníka hodiniek	Zobrazenie stavového panela
Potiahnite prstom doprava	Návrat do prevádzky na vyššej úrovni
Potiahnite prstom doľava na stránke ciferníka hodiniek	Prístup k funkčným skratkám , ako napríklad : údaje z krokomeru , srdcová frekvencia , SpO2 , údaje o spánku , dychový tréning , počasie.

❽ Stavový panel

Otvorenie stavového panela: Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

Stav spojenia Bluetooth
Úsporný režim
Letecký režim
Bluetooth zapnutý
4G hovory zapnuty
Ovládanie hudby
Stav 4G signálu
kapacita batérie
Nastavenia
Jas displeja
Info o hodinkách

❾ Menu

1.Na stránke menu dvakrát kliknite na digitálnu korunku, aby ste zmenili štýl menu .
2. Na stránke každého štýlu menu kliknite na ikonu štýlu menu

Nine Grid　Masonry Style　Kaleidoscope

Gear Circular　Honeycomb　List View

❿ Funkcie

Tep srdca
Normálna hodnota je 60-90 úderov/min. Kliknutím na tlačidlo Štart na rozhraní srdcovej frekvencie sa hodnota zmeria približne po 15-20 sekundách.

SpO2
Spustite funkciu kyslíka v krvi, stlačte štart pre meranie, normálna saturácia kyslíka v krvi je približne 95 % - 100 %.

Meranie spánku
Zaznamenáva dĺžku a kvalitu vášho spánku od 21:00 do 9:00. Pomôže vám lepšie prispôsobiť pracovný čas a čas odpočinku na zlepšenie kvality spánku.

Športové aktivity
Viac ako 100 športových režimov na presnejšie monitorovanie cvičenia. Medzitým dokáže monitorovať vašu srdcovú frekvenciu. Zastavenie sa podstaviete je možné zvoliť na rozhraní.

Telefonovanie
Po vložení karty SIM alebo pripojení k mobilnému telefónu môžete na hodinkách uskutočňovať a prijímať hovory. Stránka a ponuku hovoru obsahuje často kontaktované osoby, históriu hovorov a dialer. Často kontaktované osoby je potrebné nastaviť v aplikácii. V režime hovoru 4G môžete pri prijatí hovoru rýchlo odpovedať volajúcemu prostredníctvom SMS. Ak vypnete prepínač Bluetooth na hodinkách, funkcia volania cez Bluetooth na hodinkách nebude fungovať.

Notifikácie
Po úspešnom spárovaní a pripojení hodiniek a aplikácie a povolení oprávnení v aplikácii môžu hodinky synchronizovať a prijímať notifikačné správy prijaté telefónom.

Ovládanie hudby
Po úspešnom spárovaní a pripojení hodiniek s aplikáciou, ak je v smartfóne aktivovaný prehrávač hudby, môžno hodinky používať na diaľkové ovládanie prehrávania hudby a vykonávanie ďalších súvisiacich operácií.

Vzdialené fotografovanie
Po úspešnom spárovaní a pripojení hodiniek s aplikáciou. môžete pomocou hodiniek diaľkovo ovládať funkciou fotografovania.

Dychové cvičenie: Stlačte tlačidlo Tréning dýchania, používateľa si môžu nastaviť stav dýchania podľa zvoleného rytmu.

Batéria: Zapnite batériu, displej bude úplne biely.

Počasie: Po pripojení hodiniek k mobilnej aplikácii sa počasie automaticky synchronizuje s hodinkami.

AI Voice Assistant: Po pripojení hodiniek k mobilnej aplikácii kliknite na ikonu AI Voice Assistant v rozhraní ponuky pre prístup k funkcii hlasového asistenta. Kliknutím na tlačidlo Štart otvoríte hlasového asistenta hodiniek.

Stopky: Prejdite do hlavného menu, stlačte Stopky a potom zapnite túto funkciu, aby ste mohli používať stopky.

Nájsť telefón: Po spojení s aplikáciou a telefónom. Prejdite do hlavného menu, stlačte "Vyhľadaj mobilný telefón" mobilný telefón bude vibrovať ak je v dosahu BT.

Budík: Prejdite do hlavného menu, stlačte Budík, pridajte budík podľa príslušných nastavení.

Kalkulačka: Vstúpte do rozhrania ponuky, kliknite na ikonu kalkulačky.

Zdravie žien: Po úspešnom pripojení hodiniek k aplikácii APP kliknite na modul zdravia žien, nastavte dni fyziologického cyklu. V hodinkách môžete zobraziť menštruáciu.

Režim nízkej spotreby: Zapnite režim nízkej spotreby, v ktorom sa zobrazuje len čas, používateľ musí stlačiť tlačidlo na prepnutie do normálneho režimu.

Kalendár: Kliknutím na ikonu kalendára pod rozhraním ponuky môžete skontrolovať dátum.

⓫ Otázky / odpovede

1. Hodinky sa nedajú zapnúť: čas stlačenia tlačidla napájania je príliš krátky, potrebuje viac ako 3 sekundy. Energia batérie je príliš nízka, nabite ju.
2. Hodinky nemožno normálne nabíjať: Uistite sa, že nabíjací kábel a hodinky sa tesne dotýkajú. Keď je batéria príliš slabá, trvá nejaký čas, kým sa zobrazí rozhranie nabíjania.
3. Ak sa inteligentné hodinky nemôžu pripojiť k aplikácii, zabudnite zariadenie v nastaveniach bluetooth telefónu a potom sa znova pripojte.

⓬ Vyhlásenie

Všetky namerané údaje slúžia len ako referencia, nie ako podklad pre lekársku diagnózu. Riaďte sa pokynmi lekára a nikdy nevykonávajte vlastnú diagnostiku a liečbu na základe nameraných údajov.
Poznámka: Na nabíjanie používajte štandardný adaptér DC 5V, pretože pri použití adaptéra na rýchle nabíjanie môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.