

70mai Dash Cam 4K A800SE 4G Ready Manuál



Naskenujte QR kód a napíšte nám:
help@70mai.com



Naskenujte pre funkčnosť
produktu a FAQ

70mai

Pokyny k pamäťovej karte

- Pamäťová karta (predáva sa samostatne) musí byť pred použitím vložená do autokamery.
- Autokamera podporuje štandardné karty MicroSD. Používajte prosím pamäťové karty s kapacitou 32–512 GB a triedou rýchlosti U3 (UHS-3) alebo vyššou.
- Predvolený formát oddielu pamäťovej karty nemusí zodpovedať formátu podporovanému autokamerou. Pri prvom vložení karty ju pred použitím naformátujte priamo v autokamere. Formátovanie vymaže všetky dáta na karte. Dôležité dáta si vopred zálohujte na iné zariadenie.
- Pamäťová karta sa môže po opakovanom prepisovaní poškodiť alebo opotrebovať, čo môže ovplyvniť jej schopnosť ukladať video a obrázky. Pokiaľ k tomu dôjde, ihneď ju vymeňte za novú.
- Používajte kvalitné pamäťové karty od overených predajcov. Nekvalitné karty môžu mať problémy, ako je nesúlad skutočnej rýchlosti čítania/zápisu s deklarovanou rýchlosťou alebo rozdiel medzi skutočnou a deklarovanou kapacitou.
- Nenesieme zodpovednosť za stratu alebo poškodenie videí spôsobené použitím nekvalitnej pamäťovej karty.
- Nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu, ak je autokamera zapnutá.

Bezpečnosť batérie




- Toto zariadenie obsahuje gombíkovú batériu (lítiovú kovovú batériu). NEDEMONTUJTE ju, nestláčajte ani nevystavujte nadmernému teplu, mohlo by dôjsť k výbuchu.
- Batéria nie je vyberateľná. NEPOKÚŠAJTE sa ju vymeniť ani opravovať. V prípade potreby ju nechajte vymeniť iba odborníkom za rovnaký model.
- Nepoužívajte výrobok v extrémnych poveternostných podmienkach. Príliš nízke alebo vysoké teploty môžu spôsobiť výbuch batérie alebo únik horľavého plynu či kvapaliny.

- Zariadenie likvidujte v súlade s miestnymi a národnými predpismi o elektroodpade.
- Toto zariadenie nie je hračka. Niektoré malé súčasti môžu predstavovať riziko udusenia. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie

- Pred použitím autokamery si prečítajte všetky upozornenia a online návod, aby ste zaistili správne a bezpečné používanie.
- Táto autokamera slúži ako pomoc vodičovi na zaznamenávanie okolia vozidla. Nezaručuje bezpečnosť jazdy. Nenesie zodpovednosť za nehody, škody alebo stratu dát spôsobené používaním kamery počas jazdy.
- Kvôli rozdielom v stave vozidla, štýle jazdy alebo prostredí nemusia niektoré funkcie fungovať správne. Výpadok napájania, použitie mimo odporúčaných teplotných alebo vlhkostných podmienok, náraz alebo poškodená pamäťová karta môžu spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia. Nie je možné zaručiť bezchybnú prevádzku za všetkých okolností.
- Záznamy z tejto kamery slúžia iba ako orientačné.
- Kameru inštalujte správne tak, aby neobmedzovala výhľad vodiča ani neblokovala airbag, inak hrozí poškodenie zariadenia alebo zranenie.
- Používajte dodanú autonabíjačku, napájací kábel a príslušenstvo, aby ste predišli poruchám. Nenesie sa zodpovednosť za škody spôsobené neoriginálnym príslušenstvom. Ak sa batéria deformuje, nafúkne alebo začne tiecť, okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte servis.
- Chráňte zariadenie pred silnými magnetickými poľami.
- Nepoužívajte kameru pri teplotách nad 60 °C alebo pod -10 °C.
- Používajte zariadenie iba v súlade s platnými zákonmi.

Produkt



- ① Displej
- ② Funkčné tlačidlá
- ③ Indikátor
- ④ Tlačidlo zapnutia
- ⑤ Mikrofón

- ⑥ Ventilátor
- ⑦ Ventilátor
- ⑧ Šošovka
- ⑨ Port na zadnú kameru

- ⑩ Port zapnutia
- ⑪ Slot pamäťové karty
- ⑫ Reproduktor
- ⑬ Nálepka

Poznámka: Ilustrácie v návode sú iba orientačné. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia.

Inštalácia

1. Pripevnenie elektrostatickej fólie

Nalepte elektrostatickú fóliu na odporúčané miesto na čelnom skle a vytlačte vzduchové bubliny.




Poznámky:

- Vyhnite sa okrajom skla a zvolte rovnú a hladkú plochu
- Sklo musí byť čisté a suché, bez zvyškov kvapalín.

2. Inštalácia držiaka

Zarovnaj te držiak so slotom a zasun te ho hore.



3. Vloženie pamäťovej karty

Vložte kartu do slotu.




4. Pripevnenie kamery

Odstráňte ochrannú fóliu z držiaka a prilepte kameru na elektrostatickú fóliu.



5. Vedenie kábla

Ved te napájací kábel k zásuvke zapaľovača a pripojte kameru.



Poznámky:

- Použite priložený nástroj na skrytie kábla pod stropnicu a tesnenie pri stĺpiku A.
- Umiestnenie zásuvky zapaľovača sa môže líšiť podľa vozidla.

6. Nastavenie uhla kamery

Zapnite kameru a upravte uhol podľa náhľadu.



Špecifikácia

Produkt: Autokamera

Model: A800SE, A800SE-1

Vstup: 5V = 2A

Rozlíšenie: 3840 × 2160

Objektív: FOV 140°, F1.55

Napájanie: zásuvka zapaľovača

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11

b/g/n/ax 2.4 GHz, Bluetooth® 5.0

Max. výkon Wi-Fi: ≤ 20 dBm

Frekvencia Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Max. výkon Bluetooth: ≤ 10 dBm

Frekvencia Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

BDS: 1561,098 MHz

GPS: 1575,42 MHz

GLONASS: 1602 MHz

GALILEO: 1575,42 MHz

QZSS: 1575,42 MHz

Obsah balenia

Skontrolujte obsah balenia podľa verzie produktu:

- Autokamera ×1
- Držiak ×1
- Napájací kábel ×1
- Autonabíjačka ×1
- Nástroj na vedenie kábla ×1
- Elektrostatická fólia ×2
- Uživatelský manuál ×1

Skontrolujte obsah balenia podľa verzie produktu:

- Autokamera ×1
- Držiak ×1
- Napájací kábel ×1
- Autonabíjačka ×1
- Nástroj na vedenie kábla ×1
- Elektrostatická fólia ×2
- Uživatelský manuál ×1
- Balenie zadnej kamery x1*

*Sada navyše obsahuje zadnú kameru a príslušenstvo

Príslušenstvo

- Zadný záznam funguje iba s nainštalovanou zadnou kamerou.
- Produkt je možné použiť aj s 70mai 4G Hardwire Kit.
- Odporúča sa používať originálne príslušenstvo 70mai kvôli kompatibilite.

Aplikáciu „70mai“

stiahnete v obchode s aplikáciami.



Online návod a aplikácia

Pre viac informácií naskenujte QR kód.



Informácie o zhode s predpismi

Informácie o WEEE



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EU), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním odpadového zariadenia na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení určenom vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takých zberných miest kontaktujte inštaláčneho technika alebo miestne úrady.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich dodatkami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na adrese: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Spojené kráľovstvo. Spoločnosť 70mai Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu A800SE a A800SE-1 sú v súlade s predpismi o rádiových zariadeniach z roku 2017. Úplné znenie vyhlásenia o zhode UKCA je k dispozícii na adrese: <https://help.70mai.asia/2145.html> FCC 15.19 Požiadavky na označovanie.

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

15.21 Informácie pre užívateľov

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu s predpismi, môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa na prevádzkovanie zariadenia.

15.105 Informácie pre užívateľov.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a uznané spĺňajúcim limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa vyzýva, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: vyžarovať rádiové

frekvenčnú energiu a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť jeho vypnutím a zapnutím, užívateľ sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímačej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je prijímač pripojený.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/televízneho technika.

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie.

Varovanie pred rádiovými frekvenciami pre mobilné zariadenia:

Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiarikom a vaším telom.

FCC ID: 2AOK9-A810S

Vyhlasenie o zhode s ISSED

Toto zariadenie obsahuje vysielateľ(e)/prijímač(e) oslobodený(é) od licencie, ktoré spĺňajú požiadavky RSS kanadskej organizácie Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia. Bezlicenčný transceiver obsiahnutý v tomto zariadení spĺňa príslušné RSS pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj Kanady.

Rádiové zariadenia oslobodené od licencie. Prevádzka je povolená za nasledujúcich dvoch podmienok:

- (1) Zariadenie nesmie spôsobovať rušenie;
- (2) Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rádiové rušenie, aj keď je pravdepodobné, že by toto rušenie narušilo jeho prevádzku.

Vyhlasenie ISED o expozícii žiarenia

Toto zariadenie spĺňa limity expozície žiarenia IC RSS-102 stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiaričom a vaším telom.

Toto zariadenie spĺňa limity expozície žiarenia stanovené normou IC CNR-102 pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie musí byť inštalované a používané s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi ohrievačom a vaším telom.

IC: 28033-A810S

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Service: help@70mai.com

For further information, please go to www.70mai.com

Manufacturer: 70mai Co., Ltd.

Address: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China