

cubenest

Užívateľský manuál

Cubenest 3v1 Qi2.2 Bezdrôtová magnetická nabíjačka SQ314



Obsah balenia:

- 1x 3v1 Bezdrôtová magnetická nabíjačka
- 1x USB-C na USB-C kábel (1m)
- 1x Užívateľský manuál

1. Popis zariadenia

Bezdrôtová magnetická nabíjačka 3v1 s oficiálnou Qi2.2 certifikáciou a podporou MagSafe. Nabije iPhone z 0 na 50% za 25 minút¹. Podporuje rýchlonabíjanie Apple Watch. Celkový maximálny výkon až 35 W. ¹Na základe interných testov. Bezdrôtová technológia Qi2.2 25 W nabije iPhone z radu 16 a novší z 0 na 50% za 25 minút pri použití iOS 26 alebo novšieho. Doba nabíjania sa líši v závislosti na okolitých podmienkach; skutočné výsledky sa môžu líšiť.

Špecifikácia produktu:



Prepät'ová ochrana



Skratová ochrana



Tepelná ochrana



Prúdová ochrana

- **Model:** SQ314
- **Varianty:** Šedá, Oranžová
- **Vstup:** USB-C
- **Požiadavky na napájanie:** adaptér s výkonom **minimálne 35 W** (Nie je súčasťou balenia)
- **Výstupný výkon:**
 - iPhone: až **25 W** (*Nabíjanie rýchlosťou 25 W funguje pre zariadenia podporujúce štandard bezdrátového nabíjania Qi2.2.)
 - Apple Watch: až **5 W**
 - AirPods: až **5 W**
- **Konštrukcia:** pevná
- **Materiál:** vysoko kvalitný hliník
- **Nabíjací štandard:** Qi2.2



- **Kompatibilita**

Magnetický nabíjací držiak: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air, iPhone 17, Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 Pro XL, Google Pixel 10 Pro Fold


Bezdrátová nabíjacia podložka: AirPods 2. generace, AirPods 3. generace, AirPods 4. generace, AirPods Pro, AirPods Pro 2. generace, AirPods Pro 3. generace a ostatní zařízeními s podporou nabíjecího standardu Qi

Apple Watch nabíjačka: kompatibilní s Apple Watch 11/Ultra 3/SE 3/10/Ultra 2/9/Ultra/8/7/6/5/4/3/2/1/SE 2/SE

2. Návod k použitiu

Krok 1: Pripojenie nabíjačky k napájaniu

1. Pripojte **USB-C kábel** do portu nabíjačky.
2. Druhý koniec kábla zapojte do sieťového adaptéra (odporúčame adaptér s výkonom **minimálne 35 W**).
3. Adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.
4. Po pripojení sa na zadnej strane nabíjačky rozsvieti biely **LED indikátor**, po piatich sekundách zhasne.



Krok 2: Nabíjanie zariadenia

1. iPhone s MagSafe:

Priložte iPhone na hlavnú **hornú nabíjaciu plochu**. Vďaka magnetom sa telefón automaticky zarovná do správnej polohy. Po pripojení zariadenia sa zadnej strane nabíjačky rozsvieti biely LED indikátor, a po piatich sekundách zhasne.





Poznámka: Ak používate kryt, uistite sa, že je **Magsafe** kompatibilný.

2. Apple Watch:

Priložte hodinky na strednú nabíjaciu plochu. Po priložení, sa na displeji hodín rozsvieti **zelený** blesk, signalizujúci začatie nabíjania.



3. AirPods (s podporou bezdrátového nabíjania):

Položte puzdro na spodnú časť nabíjačky. LED indikátor na puzdre sa rozsvieti na **červeno**.



3. Bezpečnostné pokyny a varovania



Produkt obsahuje magnety.

Uchovávajte mimo dosahu implantovaných lekárskeho prístrojov, ako sú kardiostimulátory a defibrilátory, pretože môžu byť ovplyvnené silnými magnetickými poľami.



NErozoberajte tento produkt.

NEpoužívajte necertifikovaný napájací adaptér alebo USB kábel na nabíjanie, pretože to môže ovplyvniť funkciu bezdrôtového nabíjania.

NEpoužívajte vonku alebo vo vlhkých priestoroch.

NEumiestňujte žiadne kovové nálepky alebo cudzie predmety na povrch tohto produktu.
NEumiestňujte v blízkosti zahrievaných povrchov.
Používajte pri izbovej teplote nepresahujúcej 40 °C, vyššia teplota zníži rýchlosť nabíjania a obmedzí výkon.
Na čistenie tohto produktu použite suchú handričku alebo kefku.
Uchovávajte tento produkt mimo dosahu detí.



VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Značka cubenest týmto prehlasuje, že tento produkt je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, smernicou 2011/65/EÚ a zmenou 2015/863/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.cubenest.eu



LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Tento produkt nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19 / EU). Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Nabíjačka je vybavená funkciou **FOD (Detekcia cudzích predmetov)**. Pokiaľ je na nabíjacej ploche detekovaný kovový cudzí predmet, proces nabíjania sa preruší.

- Pred nabíjaním odstráňte zo zadnej strany telefónu všetky kovové predmety.
- **Poznámka:** Na nabíjaciu plochu nekladte žiadne kovové predmety ani kreditné karty, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo jeho demagnetizácii.



4. Často kladené otázky (FAQ)

? Je nabíjačka kompatibilná s Android telefónmi?

✓ Áno, nabíjačka podporuje bezdrôtové nabíjanie Qi, takže je kompatibilný s väčšinou moderných Android telefónov. Avšak, pre magnetické uchytenie je potrebné mať Magsafe kompatibilný kryt.

? Aký je rozdiel medzi Qi 2.2 a Qi 2?

✓ Qi 2.2 je nová verzia štandardu Qi 2, vďaka ktorej môžete zariadenie nabíjať až 25W oproti až 15W s predchádzajúcou verziou. Plný výkon až 25W je možný pre zariadenia, ktoré podporujú Qi2.2 štandard. Oproti Qi2, má Qi2.2 opäť lepšie riadenie tepla, menej tepelných strát a presnejšie magnetický zarovnanie.

? Aký napájací adaptér mám použiť?

✓ Odporúčame použiť USB-C adaptér s výkonom minimálne 35W. Ak použijete adaptér s nižším výkonom, môže byť nabíjanie pomalšie alebo nebude fungovať súčasné nabíjanie viacerých zariadení.

? Môžem nabíjať iPhone s ochranným puzdrom?

✓ Áno, ak puzdro podporuje MagSafe. Silné, kovové alebo magnetické puzdrá môžu blokovat' alebo narušiť nabíjací proces. Odporúčame používať MagSafe kompatibilné puzdrá na optimálny výkon.

? Podporuje nabíjačka rýchle nabíjanie Apple Watch?

✓ Pomocou nabíjačky je možné nabíjať všetky modely Apple Watch. A ak máte novšie hodinky – ako napríklad Apple Watch 7, 8, 9, 10, 11 alebo Apple Watch Ultra/Ultra 2/ Ultra 3– nabije ich ešte rýchlejšie, pretože podporuje rýchle nabíjanie.

? Je bezpečné nechávať nabíjačku zapojenú do siete po celý deň?

✓ Áno, ale odporúča sa odpojiť nabíjačku zo siete, pokiaľ ju dlhšiu dobu nepoužívate. To pomáha znížiť spotrebu energie.

? Čo mám robiť, keď nabíjačka nefunguje?

✓ Skontrolujte pripojenie napájania, použite odporúčaný adaptér a uistite sa, že zariadenie je správne umiestnené. Vyskúšajte iný USB-C kábel a iný adaptér.

? Je v poriadku keď sa nabíjačka pri nabíjaní zahrieva?

✓ Mierne zahrievanie je normálny jav pri bezdrôtovom nabíjaní. Pokiaľ je ale nabíjačka príliš horúca, môže to byť spôsobené:

- Použitím neoriginálneho alebo slabého napájacieho adaptéra
- Prekážkou medzi telefónom a nabíjacou plochou (napríklad puzdro z hrubšieho materiálu)
- Umiestnením nabíjačky na mäkký povrch, ktorý bráni odvodu tepla

? Môže nabíjačka poškodiť batériu môjho zariadenia?

✓ Nie, nabíjačka je vybavená bezpečnostnými prvkami, ktoré zabráňujú prebíjaniu a prehrievaniu. Ak používate certifikovaný napájací adaptér a správne umiestnite zariadenie na nabíjaciu plochu, nemôže dôjsť k poškodeniu batérie.

? Ako rýchlo mi nabíjačka nabije iPhone 16?

✓ Nabíjačka vďaka výkonu 25W nabije telefóny ako iPhone 16 a iPhone 17 z 0% na 50% zhruba za 25 minút použitia iOS 26 alebo novšieho. (Na základe interných testov. Bezdrôtová technológia Qi2.2 25 W nabije iPhone z radu 16 a novší z 0 na 50% za 25 minút pri použití iOS 26 alebo novšieho. Doba nabíjania sa líši v závislosti na okolitých podmienkach; skutočné výsledky sa môžu líšiť.)

? Bude Qi2.2 nabíjačka nabíjať rýchlosťou 25W všetky zariadenia podporujúce Qi štandard?

✓ Nie. Rýchlosťou 25W bude nabíjačka SQ314 nabíjať zariadenia, ktoré podporujú Qi 2.2. Ostatné zariadenia sa budú nabíjať štandardnou rýchlosťou 15W.

5. Riešenie najčastejších problémov

1. Zariadenie sa nenabíja

Zariadenie nepodporuje Qi nabíjanie

- **Vysvetlenie:** niektoré (staršie) Android telefóny alebo slúchadlá nepodporujú funkciu bezdrôtového nabíjania.
- **Riešenie:** skontrolujte v špecifikácii, či zariadenie podporuje technológiu Qi. Bez toho bezdrôtové nabíjanie nefunguje.

Nesprávne umiestnenie na nabíjačke

- **Vysvetlenie:** cievky telefónu a nabíjačky sa musia prekrývať. Pri Androidoch (bez MagSafe) je nutné presné polozenie.
- **Riešenie:** umiestnite zariadenie doprostred nabíjacej plochy. U slúchadiel AirPods skontrolujte, že je puzdro správne zarovnané.

Kovové alebo iné príslušenstvo

- **Vysvetlenie:** kovové prvky v kryte (napr. magnetický krúžok) môžu blokovat' nabíjanie.
- **Riešenie:** odstráňte všetky rušivé predmety a opakujte postup nabíjania.

Slabý alebo chybný napájací adaptér

- **Vysvetlenie:** bez dostatočného výkonu (min. 35 W) sa nabíjačka nemusí aktivovať správne.
- **Riešenie:** použite kvalitný USB-C PD adaptér (min. 35W) a overte funkčnosť s iným káblom.

2. Nabíjanie je pomalé

• **Riešenie:**

- Použitý adaptér môže mať nedostatočný výkon - odporúčame min. 35 W.
- Uistite sa, že medzi telefónom a nabíjacou plochou nie sú žiadne prekážky alebo predmety.
- Použite iný USB-C kábel.
- Uistite sa, že Vaše zariadenie podporuje Qi2 alebo Qi2.2 štandard. Po najnovšej aktualizácii na iOS 26, nabíjačky so základným nabíjacím štandardom Qi s výkonom do 15 W, môžu na vašom telefóne indikovať pomalé nabíjanie.

-

3. Apple Watch sa nenabíjajú

Apple Watch nie sú správne zarovnané s nabíjacou plochou

- **Vysvetlenie:** nabíjačka má vyhradenú časť pre Apple Watch. Pokiaľ nie sú správne priložené, nedôjde k zahájeniu nabíjania.
- **Riešenie:** Uistite sa, že sú Apple Watch presne položené na magnetickú plochu pre hodinky. Hodinky by sa mali prichytiť pomocou magnetu a na displeji sa má objaviť ikona nabíjania (zelený blesk).

Použitie nevhodného zdroja napájania

- **Vysvetlenie:** ak je použitý slabý alebo necertifikovaný adaptér (napr. 5 W), nemusí nabíjačka mať dostatok energie pre súčasné nabíjanie všetkých zariadení.
- **Riešenie:** Použite napájací adaptér s výkonom aspoň 35 W (ideálne originálny alebo kvalitný USB-C PD adaptér).

Prekážka medzi nabíjačkou a hodinkami

- **Vysvetlenie:** kovové alebo hrubé plastové kryty na Apple Watch alebo ochranné fólie môžu brániť kontaktu s cievkou.
- **Riešenie:**
 - Skúste hodinky nabíjať bez akéhokoľvek puzdra či krytu.
 - Očistite zadnú stranu hodínok aj povrch nabíjačky.

4. Nabíjačka bliká alebo nereaguje

Slabý alebo nekvalitný napájací adaptér

- **Vysvetlenie:** nabíjačka potrebuje stabilný vstupný výkon (aspoň 35 W). Ak máte slabší adaptér (napr. 5 W alebo starý USB adaptér), nabíjačka nemusí správne fungovať – môže blikat, nespustiť sa alebo sa prerušovať.
- **Riešenie:**
 - Použite USB-C PD adaptér s výkonom min. 35 W.
 - Vyskúšajte aj iný USB-C kábel, ideálne originálny alebo kvalitný.

Zlé zarovnanie alebo nestabilný kontakt

- **Vysvetlenie:** pokiaľ zariadenie nie je dobre umiestnené (najmä iPhone s MagSafe mimo stredu), nabíjanie sa nemusí spustiť.
- **Riešenie:**
 - Zarovnajte telefón presne do stredu nabíjacej zóny.
 - U AirPods: uistite sa, že je krabička zatvorená a s cievkou správne zarovnaná.

5. Telefón sa nabíja, ale AirPods nie

- **Riešenie:**
 - Overte, či majú AirPods puzdro podporujúce bezdrôtové nabíjanie.

6. Nabíjačka pri nabíjaní píská alebo vydáva zvuky

Normálny jav – cievky a vysokofrekvenčný zvuk

- **Vysvetlenie:** pokiaľ je zvuk veľmi tichý a neovplyvňuje funkciu, považuje sa to za bežný prevádzkový jav. Bezdrôtové nabíjačky používajú indukčné cievky, ktoré pri prevádzke môžu vydávať vysokofrekvenčný zvuk – pískanie alebo jemné cvakanie.
Tento jav sa môže zosilniť, keď:
 - Sa nabíja viac zariadení súčasne (napr. iPhone, Apple Watch a AirPods).
 - Nie je správne zarovnaný telefón.
 - Je použitý menej kvalitný alebo slabý napájací adaptér.
- **Riešenie:**
 - Uistite sa, že všetky zariadenia sú správne umiestnené.
 - Použite odporúčaný 35 W+ adaptér.
 - Pokiaľ je zvuk veľmi tichý a neovplyvňuje funkciu, považuje sa to za bežný prevádzkový jav.

7. Magnetické prichytenie nefunguje správne

Skontrolujte, či telefón podporuje MagSafe

- Magnetické uchytenie funguje iba s iPhonmi s technológiou MagSafe (iPhone 12 a novší).
- Android telefóny neobsahujú MagSafe magnety, a preto sa k nabíjačke neprichytia automaticky.

Odoberte alebo vymeňte obal telefónu

- Niektoré kryty bránia prichyteniu alebo zoslabujú magnetickú silu.
- Používajte MagSafe kompatibilný kryt alebo kryt s integrovaným magnetickým krúžkom.

Očistite povrch nabíjačky a telefónu

- Prach, mastnota alebo drobné nečistoty môžu zhoršiť kontakt.
- Očistite plochy mäkkou handričkou (bez agresívnych čistiacich prostriedkov).

Skontrolujte správnu polohu zariadenia

- Telefón musí byť umiestnený rovno a stredovo – mimo stred magnety správne nefungujú.
- Pokiaľ telefón kľže, uistite sa, že nabíjačka nie je na klzkom alebo naklonenom povrchu.

Vyskúšajte iný MagSafe telefón (ak je k dispozícii)

- Ak sa iný kompatibilný telefón prichytí správne, bude problém v obale alebo konkrétnom zariadení.

8. Telefón sa počas nabíjania prehrieva

Bezdrôtové nabíjanie vždy generuje viac tepla ako nabíjanie pomocou kábla

- **Vysvetlenie:** pri bezdrôtovom (indukčnom) nabíjaní je časť energie stratená v podobe tepla. Toto je bežný jav, ale prebytočné teplo by nemalo byť extrémne. Prílišné zahrievanie môže: spomaliť nabíjanie
poškodiť batériu v dlhodobom horizonte

- **Riešenie:**

- Odstráňte kryt z telefónu, pokiaľ je silný alebo obsahuje kov (napr. MagSafe držiak, kovový prstenec a pod.).
- Nabíjajte iba na pevnom, rovnom a dobre vetranom povrchu. Nepoužívajte nabíjačku na mäkkých alebo nepriedušných materiáloch.
- Vyhnite sa nabíjaniu na priamom slnku alebo v horúcom prostredí.

Telefón nie je správne zarovnaný

- **Vysvetlenie:** zlé zarovnanie cievok môže znížiť efektivitu prenosu a zvýšiť tepelnú stratu.
- **Riešenie:**

Uistite sa, že telefón sa prichytí na miesto - u iPhonov s MagSafe je zarovnanie jednoduché, ale u Androidov to môže byť citlivejšie.

Chybná batéria alebo softvérový problém

- **Vysvetlenie:** ak sa telefón prehrieva aj pri káblovom nabíjaní, môže byť na vine batéria alebo bežiacia aplikácia na pozadí.
- **Riešenie:**
 - Otestujte nabíjanie aj iným spôsobom (kábel).
 - Reštartujte telefón a skontrolujte spotrebu batérie v nastavení.

9. Nabíjačka nefunguje s niektorými Android telefónmi

- **Riešenie:**
 - Uistite sa, že váš Android telefón podporuje bezdrôtové nabíjanie Qi.
 - Zarovnajte telefón správne na nabíjaciu plochu.
 - Zložte kryt telefónu (niektoré obaly, najmä silné, s kovovými prvkami alebo magnetmi blokujú nabíjanie).
 - Overte, či je problém v telefóne alebo nabíjačke. Ak iný telefón nabíja bez problémov, bude problém pravdepodobne v konkrétnom zariadení (alebo jeho nastavení).

Technická podpora

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **Telefon:** +420 704 613 961

Záruka a reklamácia

- Na tento produkt sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov.
- V prípade závady vyplňte náš [reklamačný formulár](#).

